


SV-X5系列

总线伺服产品

CANopen通讯

中文操作手册



※ 目录

| | |
|-------------------------|-----------|
| 前言 | 6 |
| 关于使用说明书..... | 6 |
| 开箱时的确认事项..... | 6 |
| 安全注意事项..... | 6 |
| 第 1 节 机器简介、选型与安装 | 9 |
| 1.1 关于驱动器..... | 10 |
| 1.1.1 驱动器型号..... | 10 |
| 1.1.2 驱动器各部分名称..... | 11 |
| 1.1.3 产品综合参数..... | 12 |
| 1.1.4 过载检出特性..... | 13 |
| 1.1.5 驱动器外形尺寸..... | 14 |
| 1.2 关于电机..... | 15 |
| 1.2.1 电机型号..... | 15 |
| 1.2.2 电机各部分名称..... | 16 |
| 1.2.3 电机基本规格..... | 17 |
| 1.2.4 输出轴容许负载..... | 20 |
| 1.2.5 N-T特性图..... | 21 |
| 1.2.6 编码器规格..... | 24 |
| 1.2.7 电机尺寸..... | 25 |
| 1.3 外围再生电阻选型..... | 31 |
| 1.4 驱动器和电机配套选型..... | 31 |
| 1.5 外围电缆及断路器选型..... | 32 |
| 1.6 驱动器和电机的安装..... | 33 |
| 1.6.1 安装环境条件..... | 33 |
| 1.6.2 防尘·防水..... | 33 |
| 1.6.3 安装方法与空间..... | 33 |
| 第 2 节 电机驱动器配线说明 | 36 |
| 2.1 系统配线图..... | 37 |
| 2.2 电机连接器端口说明..... | 39 |
| 2.3 驱动器连接器端口说明..... | 42 |
| 2.4 端口CN2使用说明..... | 43 |
| 2.5 端口CN4/CN5使用说明..... | 45 |
| 2.6 端口CN6用户控制端子说明..... | 45 |
| 2.7 端口CN7使用说明..... | 47 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 2.8 用户I/O配线说明..... | 48 |
| 第 3 节 调试 | 49 |
| 3.1 调整..... | 51 |
| 3.2 自动增益调整..... | 53 |
| 3.3 自适应滤波器..... | 55 |
| 3.4 手动增益调整..... | 56 |
| 3.4.1 总体说明..... | 56 |
| 3.4.2 位置模式的调整..... | 56 |
| 3.4.3 速度模式的调整..... | 57 |
| 3.4.4 增益切换功能..... | 57 |
| 3.4.5 前馈功能..... | 60 |
| 3.4.6 机械共振抑制..... | 60 |
| 3.4.7 低频振动抑制..... | 62 |
| 3.5 惯量辨识和编码器初始角辨识..... | 63 |
| 第 4 节 CANopen通讯简介 | 64 |
| 4.1 CANopen协议..... | 65 |
| 4.2 对象字典..... | 65 |
| 4.3 节点地址Node_ID..... | 65 |
| 4.4 通讯对象标识符COB-ID..... | 65 |
| 4.5 网络管理系统NMT..... | 66 |
| 4.5.1 NMT状态图..... | 66 |
| 4.5.2 网络管理系统错误控制..... | 67 |
| 4.6 服务过程对象SDO..... | 68 |
| 4.6.1 往伺服从站写参数..... | 68 |
| 4.6.2 往伺服从站读参数..... | 70 |
| 4.7 过程数据对象PDO..... | 71 |
| 4.7.1 PDO分类..... | 71 |
| 4.7.2 通讯参数..... | 72 |
| 4.7.3 映射参数..... | 72 |
| 4.8 紧急对象EMCY..... | 73 |
| 4.9 EDS文件..... | 73 |
| 第 5 节 控制模式 | 74 |
| 5.1 伺服系统配置..... | 76 |
| 5.2 轮廓位置模式(PP)..... | 76 |
| 5.2.1 轮廓位置模式的控制字..... | 77 |
| 5.2.2 轮廓位置模式的状态字..... | 79 |
| 5.2.3 轮廓位置模式相关对象..... | 79 |

| | | |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 5.2.4 | 轮廓位置模式使用举例 | 80 |
| 5.3 | 轮廓速度模式(PV) | 80 |
| 5.3.1 | 轮廓速度模式的控制字 | 81 |
| 5.3.2 | 轮廓速度模式的状态字 | 81 |
| 5.3.3 | 轮廓速度模式相关对象 | 82 |
| 5.3.4 | 轮廓速度模式使用举例 | 82 |
| 5.4 | 轮廓转矩模式(PT) | 83 |
| 5.4.1 | 轮廓转矩模式的控制字 | 83 |
| 5.4.2 | 轮廓转矩模式的状态字 | 84 |
| 5.4.3 | 轮廓转矩模式相关对象 | 84 |
| 5.4.4 | 轮廓转矩模式使用举例 | 85 |
| 5.5 | 原点回归模式(HM) | 85 |
| 5.5.1 | 原点回归模式中的控制字 | 86 |
| 5.5.2 | 原点回归模式的状态字 | 86 |
| 5.5.3 | 原点回归模式相关对象 | 87 |
| 5.5.4 | 原点回归模式使用教程 | 87 |
| 5.5.5 | 原点回归模式介绍 | 88 |
| 5.6 | 插补位置模式(IP) | 113 |
| 5.6.1 | 插补位置模式的控制字 | 114 |
| 5.6.2 | 插补位置模式的状态字 | 114 |
| 5.6.3 | 插补位置模式相关对象 | 115 |
| 5.6.4 | 插补位置模式使用举例 | 115 |
| 5.7 | 电子齿轮比补充说明 | 116 |
| 5.8 | 指令单位说明 | 116 |
| 第 6 节 参数说明 | | 117 |
| <hr/> | | |
| 6.1 | 通用参数一览表 | 118 |
| 6.2 | 参数详细说明 | 123 |
| P00组 | 基本设置 | 123 |
| P01组 | 增益调整 | 126 |
| P02组 | 振动抑制 | 131 |
| P03组 | 速度转矩控制 | 133 |
| P04组 | 数字输入输出 | 137 |
| P05组 | 模拟输入输出 | 143 |
| P06组 | 扩展参数 | 146 |
| P07组 | 辅助功能 | 150 |
| P08组 | 内部位置指令 | 153 |
| P09组 | 通信设定 | 160 |
| P10组 | CANopen 参数组1 | 163 |
| P11组 | CANopen 参数组2 | 165 |
| P12组 | CANopen 参数组3 | 168 |
| P13组 | CANopen 参数组4 | 170 |
| P17组 | 扩展位置控制功能 | 171 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| P18组 电机型号 | 172 |
| P20组 键盘和通信操控接口 | 173 |
| P21组 状态参数 | 174 |
| 数字量输入DI功能定义表 | 179 |
| 数字量输出DO功能定义表 | 181 |
| 6.3 总线相关功能码 | 182 |
| 第 7 节 报警及故障处理 | 184 |
| 7.1 报警及故障代码一览表 | 185 |
| 7.2 报警及故障处理 | 187 |
| 第 8 节 应用举例 | 193 |
| 8.1 X5EN适配倍福控制器CANopen | 194 |
| 8.2 X5EN适配施耐德控制器CANopen | 205 |
| 8.3 X5EN适配汇川控制器CANopen | 215 |
| 第 9 节 参数列表及对象字典 | 225 |
| 9.1 1000H对象组一览表 | 226 |
| 9.2 2100H对象组一览表 | 228 |
| 2100h组:基本设置 | 228 |
| 2101h组:增益调整 | 229 |
| 2102h组:振动抑制 | 231 |
| 2103h组:速度转矩控制 | 232 |
| 2104h组:数字输入输出 | 234 |
| 2105h组:模拟输入输出 | 235 |
| 2106h组:扩展参数 | 236 |
| 2107h组:辅助功能 | 238 |
| 2108h组:内部位置指令 | 238 |
| 2109h组:通信设定 | 242 |
| 2114h组:键盘和通信操控接口 | 242 |
| 2115h组:状态参数 | 243 |
| 9.3 6000H对象组一览表 | 244 |
| 6000h对象字典详细说明 | 247 |

※ 前言

感谢您使用本产品，本操作手册提供 SV-X5 系列 CANopen 总线驱动器及电机相关信息。错误的使用方法及处理方法，不能充分发挥产品的性能，还会导致产品使用寿命的缩短，甚至发生意外事故。希望在仔细阅读本使用说明书的基础上，正确的使用本产品。

关于使用说明书

- ◆ 本使用说明书的内容虽然已经竭力完善，但仍难免疏忽之处，如果发现内容有疑问之处，请向本公司的技术人员咨询。
- ◆ 应用本产品的机器的使用说明书上，请注明以下事项。
 - 因是高压电机器，存在危险。
 - 切断电源后的端子及机械内部还残留电压，存在危险。
 - 局部高温。
 - 严禁拆解。
- ◆ 本产品因性能升级等原因，会出现规格及功能随时会有变动和追加。恕不另行通知。
- ◆ 搭载本产品的装置，有计划取得安全规格等时，请事前向公司咨询。
- ◆ 为了延长电机、驱动器使用寿命，请在正确的使用条件下使用。详细请遵照使说明书。
- ◆ 使用说明书不定期更新，因此记载内容时常会变更。需要新版本使用说明书的客户请联系本公司索取。不经过本公司的同意，禁止转载本使用说明书的部分或全部内容。

开箱时的确认事项

- ◆ 实物是否与您订购的产品相符。
- ◆ 在运送过程中是否有损伤。
- ◆ 如果发现问题，请联系经销商。

安全注意事项

在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。

- ◆ 对于忽视说明书记载内容，错误的使用本产品，而可能带来的危害和损害的程度按下列表示加以区分和说明。

危险 

该标志表示「可能会发生导致死亡或重伤事故的危險」的内容
该标志表示「可能会导致伤害或财产损失事故发生」的内容

注意 

对应当遵守的事项用以下的图形标志进行说明。

- ◆ 对应当遵守的事项用以下的图形标志进行说明。
 -  该图形表示禁止实施的「禁止实施」事项内容。
 -  该图形表示必须实行的「强制实行」内容。

危险

关于安装和配线

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | 切勿将电机直接连接到商用电源。 | 否则，会引发火灾、故障。 |
| | 请勿在电机、驱动器的周围放置可燃物。 | 否则，会引发火灾事故。 |
|  | 驱动器必须要用外箱保护。设置保护外箱时，外箱壁、其他机器和驱动器之间要保持使用说明书规定的距离。 | 否则，会引发触电、火灾、故障。 |
| | 应安装在尘埃较少、不会接触到水、油等的地方。 | 否则，会引发触电、火灾、故障、破损。 |
| | 电机、驱动器安装在金属等非可燃物上。 | 否则，会引发火灾事故。 |
| | 务必由专业电工进行接线作业。 | 否则，会引发触电。 |
| | 电机、驱动器的 FG 端子必须接地。 | 否则，会引发触电。 |
| | 必须先切断上位断路器，进行正确的接线。 | 否则，可能会引发触电、受伤、故障、破损。 |
| | 电缆应确保连接好、通电部位须用绝缘物切实地做到绝缘。 | 否则，会引发触电、火灾、故障。 |

关于操作和运行

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | 请勿触摸驱动器内部。 | 否则，会引发烧伤、触电事故。 |
| | 请勿让电缆线受到损伤、承受过大的外力、重压、受夹。 | 否则，会引发触电、故障、破损。 |
| | 切勿接触运转中的电机旋转部。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 请勿在有水的地方、存在腐蚀性、易燃性气体的环境内和靠近可燃物的场所使用。 | 否则，会引发火灾。 |
| | 请勿在有激烈振动、冲击的地方使用。 | 否则，会引发触电、受伤、火灾事故。 |
| | 请勿将电缆线浸在油和水中使用。 | 否则，会引发触电、受伤、火灾事故。 |
| | 请勿用湿手进行接线和操作。 | 否则，会引发触电、受伤、火灾事故。 |
| | 使用轴端带键槽的电机时，请勿裸手接触键槽。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 电机、驱动器、散热器的温度会升高，请勿触摸。 | 否则，会引发烧伤或部件损伤事故。 |
| | 请勿用外部动力驱动电机。 | 否则，会引发火灾事故。 |

关于其它使用上的注意事项

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  | 在地震发生后务必进行相关安全确认。 | 否则，会引发触电、受伤、火灾事故。 |
| | 为防止发生地震时造成火灾及人身事故，应切实地进行设置，安装。 | 否则，会引发受伤、触电、火灾、故障、破损。 |
| | 务必在外部设置紧急停止电路，以确保紧急时可以及时地停止运转、切断电源。 | 否则，引发受伤、触电、火灾、故障、破损。 |

关于维护和点检

| | | |
|---|---|----------|
|  | 驱动器有危险高压部分。进行配线和点检工作时，必须切断电源，放置使其放电后（5分钟以上）进行。并且，绝对不允许对其进行分解。 | 会引发触电事故。 |
|---|---|----------|

注意

关于安装和接线

| | | |
|---|--|--------------|
|  | 电机和驱动器要按指定的匹配组合。 | 否则，会引发火灾、故障。 |
| | 不可直接触碰连接器端子。 | 否则，会引发触电、故障。 |
| | 注意通风口不可堵塞，或异物进行。 | 否则，会引发触电、火灾。 |
| | 试运转须在电机固定，并与其它机械系统分离状态下实施。动作确认后再次安装到机械系统上。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 遵守指定的安装方法、安装方向。 | 否则，会引发受伤、故障。 |
| | 请根据设备本身的重量和产品的额定输出进行妥当安装。 | 否则，会引发受伤、故障。 |

关于操作和运转

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | 请勿站在产品上、或在产品上放置重物。 | 否则，会引发触电、受伤、故障、破损。 |
| | 禁止极端的增益调整及变更，会导致运作不稳定。 | 否则，会引发故障，破损。 |
| | 请勿在受日光直接照射的地方使用。 | 否则，会引发故障。 |
| | 请勿使电机及电机轴部受到较强的冲击。 | 否则，会引发故障。 |
| | 电机内置制动器用作保持制动，禁止用作停机。 | 否则，会引发受伤、故障。 |
|  | 停电后恢复供电时，有可能出现突然启动的情况，故请勿靠近机器。务必做好机器设定，以确保即使重启也可确保人身安全。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 不要使用有故障、破损的电机和驱动器。 | 否则，会引发触电、火灾、受伤。 |
| | 请确认电源规格是否正常。 | 引发故障发生原因。 |
| | 保持制动器不是确保机械安全的停止装置。请在机械侧设置确保安全用的停止装置。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 报警时，排除故障原因，确保安全后，解除报警，重启。 | 否则，会引发受伤事故。 |
| | 制动器用继电器与紧急停止用断路继电器需串联。 | 否则，会引发受伤、故障。 |

关于搬运和保管

| | | |
|---|------------------------------|--------------|
|  | 不能保存在雨水及水滴溅到的场所、有毒性气体及液体的地方。 | 否则，会引发故障的。 |
| | 搬运时，切勿抓持电缆或电机轴部。 | 否则，会引发受伤，故障。 |
|  | 进行搬运时或安装作业时要以防落下或翻倒。 | 否则，会引发受伤，故障。 |
| | 需长期保存时，请按本说明书记载的联系方法进行咨询。 | 引发故障的原因。 |
| | 请保管在符合本说明书中规定保管环境的保管场所。 | 否则，会引发故障。 |

关于其他使用上的注意事项

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | 废弃电池时，请将电池用胶带等进行绝缘处理，并根据有关部门的规定废弃处理。 | |
| | 废弃时请作为工业废弃物处理。 | |

关于维护和点检

| | | |
|---|--|--------------|
|  | 除本公司外请勿进行拆卸修理工作。 | 否则，会引发故障。 |
| | 主回路电源开关不要频繁的打开和关闭。 | 否则，会引发故障。 |
|  | 通电中或切断电源后的一定时间内，电机，驱动器的散热器及再生电阻器等可能会处于高温状态，切勿触摸。 | 否则，会烧伤或触电。 |
| | 驱动器发生故障时，请切断控制电源和主回路电源。 | 否则，会引发火灾事故。 |
| | 长时间不使用时务必切断主电源。 | 因误动作等引发受伤事故。 |

关于维护和点检

< 保证期限 >

- 产品的保证期间为本公司制造月起 18 个月。但是，对应制动器的电机，轴的加速、减速次数不超出使用寿命为前提。

< 保证内容 >

- 按照本说明书的正常使用寿命状态下，在保证期间内，发生故障时为无偿修理。但是，即使在保证期间内有如下的故障发生时为有偿修理。
 - ①错误的使用方法，以及不适当的修理以及改造时。
 - ②购买之后的掉落，以及在运输过程中受到损伤的原因时。
 - ③超出产品规格使用该产品的原因时。
 - ④火灾、地震、落雷、风灾与水灾、盐害、电压异常等其他天灾的原因时。
 - ⑤水、油、金属片、其他异物侵入的原因时。
- 保证范围为交付品本体，如由交付品的故障诱发的损害，判定为补偿范围外。

第 1 节 机器简介、选型与安装

| | |
|---------------------|----|
| 1.1 关于驱动器..... | 10 |
| 1.1.1 驱动器型号..... | 10 |
| 1.1.2 驱动器各部分名称..... | 11 |
| 1.1.3 产品综合参数..... | 12 |
| 1.1.4 过载检出特性..... | 13 |
| 1.1.5 驱动器外形尺寸..... | 14 |
| 1.2 关于电机..... | 15 |
| 1.2.1 电机型号..... | 15 |
| 1.2.2 电机各部分名称..... | 16 |
| 1.2.3 电机基本规格..... | 17 |
| 1.2.4 输出轴容许负载..... | 20 |
| 1.2.5 N-T特性图..... | 21 |
| 1.2.6 编码器规格..... | 24 |
| 1.2.7 电机尺寸..... | 25 |
| 1.3 外围再生电阻选型..... | 31 |
| 1.4 驱动器和电机配套选型..... | 31 |
| 1.5 外围电缆及断路器选型..... | 32 |
| 1.6 驱动器和电机的安装..... | 33 |
| 1.6.1 安装环境条件..... | 33 |
| 1.6.2 防尘·防水..... | 33 |
| 1.6.3 安装方法与空间..... | 33 |


1.1 关于驱动器

1.1.1 驱动器型号


◆ 驱动器铭牌



◆ 机型识别



1.1.2 驱动器各部分名称




1.1.3 产品综合参数

| 项目 | | 参数规格 | | | | | | | |
|---------------|-------|--|------|------|------|-----|--------------------------|------|-------|
| SV-X5EN □□□ A | | 010 | 020 | 040 | 075 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 适用电机 | | 100W | 200W | 400W | 750W | 1KW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW |
| 外形 尺寸 | W(mm) | 35 | | | 52 | | 80 | | |
| | H(mm) | 162 | | | 162 | | 170 | | |
| | D(mm) | 152 | | | 152 | | 184 | | |
| 输入电源 | | 单相 200~240V 50/60Hz | | | | | 单相 / 三相 200~240V 50/60Hz | | |
| 额定电流 (mA) | | 1.2 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 10 | 12.5 | 15.6 |
| 最大输出电流 (mA) | | 3.6 | 6 | 9 | 13.5 | 18 | 30 | 37.5 | 37.5 |
| 环境温度 | | 使用环境温度 0~55°C, 保存环境温度 -20~65°C | | | | | | | |
| 环境湿度 | | 使用、保存环境湿度 20~85%RH 以下 (无结露) | | | | | | | |
| 海拔 | | 海拔 1000m 以下 | | | | | | | |
| 震动 | | 5.8m/S (0.6G) 以下 10~60Hz (共振频率时不可连续使用) | | | | | | | |
| 支持协议 | | CANopen 协议 | | | | | | | |
| 帧类型 | | 标准帧, 包含 8 个字节数据和 11 位标识符 | | | | | | | |
| NMT | | 从设备 | | | | | | | |
| PDO 传输类型 | | 支持事件触发, 时间触发, 同步周期, 同步非周期 | | | | | | | |
| TxPDO 数量 | | 4 组 | | | | | | | |
| RxPDO 数量 | | 4 组 | | | | | | | |
| 紧急服务对象 | | 支持 | | | | | | | |
| 节点保护 / 心跳保护 | | 支持, 但不能同时使用 | | | | | | | |
| EDS 文件 | | 有 | | | | | | | |
| 终端电阻 | | 120 欧姆 | | | | | | | |
| 波特率 (bit/s) | | 20K, 50K, 100K, 125K, 250K, 500K (默认), 800K, 1M bit/s | | | | | | | |
| 支持控制模式 | | 轮廓位置模式 (profile position mode) 轮廓速度模式 (profile speed mode) 轮廓转矩模式 (profile torque mode) 原点回零模式 (homing mode) 插补位置模式 (Interpolated Position mode) | | | | | | | |
| 数字量输入输出 | | 5 个 DI, 8 个 DO | | | | | | | |
| USB 通信 | | PC 通信使用「HCS-studio」后台软件 | | | | | | | |
| STO 功能 | | F 系列机型支持 | | | | | | | |
| 动态制动器 | | 内置 | | | | | | | |
| 通讯网口 | | 标准 8Pin RJ45 网口 2 个 | | | | | | | |
| 从站数量 | | 建议不超过 64 台 | | | | | | | |


1.1.4 过载检出特性

X5EN 系列驱动器,电机驱动转矩超过下图过载检出特性中表示的转矩值时,保护机制启动,输出过载异常报警,电机将紧急停止。




1.1.5 驱动器外形尺寸


100W/200W/400W



750W/1KW



1.5KW/2KW/2.5KW



1.2 关于电机

1.2.1 电机型号

◆ 电机铭牌

| | | | |
|---|-------------|--------------------------|--|
| MODEL: SV-X6MH040A-N2LD | | | |
| P: 400W | | P/N: 1150224105900000000 | |
| S/N: 41022143431 | | n MAX: 6500rpm | |
| Mn: 1.27Nm | In: 2.1A | n N: 3000rpm | |
| V: AC220~240V | IP67 | CE |  |
| Ambient:40 | Ins.class:F | | |
|  | | MADE IN CHINA | |

◆ 电机型号

SV-X2 MA 040 A - N 2 C A - ****
 1 2 3 4 5 6 7 8 特殊规格

| 1 产品系列 | |
|----------|-------|
| SV-X2 系列 | 20BIT |

| 2 惯量规格 | |
|--------|-----------------|
| MA | 低惯量 |
| MM | 中惯量 |
| MMS | 中惯量高速 |
| MH | 高惯量 |
| MHH | 超高惯量 |
| MQ | 特殊法兰 / 扁平 / 小法兰 |
| MG | 低速大转矩 |
| MGS | 低齿槽切削 |

| 3 功率规格 | |
|--------|-------|
| 005 | 50W |
| 010 | 100W |
| 015 | 150W |
| 020 | 200W |
| 040 | 400W |
| 075 | 750W |
| 080 | 800W |
| 085 | 850W |
| 100 | 1KW |
| 130 | 1.3KW |
| 150 | 1.5KW |
| 180 | 1.8KW |
| 200 | 2KW |
| 230 | 2.3KW |

| 4 设计序号 | |
|---------|---------------------------------|
| A/B/C/S | A: 标准转速 B/C/S... 表示不同于标准转速的设计序列 |
| E/F | 表示在相同指标下, 特殊法兰规格的设计序列 |
| H/K | 表示特殊惯量的设计序列 |

| 5 制动器规格 | |
|---------|-------|
| N | 不带制动器 |
| B | 带制动器 |


| 6 电源电压规格 | |
|----------|--------|
| 2 | AC220V |

| 7 规格 | |
|---------|--------------------|
| K | 导线型 / 键轴 / 无油封 |
| L | 导线型 / 键轴 / 带油封 |
| C(常规机种) | 连接器型 / 键轴 / 带油封 *1 |
| D | 连接器型 / 键轴 / 无油封 *1 |
| J | 精巧型 (定制) |

| 8 编码器规格 | |
|---------|--------------|
| A | 多圈 20BIT 绝对值 |

| 9 定制版本 | |
|--------|---|
| ** | 无 |

1.2.2 电机各部分名称



1.2.3 电机基本规格

| AC200V~240V | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 项目 | 单位 | 规格 | | | | | | | |
| 电压 | V | DC280V | | | | | | | |
| 电机型号 (SV-X2 □□□□□ -****) | - | MH005A 高惯量 | MH010A 高惯量 | MA020A 低惯量 | MH020A 高惯量 | MA040A 低惯量 | MH040A 高惯量 | | |
| 安装法兰盘尺寸 | mm | 40 | | | 60 | | | | |
| 质量 | 无制动器 | kg | 0.33 | 0.45 | 0.9 | 0.87 | 1.28 | 1.22 | |
| | 带制动器 | | 0.55 | 0.66 | 1.3 | 1.27 | 1.67 | 1.61 | |
| 基本规格 | 额定输出功率 | W | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
| | 额定转矩 | N.m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | |
| | 瞬时最大转矩 | N.m | 0.56 | 1.11 | 1.91 | 2.23 | 3.82 | 4.46 | |
| | 额定电流 | Arms | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | |
| | 瞬时最大电流 | Arms | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 10.2 | 10.4 | |
| | 额定转速 | rmp | 3000 | | | | | | |
| | 最高转速 | rmp | 6000 | | | 5000 | | | |
| | 转矩常数 | N.m/ Arms | 0.168 | 0.327 | 0.427 | 0.5 | 0.488 | 0.67 | |
| | 每相感应电压常数 | mV/(r/min) | 5 | 10.43 | 14.5 | 14.61 | 17.8 | 20.85 | |
| | 额定功率 变化率 | 无制动器 | kW/s | 6.7 | 14.4 | 28.9 | 14.1 | 60 | 28.8 |
| | | 带制动器 | | 6.1 | 13.8 | 23.8 | 13.2 | 54 | 27.8 |
| | 机械时间常数 | 无制动器 | ms | 2.8 | 2.17 | 0.728 | 1.39 | 0.499 | 1.3 |
| | | 带制动器 | | 3.09 | 2.26 | 0.848 | 1.49 | 0.554 | 1.35 |
| | 电气时间常数 | ms | 1.12 | 1.32 | 6.17 | 3.9 | 6.36 | 4.21 | |
| | 电机转子惯量 | 无制动器 | 10 ⁻⁴ kg.m ² | 0.038 | 0.071 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.56 |
| | | 带制动器 | | 0.042 | 0.074 | 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.58 |
| 容许负载 | 径向负载 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| | 轴向负载 | | 58 | 58 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 编码器 | 17bit 串行通讯 (EIA422) | | | | | | | | |
| 用途 | 保持用制动器 (注意: 不是用来制动鼓) | | | | | | | | |
| 电源 | - | 由于是 SELV 电源 / 危险电压请使用强化绝缘的电源 | | | | | | | |
| 额定电压 | V | DC24V±10% | | | | | | | |
| 额定电流 | A | 0.25 | 0.3 | 0.36 | | | | | |
| 静摩擦转矩 | N.m | 0.38 以上 | | | 1.6 以上 | | | | |
| 吸合时间 | ms | 35 以下 | | | 50 以上 | | | | |
| 释放时间 | ms | 20 以下 | | | | | | | |
| 释放电压 | V | DC1V 以上 | | | | | | | |
| 使用环境条件 | 额定时间 | 连续 | | | | | | | |
| | 使用环境温度 | 0°C ~ 40°C (无结露) | | | | | | | |
| | 使用环境湿度 | 20 ~ 85%RH (无结露) | | | | | | | |
| | 保存环境温度 | -20°C ~ 65°C (无结露) 最高温度: 80°C 72 小时 | | | | | | | |
| | 保存环境湿度 | 20 ~ 85%RH (无结露) | | | | | | | |
| | 使用保存环境 | 屋内 (不接触直射阳光)、无腐蚀性气体·无易燃性气体·无油性物·无灰尘 | | | | | | | |
| | 耐热等级 | Class B | | | | | | | |
| | 绝缘电阻 | DC1000V-5MΩ 以上 | | | | | | | |
| | 绝缘耐压 | AC1500V 1 分钟 | | | | | | | |
| | 使用海拔 | 海拔 1000m 以下 | | | | | | | |
| 振动等级 | V15 (JEC2121) | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 使用环境条件 | 耐振动 | 49m/s ² (5G) |
| | 耐冲击 | 98m/s ² (10G) |
| | 保护构造 | IP65/ (IP67 可以对应) |
| 注意事项 | · 按照规定接地, 适用 Class I | |
| | · 适用过电压范围II 「Overvoltage category II」 | |
| | · 适用污染度 2 「Pollution degree 2」 | |
| | · 额定扭矩是指安装在按电机法兰盘尺寸的约 2 倍大下的 L 型钢上的条件下所显示的值 | |
| · 制动器连接线分极性。红导线: 与 +24V 连接黑导线: 与 GND 连接。 | | |

| AC200V~240V | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 项目 | | 单位 | 规格 | | | | | | |
| 电压 | | V | DC280V | | | | | | |
| 电机型号 (SV-X2 □□□□□ -****) | | - | MA075A 低惯量 | MH075A 高惯量 | MQ100E 高惯量 | MM100A 中惯量 | MM100S 中惯量 | MH100A 高惯量 | |
| 安装法兰盘尺寸 | | mm | 80 | | | 130 | | | |
| 质量 | 无制动器 | kg | 2.25 | 2.25 | 2.68 | 4.67 | / | 6.29 | |
| | 带制动器 | | 3.01 | 3.01 | 3.45 | 6.27 | / | 7.89 | |
| 基本规格 | 额定输出功率 | W | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | 额定转矩 | N.m | 2.39 | 2.39 | 3.185 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |
| | 瞬时最大转矩 | N.m | 7.16 | 8.36 | 11.13 | 14.3 | 14.31 | 14.5 | |
| | 额定电流 | Arms | 4.2 | 3.8 | 5.7 | 5.2 | 8.25 | 5.2 | |
| | 瞬时最大电流 | Arms | 17.4 | 18.8 | 30 | 15.6 | 25 | 15.6 | |
| | 额定转速 | rmp | 3000 | | | 2000 | | | |
| | 最高转速 | rmp | 4500 | | | 3000 | 5000 | 3000 | |
| | 转矩常数 | N.m/ Arms | 0.583 | 0.648 | 0.552 | 0.918 | 0.573 | 0.918 | |
| | 每相感应电压常数 | mV/(r/min) | 21.33 | 22.65 | 21.2 | 33.65 | 21.2 | 33.65 | |
| | 额定功率变化率 | 无制动器 | kW/s | 59.4 | 36.6 | 44.7 | 36.9 | 56 | 9.96 |
| | | 带制动器 | | 53.8 | 34.4 | 42.8 | 30.8 | 49.3 | 9.46 |
| | 机械时间常数 | 无制动器 | ms | 0.518 | 1.26 | 1.19 | 1.76 | 1.31 | 6.52 |
| | | 带制动器 | | 0.572 | 1.34 | 1.24 | 2.11 | 1.48 | 6.86 |
| | 电气时间常数 | | ms | 11.4 | 6.54 | 4.72 | 9.5 | 12.53 | 9.5 |
| 电机转子惯量 | 无制动器 | 10 ⁻⁴ kg.m ² | 0.96 | 1.56 | 2 | 6.18 | 9.16 | 22.9 | |
| | 带制动器 | | 1.07 | 1.66-4 | 2.1 | 7.4 | 10.4 | 24.1 | |
| 容许负载 | 径向负载 | N | 392 | 392 | 392 | 49 | 490 | 490 | |
| | 轴向负载 | | 147 | 147 | 147 | 196 | 196 | 196 | |
| 编码器 | | 17bit 串行通讯 (EIA422) | | | | | | | |
| 用途 | | 保持用制动器 (注意: 不是用来制动鼓) | | | | | | | |
| 电源 | | - | 由于是 SELV 电源 / 危险电压请使用强化绝缘的电源 | | | | | | |
| 额定电压 | | V | DC24V±10% | | | | | | |
| 额定电流 | | A | 0.42 | | | 0.9 | | | |
| 静摩擦转矩 | | N.m | 3.8 以上 | | | 14 以上 | | | |
| 吸合时间 | | ms | 70 以下 | | | 100 以上 | | | |
| 释放时间 | | ms | 20 以下 | | | 60 以下 | | | |
| 释放电压 | | V | DC1V 以上 | | | | | | |
| 使用环境条件 | | 连续 | | | | | | | |
| 使用环境温度 | | 0°C ~ 40°C (无结露) | | | | | | | |
| 使用环境湿度 | | 20 ~ 85%RH (无结露) | | | | | | | |

| | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 使用环境条件 | 保存环境温度 | -20°C ~ 65°C (无结露) 最高温度: 80°C 72 小时 |
| | 保存环境湿度 | 20 ~ 85%RH (无结露) |
| | 使用保存环境 | 屋内 (不接触直射阳光)、无腐蚀性气体、无易燃性气体、无油性物、无灰尘 |
| | 耐热等级 | Class B |
| | 绝缘电阻 | DC1000V-5MΩ 以上 |
| | 绝缘耐压 | AC1500V 1 分钟 |
| | 使用海拔 | 海拔 1000m 以下 |
| | 振动等级 | V15 (JEC2121) |
| | 耐振动 | 49m/s ² (5G) |
| | 耐冲击 | 98m/s ² (10G) |
| | 保护构造 | IP65/ (IP67 可以对应) |
| 注意事项 | · 按照规定接地, 适用 Class I | |
| | · 适用过电压范围II「Overvoltage category II」 | |
| | · 适用污染度 2「Pollution degree 2」 | |
| | · 额定扭矩是指安装在按电机法兰盘尺寸的约 2 倍大下的 L 型钢上的条件下所显示的值 | |
| | · 制动器连接线分极性。红导线: 与 +24V 连接黑导线: 与 GND 连接。 | |

| AC200V~240V | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 项目 | | 单位 | 规格 | | | | | | |
| 电压 | | V | DC280V | | | | | | |
| 电机型号 (SV-X2 □□□□□ -****) | | | MM150B 中惯量 | MH150A 高惯量 | MM200A 高惯量 | MG085A 低速大转矩 | MG130A 低速大转矩 | MG180A 低速大转矩 | |
| 安装法兰盘尺寸 | | mm | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 质量 | 无制动器 | kg | / | 7.37 | 6.98 | 4.67 | 5.87 | 6.98 | |
| | 带制动器 | | / | 8.97 | 8.58 | 6.27 | 7.47 | 8.58 | |
| 基本规格 | 额定输出功率 | W | 1500 | 1500 | 2000 | 850 | 1300 | 1800 | |
| | 额定转矩 | N.m | 7.16 | 7.16 | 9.55 | 5.41 | 8.28 | 11.5 | |
| | 瞬时最大转矩 | N.m | 21.5 | 21.5 | 28.6 | 14.3 | 23.3 | 28.6 | |
| | 额定电流 | Arms | 9.5 | 8 | 9.9 | 5.9 | 9.3 | 11.8 | |
| | 瞬时最大电流 | Arms | 29 | 24 | 30 | 15.6 | 24 | 30 | |
| | 额定转速 | rmp | 2000 | | | 1500 | | | |
| | 最高转速 | rmp | 5000 | 3000 | | | | | |
| | 转矩常数 | N.m/ Arms | 0.672 | 0.895 | 0.9645 | 0.918 | 0.895 | 0.9645 | |
| | 每相感应电压常数 | mV/(r/min) | 25.9 | 34.84 | 37.95 | 33.65 | 34.84 | 40.18 | |
| | 额定功率变化率 | 无制动器 | kW/s | 75.4 | 15.4 | 75.4 | 47.4 | 74.8 | 109 |
| | | 带制动器 | | 68.6 | 14.8 | 68.6 | 39.6 | 75.9 | 98.7 |
| | 机械时间常数 | 无制动器 | ms | 3.16 | 5.15 | 1.24 | 1.76 | 1.41 | 0.91 |
| | | 带制动器 | | 3.47 | 5.35 | 1.37 | 2.11 | 1.6 | 1 |
| | 电气时间常数 | ms | 14.3 | 12.7 | 13.88 | 9.5 | 12.7 | 13.88 | |
| | 电机转子惯量 | 无制动器 | 10 ⁻⁴ kg.m ² | 12.1 | 33.4 | 12.1 | 6.18 | 9.16 | 12.1 |
| 带制动器 | | 13.3 | | 34.6 | 13.3 | 7.4 | 10.4 | 13.3 | |
| 容许负载 | 径向负载 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| | 轴向负载 | | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| 编码器 | | 17bit 串行通讯 (EIA422) | | | | | | | |
| 制动器规格 | 用途 | 保持用制动器 (注意: 不是用来制动鼓) | | | | | | | |
| | 电源 | - | 由于是 SELV 电源 / 危险电压请使用强化绝缘的电源 | | | | | | |
| | 额定电压 | V | DC24V±10% | | | | | | |







| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|--------|
| 制动器规格 | 额定电流 | A | 0.42 | 0.9 |
| | 静摩擦转矩 | N.m | 3.8 以上 | 14 以上 |
| | 吸合时间 | ms | 70 以下 | 100 以上 |
| | 释放时间 | ms | 20 以下 | 60 以下 |
| | 释放电压 | V | DC1V 以上 | |
| 使用环境条件 | 额定时间 | 连续 | | |
| | 使用环境温度 | 0°C ~ 40°C (无结露) | | |
| | 使用环境湿度 | 20 ~ 85%RH (无结露) | | |
| | 保存环境温度 | -20°C ~ 65°C (无结露) 最高温度: 80°C 72 小时 | | |
| | 保存环境湿度 | 20 ~ 85%RH (无结露) | | |
| | 使用保存环境 | 屋内 (不接触直射阳光)、无腐蚀性气体、无易燃性气体、无油性物、无灰尘 | | |
| | 耐热等级 | Class B | | |
| | 绝缘电阻 | DC1000V-5MΩ 以上 | | |
| | 绝缘耐压 | AC1500V 1 分钟 | | |
| | 使用海拔 | 海拔 1000m 以下 | | |
| | 振动等级 | V15 (JEC2121) | | |
| | 耐振动 | 49m/s ² (5G) | | |
| | 耐冲击 | 98m/s ² (10G) | | |
| 保护构造 | IP65/ (IP67 可以对应) | | | |
| 注意事项 | · 按照规定接地, 适用 Class I | | | |
| | · 适用过电压范围II 「Overvoltage category II」 | | | |
| | · 适用污染度 2 「Pollution degree 2」 | | | |
| | · 额定扭矩是指安装在按电机法兰盘尺寸的约 2 倍大下的 L 型钢上的条件下所显示的值得值 | | | |
| · 制动器连接线分极性。红导线: 与 +24V 连接黑导线: 与 GND 连接。 | | | | |










1.2.4 输出轴容许负载

| 容许负载 | 单位 | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | 1kW |
|------|----|------|------|------|------|------|-----|
| 径向方向 | N | 68.6 | 68.6 | 245 | 245 | 392 | 392 |
| 轴向方向 | N | 58.8 | 58.8 | 98 | 98 | 147 | 147 |


| 容许负载 | 单位 | 1.5kW | 2kW | 850W | 1.3kW | 1.8kW |
|------|----|-------|-----|------|-------|-------|
| 径向方向 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 轴向方向 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |

1.2.5 N-T特性图







MA0150A、MH0150A




连续转矩-环境温度




带油封




MA0200A



连续转矩-环境温度




带油封



1.2.6 编码器规格

| 项目 | 内容 | | 备注 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 电机机种名 | SV- □□□□□□□□ -***N (17bit) | SV- □□□□□□□□ -***A (17bit) | — |
| 电源电压 VCC | DC4.5V ~ 5.5V | | 波动 5% 以下 |
| 外部电源 BAT | — | DC2.4V ~ 5.5V | — |
| 外部电容器 CAP | — | DC2.4V ~ 5.5V | — |
| 电源电压 VCC 消耗电流 | Typ 160mA | | 不包含突入电 |
| 外部电源 BAT 消耗电流 | — | Typ 10 μ A | 电机室温停止状态电池电压 3.6V |
| 1 圈回转分解能 | 绝对值 131,072 (17bit) | | — |
| 多圈回转计数量 | 无 | — | — |
| 最大旋转速度 | 6,000 r/min | | — |
| 输出输入形态 | 差分传送 | | — |
| 上计数方向 (注 1) | CCW 方向 | | — |
| 转送方式 | 半双工非同期串行通信 | | — |
| 通信速度 | 2.5Mbps | | — |
| 工作温度 | 0 ~ 85 $^{\circ}$ C | | — |
| 外部干扰磁场 | \pm 2mT (20G) 以下 | | — |

注 1: 上计数方向



※从法兰盘正面看时，
轴逆时针方向回转，即CCW。




【注意】

- ※ 电机回转在 180 度以下使用时，1 圈回转精度恶化。
- ※ 带制动器电机，请遵守制动器电压指定。
- ※ 制动器电压为未满足 12V 以及逆极性状态下使用时，1 圈回转精度恶化。

1.2.7 电机尺寸




MH005A高惯量

轴端面局部:
Shaft-end dimension:




MH010A高惯量


轴端面局部:
Shaft-end dimension:




MH020A高惯量




MA020A高惯量



MH040A高惯量




MA040A高惯量




MH075A高惯量

轴端面局部:
Shaft-end dimension:






MA075A高惯量

轴端面局部:
Shaft-end dimension:






MH100A高惯量

轴端面局部:





MM100A高惯量

轴端面局部:





MH150A高惯量

轴端面局部:



MM200A高惯量

轴端面局部:



1.3 外围再生电阻选型

100W~1000W 驱动器, 可选配再生电阻, 再生电阻连接到端子 P、BR。

1500W~2500W 驱动器, 标配再生电阻, 出厂为短接端子 P、C, 即采用内部再生电阻; 如需使用外部再生电阻, 则断开端子 P、C, 将电阻连接到 P、D 端子。

各功率机型相应的制动电阻选型如下:

| 驱动器功率 | 100W | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 选配标配再生电阻阻值功率 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 40Ω | 40Ω | 40Ω |
| 外接再生电阻阻值功率范围 | ≥ 45Ω | ≥ 45Ω | ≥ 45Ω | ≥ 40Ω | ≥ 40Ω | ≥ 30Ω | ≥ 30Ω | ≥ 30Ω |
| | ≥ 50W | ≥ 50W | ≥ 50W | ≥ 80W | ≥ 80W | ≥ 100W | ≥ 100W | ≥ 100W |

注意事项:

1. 1500W~2500W 驱动器使用外接再生电阻时, 请将驱动器参数 P00.21 设置 1;

2. 上表中推荐使用的再生电阻规格, 并不能够保证满足所有使用场合, 如果再生电阻发热温度过高, 请更换使用更大功率的电阻, 且保证电阻值符合上表允许阻值范围内。

1.4 驱动器和电机配套选型

| 驱动器电源输入等级 | 容量 | 伺服电机型号 | | 电机框号 法兰尺寸(mm) | 驱动器型号 |
|-----------|-------|--------|--------|------------------|--------------------------------|
| 220V | 50W | 高惯量 | MH005A | 40 | SV-X5EN010A-A |
| | 100W | 高惯量 | MH010A | | |
| | | 平直型 | MQ010A | | |
| | 200W | 低惯量 | MA020A | 60 | SV-X5EN020A-A |
| | | 高惯量 | MH020A | | |
| | | 平直型 | MQ020A | | |
| | 400W | 低惯量 | MA040A | 60 | SV-X5EN040A-A |
| | | 高惯量 | MH040A | | |
| | | 平直型 | MQ040A | | |
| | 750W | 低惯量 | MA075A | 80 | SV-X5EN075A-A |
| | | 高惯量 | MH075A | | |
| | 1KW | 高惯量 | MQ100E | 130 | SV-X5EN100A-A SV-X5EN100A-A |
| | | 中惯量 | MM100A | | |
| | | 高惯量 | MH100A | | |
| | 1.5KW | 中惯量 | MM150A | 130 | SV-X5EN150A-A SV-X5EN200A-A |
| | | 高惯量 | MH150A | | |
| | 2KW | 中惯量 | MM200A | 130 | SV-X5EN150A-A SV-X5EN250A-A |
| | 850W | 低速大转矩 | MG085A | | |
| 低速大转矩 | | MG085S | | | |
| 1.3KW | 低速大转矩 | MG130A | | | |
| | 低速大转矩 | MG130S | | | |
| 1.8KW | 低速大转矩 | MG180A | | | |

1.5 外围电缆及断路器选型

◆ 外围电缆及连接器配件选型

(1) 电压输入等级220V: 750W以下

| 明细 | 用途 | 成品名称 | 备注 |
|----|-------------|------------------------|-----------|
| 1 | 驱动器与电机电力连接器 | PWR-CON 750W | |
| 2 | 驱动器与电机电力连接线 | 连接线 -CAB-PWR75A-0.5M | 长度: 0.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR75A-1.5M | 长度: 1.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR75A-3M | 长度: 3 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR75A-5M | 长度: 5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR75A-10M | 长度: 10 米 |
| 3 | 编码线端子 | ENC-TE 750W | |
| 4 | 普通编码线 | 连接线 -SVCAB-ENC75A-0.5M | 长度: 0.5 米 |
| | | 连接线 -SVCAB-ENC75A-1.5M | 长度: 1.5 米 |
| | | 连接线 -SVCAB-ENC75A-3M | 长度: 3 米 |
| | | 连接线 -SVCAB-ENC75A-5M | 长度: 5 米 |
| | | 连接线 -SVCAB-ENC75A-10M | 长度: 10 米 |
| 5 | 绝对值编码线 | 连接线 -SVBOX-ENCABS + | |
| | | 连接线 -SVCAB-ENC75A-3M | |

(2) 电压输入等级220V: 1KW ~ 2.5KW

| 明细 | 用途 | 成品名称 | 备注 |
|----|-------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 驱动器与电机电力连接器 | PWR-CON 1KW | |
| 2 | 驱动器与电机电力连接线 | 连接线 -CAB-PWR100A-0.5M | 长度: 0.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR100A-1.5M | 长度: 1.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR100A-3M | 长度: 3 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR100A-5M | 长度: 5 米 |
| | | 连接线 -CAB-PWR100A-10M | 长度: 10 米 |
| 3 | 刹车连接器 | PWB-CON 1KW | |
| 4 | 编码线端子 | ENC-TE 1KW | |
| 5 | 普通编码线 | 连接线 -CAB-ENC100A-0.5M | 长度: 0.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-1.5M | 长度: 1.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-3M | 长度: 3 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-5M | 长度: 5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-10M | 长度: 10 米 |
| 6 | 绝对值编码线 | 连接线 -CAB-ENC100A-ABS-0.5M | 长度: 0.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-ABS-1.5M | 长度: 1.5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-ABS-3M | 长度: 3 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-ABS-5M | 长度: 5 米 |
| | | 连接线 -CAB-ENC100A-ABS-10M | 长度: 10 米 |

◆ 断路器选型

请务必在输入侧连接断路器，防止因内部回路短路引发事故。

(1) 主回路电源接单相输入L1/L2

| 伺服驱动器型号 | L1C-L2C控制电 推荐断路器(A) | L1-L2主电源 推荐断路器(A) | 总电源 推荐断路器(A) |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| SV-X5EN010A-A | - | 6A | 6A |
| SV-X5EN020A-A | - | 6A | 6A |
| SV-X5EN040A-A | - | 10A | 10A |
| SV-X5EN075A-A | - | 16A | 16A |
| SV-X5EN100A-A | - | 16A | 16A |
| SV-X5EN150A-A | 6A | 20A | 20A |
| SV-X5EN200A-A | 6A | 25A | 25A |
| SV-X5EN250A-A | 6A | 25A | 25A |

(2) 主回路电源接三相输入L1/L2/L3

| 伺服驱动器型号 | L1C-L2C控制电 推荐断路器(A) | L1-L2-L3主电源 推荐断路器(A) | 总电源 推荐断路器(A) |
|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| SV-X5EN150A-A | 6A | 10A | 10A |
| SV-X5EN200A-A | 6A | 16A | 16A |
| SV-X5EN250A-A | 6A | 16A | 16A |

1.6 驱动器和电机的安装

1.6.1 安装环境条件

关于环境条件，请务必遵守本公司规定的指标。需要在规定环境条件范围外使用时，请事先向本公司咨询。

- ① 设置在不会被日光直接照射到的场所。
- ② 驱动器务必设置在控制箱内。
- ③ 设置在不会被水、油（切削油，油雾）浸没，没有潮气的地方。
- ④ 远离易爆易燃气体，硫化气体，氯化气体，氨等有酸 / 碱以及盐等腐蚀性氛围。
- ⑤ 不会被粉尘，铁粉，切削粉等侵扰的地方。
- ⑥ 远离高温场所，连续振动及过度冲击的地方。

1.6.2 防尘·防水

驱动器非防水结构，电机的保护结构除了轴输出部分和连接器部分符合 IEC34-5（国际电气标准协会）IP65 标准。

1.6.3 安装方法与空间

◆ 撞击，负重

① 电机能承受的撞击在 200m/s² (20G) 以下。在运送，安装，拆卸电机时，不要施加过大的撞击和负重。搬运时不可以持编码器部分、电缆部分、连接器部分。

② 从电机轴上拆卸皮带轮，连轴器时必须使用拉爪器。

◆ 与机械系统的结合


① 使用说明书的电机规格记载了电机轴的容许负荷值，超出容许负荷值会导致电机内部轴承寿命缩短及电机轴的损伤。请使

用能够充分吸收偏心偏角负荷的联轴器。

- ② 组装马达时, 编码器电缆上不要有超过 6kgf 以上的压力。
- ③ 动力电缆和编码器电缆弯曲半径在 R20mm 以上。

◆ 驱动器安装方向和间隔


对驱动器进行设置时, 为了保证保护箱内或控制箱内的散热和热对流, 周围需要留出充分的空间。如下图所示:




- 按垂直方向安装驱动器。安装各功率驱动器请按以下说明: 100W~400W功率的驱动器时, 请使用2个M4螺丝固定。安装750W~1000W功率的驱动器时, 请使用2个M5螺丝固定。安装1500W~2500W功率的驱动器时, 请使用3个M5螺丝固定。
- 安装到控制箱等密封的箱体内部时, 为了确保内部各基板周围温度不超过55℃, 需要安装风扇或冷却器进行降温。
- 散热板的表面会比周围温度高出30℃以上。
- 配线材料请选用耐热材料, 并与容易受到温度影响的机器和配线隔离。
- 伺服驱动器的寿命取决于内部电解电容器周围的温度。电解电容器接近使用寿命时, 会出现静电容量降低和内部电阻增大现象。由于上述原因, 请注意会引起过电压报警, 噪音引起的误动作、各元件损坏。电解电容器的寿命在「年平均30℃、负荷率80%、1日平均20小时以下运行」的条件下约为5~6年。

◆ 驱动器的环境温度效率


100W~400W机型



750W~1000W机型



1500W~2500W机型




第 2 节 电机驱动器配线说明

| | | |
|-----|--------------------|----|
| 2.1 | 系统配线图..... | 37 |
| 2.2 | 电机连接器端口说明 | 39 |
| 2.3 | 驱动器连接器端口说明 | 42 |
| 2.4 | 端口CN2使用说明 | 43 |
| 2.5 | 端口CN4/CN5使用说明..... | 45 |
| 2.6 | 端口CN6用户控制端子说明..... | 45 |
| 2.7 | 端口CN7使用说明 | 47 |
| 2.8 | 用户I/O配线说明..... | 48 |

2.1 系统配线图

伺服电机和伺服驱动器连接说明


◆ 电源输入AC220V (100W~1000W连接示意图)



◆ 配线要点

- (1) 控制回路电源和主回路电源统一由 L1、L2 输入, 请接入单相 AC220V
- (2) 用户 IO 电缆长度超过 50cm 时, 请使用带屏蔽的双绞线
- (3) 编码器电缆长度不要超过 20m
- (4) 驱动器共直流母线解法时必须为同一电压输入等级, 且要同时上电

◆ 电源输入AC220V (1.5KW~2KW连接示意图)



◆ 正确配线的要点

- (1) 控制回路电源与主电源请从同一 AC220V 电源配线。
- (2) 主电源可选择单相或者三相 AC220V 输入, 选择单相时, L1、L2、L3 任选两个输入。
- (3) 用户 I/O 电缆长度超过 50cm 时, 请使用带屏蔽线的双绞线。
- (4) 编码器电缆长度 20m 以下。

表 2.1.1 伺服驱动器和伺服电机连接说明

| 项目 | 说明 |
|------------------------------------|---|
| 周围机器构成 | 为了配合欧洲 EC 标准, 在选定适用各规格的机器的基础上, 依照「图 4.1.1 系统配线图」进行设置。 |
| 设置环境 | 驱动器为 IEC60664-1 规定的污染度 2 或污染度 1 的环境中进行设置。 |
| 电源 1: AC200 ~ 230V (主回路和控制回路电源) | 本公司产品于 IEC60664-1 所规定的, 过电压范畴II的电源环境下使用。 |
| 电源 2: DC24V I/O 电源 电机制动器解除电源 | 选定 DC24V 外部电源的规格需满足以下条件。使用 SELV 电源 (※), 容量为 150W 以下。这个是 CE 对应时的条件。 ※SELV: safety extra low voltage (安全特别低电压 / 非危险电压、危险电压需强化绝缘) |
| 配线 | 电机动力电缆, AC200V 输入电缆, FG 电缆以及多轴构成时的主回路电源分配电缆, 750W 以下请使用 AWG18 / 600V 耐压线, 1kW 以上 请使用 AWG14 / 600V 耐压线。 |
| 漏电断路器 | 为了保护电源线, 过电流流过时切断回路。 依照「图 4.1.1 系统配线图」, 电源和噪音滤波器之间, 务必使用 IEC 规格以及 UL 认定的电路制动器。为符合 EMC 标准, 请使用本公司推荐的具有漏电检出功能的电路制动器。 |

| | |
|---------------------|--|
| 噪音滤波器 | 防止电源线的噪音干扰。 为了符合 EMC 标准，请使用本公司推荐的噪音滤波。 |
| 电磁接触器 | 进行主电源的切替 (ON/OFF)。请接上过电压保护器进行使用。 |
| 浪涌吸收器 | 为了符合 EMC，请使用本公司推荐的过电压吸收器。 |
| 信号线噪音滤波器 / 铁氧体磁心 | 为了符合 EMC 标准，请使用本公司推荐的噪音滤波器。 |
| 制动电阻 | 本产品中内部无制动电阻。 电源组件内部的平滑电容器不能充分吸收及处理再生电力时，需要在外边设置再生电阻。作为参考，确认设定面板再生放电状况，再生电压警告 ON 时，请使用再生电阻。再生电阻参考规格：请参照「外围制动电阻选型」。使用内置恒温器，并设置过热保护电路。 |
| 接地 | 本公司产品由于适用 Class1 的机器，具有保护设置。 本公司产品的接地，需使用保护接地端子，经过实施了 EMC 对策的保护箱及电气箱进行实施保护接地端子部使用如下图的 FG 标志进行表示。Ⓧ |

2.2 电机连接器端口说明

电机连接器端子排列与配线色别

◆ 电源输入AC220V (750W以下)

电机连接器和插针排列 (50~750W)




表 2.2.1 电缆侧线材一览 (750W 以下电机)

| 名称 | 线材 |
|-----------|-----------|
| 电机动力输入 | AWG18 |
| 制动器 [*1] | AWG22 |
| 编码器 (增量式) | 电源: AWG22 |
| 编码器 (绝对式) | 信号: AWG24 |

注 1: 附有制动器的电机的场合

表 2.2.1 750W 以下的场合

| 名称 | 端子号码 | 信号名 | 内容 | 配线色别 |
|--------------------|------|--------|-------------|---------|
| 电机动力线 | 1 | U | 电机动力 U 相输出 | 红 |
| | 2 | V | 电机动力 V 相输出 | 白 |
| | 3 | W | 电机动力 W 相输出 | 黑 |
| | 4 | FG | 电机外壳接地 | 黄绿 |
| 制动器 [*1] | 1 | BRK+ | 制动器电源 DC24V | 蓝 (褐) |
| | 2 | BRK- | 制动器电源 GND | 黄 (橙点) |
| 编码器 (增量式 / 绝对式) | 1 | BAT+ | 编码器电源 + | 黄 (红点) |
| | 2 | +D | 串行通讯数据 + | 白 (红点) |
| | 3 | -D | 串行通讯数据 - | 白 (黑点) |
| | 4 | VCC | 编码器电源 5V | 橙黄 (红点) |
| | 5 | GND | 信号接地 | 橙黄 (黑点) |
| | 6 | SHIELD | 屏蔽线 | 黑 |

注 1: 附有制动器的电机的场合

◆ 电源输入AC220V (1KW~2.5KW)

电机连接器和插针排列




表 2.2.2 电缆侧线材一览 (750W 以下电机)

| 名称 | 线材 |
|-----------|-------|
| 电机动力输入 | AWG19 |
| 制动器 [*1] | AWG21 |
| 编码器 (增量式) | AWG24 |
| 编码器 (绝对式) | |

注 1: 附有制动器的电机的场合

表 2.2.1 750W 以下的场合


| 名称 | 端子号码 | 信号名 | 内容 | 配线色别 |
|--------------|------|--------|-------------|------|
| 电机动力线 | 1 | U | 电机动力 U 相输出 | |
| | 2 | V | 电机动力 V 相输出 | |
| | 3 | W | 电机动力 W 相输出 | |
| | 4 | FG | 电机外壳接地 | |
| 制动器 [*1] | 1 | BRK+ | 制动器电源 DC24V | |
| | 2 | BRK- | 制动器电源 GND | |
| 编码器 (增量式) | 1 | VCC | 编码器电源 5V | |
| | 2 | GND | 信号接地 | |
| | 3 | --- | NC | |
| | 4 | --- | NC | |
| | 5 | +D | 串行通讯数据 + | |
| | 6 | -D | 串行通讯数据 - | |
| | 7 | --- | NC | |
| | 8 | --- | NC | |
| | 9 | --- | NC | |
| | 10 | SHIELD | 屏蔽线 | |
| 编码器 (绝对式) | 1 | VCC | 编码器电源 5V | |
| | 2 | GND | 信号接地 | |
| | 3 | CAP | 外部电容器 [*2] | |
| | 4 | BAT | 外部电池 [*3] | |
| | 5 | +D | 串行通讯数据 + | |
| | 6 | -D | 串行通讯数据 - | |
| | 7 | IC | 内部连接 | |
| | 8 | IC | 内部连接 | |
| | 9 | GND | 信号接地 | |
| | 10 | SHIELD | 屏蔽线 | |

注 1: 附有制动器的电机的场合

注 2: 外部电容器以及电池, 以 GND 为基准电位

注 3: 内部连接 (IC) 已在内部连接在此不需要再和任何线连接

2.3 驱动器连接器端口说明




100W~1000W 驱动器连接器端子说明

| 名称 | 端子号 | 端子脚号 | 信号名 | 内容 |
|---------|------|----------------------|------|-----------------|
| 交流控制电输入 | 8PIN | 1 | L1 | 交流控制电输入 |
| | | 2 | L2 | |
| 再生电阻连接 | 8PIN | 3 | P | 母线电压正极 |
| | | 4 | BR | 再生电阻连接口 (P, BR) |
| 母线负极 | 8PIN | 5 | N | 母线电压负极 |
| 电机动力输出 | 8PIN | 6 | U | 电机动力 U 相输出 |
| | | 7 | V | 电机动力 V 相输出 |
| | | 8 | W | 电机动力 W 相输出 |
| 编码器 | CN7 | 1 | VCC | 编码器电源 5V 输出 |
| | | 2 | GND | 编码器电源地 |
| | | 3~4 | NC | — |
| | | 5 | +D | 编码器信号: 数据输入输出 |
| | | 6 | -D | 编码器信号: 数据输入输出 |
| PC 通讯 | CN3 | - | FG | 屏蔽线接在连接器外壳上 |
| | | 1 | VBUS | USB 电源 |
| | | 2 | D- | USB 数据 - |
| | | 3 | D+ | USB 数据 + |
| | | 4 | NC | — |
| 用户 I/O | CN6 | 5 | GND | USB 信号接地 |
| | | 参见 - 用户控制端子 (CN6) 说明 | | |


2.4 端口CN2使用说明

安全转矩切断 (STO) 是一种安全功能, 可以防止驱动器传输能量给电机产生电流。如果 STO 功能动作, 伺服驱动器关闭准备输出信号 (S-RDY), 成为安全状态, 此时驱动器面板显示“sto”。CN2 引脚号 - 俯视图如下



◆ CN2安全功能端子:


X5FB 系列驱动器出厂时标配安全功能端子, 如不使用安全功能时, 请按照下图短接跳线; 如需使用安全功能, 请按照 STO 安全功能接线图, 与上位控制器进行连接。



◆ 端口CN2引脚定义:

| 名称 | 记号 | 端子脚号 | 信号名 | 内容 |
|--------|-----|------|----------|-----------------------------|
| STO 功能 | CN2 | 1 | STO_OUT+ | 安全功能信号的监视输出 |
| | | 2 | STO_OUT- | |
| | | 3 | STO2+ | 2 套独立的电路, 关闭功率模块的驱动信号, 切断电源 |
| | | 4 | STO2- | |
| | | 5 | STO1+ | |
| | | 6 | STO1- | |
| | | 7 | 24V | 内部 24V 端口 |
| | | 8 | COM | |

◆ STO功能接线图:



◆ STO功能使用说明:

| STO1开关 | STO2开关 | STO_OUT状态 | 伺服驱动器状态 |
|--------|--------|-----------|---------|
| 闭合 | 闭合 | OFF | ready |
| 闭合 | 断开 | OFF | sto |
| 断开 | 断开 | ON | sto |
| 断开 | 闭合 | OFF | sto |

◆ 安全注意事项

使用 STO 功能时, 请确认是否满足系统的安全要求。STO 功能动作应考虑以下安全性:

1. 有外力作用时 (如垂直轴), 电机会转动, 若需保持电机位置时, 则需采取外部制动器进行动作保持等措施。另外, 带制动器的电机的制动器为保持专用, 不可用于停止。
2. 如果无外力施加, 且停机设定动态制动器无效时, 电机会作自由停机, 此时停止距离会变长。使用时请注意上述情况以免造成问题。
3. STO 功能是断开电机的电源, 但没有断伺服驱动器的电源, 因此不进行电气绝缘。如需对伺服驱动器或设备维护, 请注意断开总电源。

2.5 端口CN4/CN5使用说明

CANopen 网口定义: 采用的是标准的 RJ45 接口的 8 针网口, 定义如图





图 2-1, 网口定义

2.6 端口CN6用户控制端子说明




用户控制端子 (CN6) 说明

| 名称 | 端子脚号 | 信号名 | 内容 |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 用户控制 I/O 端子 | 1 | DO4+ | 数字信号输出 + |
| | 2 | DO3- | 数字信号输出 - |
| | 3 | DO3+ | 数字信号输出 + |
| | 4 | DO2- | 数字信号输出 - |
| | 5 | DO2+ | 数字信号输出 + |
| | 6 | DO1- | 数字信号输出 - |
| | 7 | DO1+ | 数字信号输出 + |
| | 8 | DI4 | 数字信号输入 |
| | 9 | DI1 | 数字信号输入 |
| | 10 | DI2 | 数字信号输入 |
| | 11 | DI_COM | 数字信号输入公共端 |
| | 12 | - | |
| | 13 | OUTZ+ | 脉冲输出 Z 信号 + |
| | 14 | G24V | 驱动器电源 GND |
| | 15-16 | - | - |
| | 17 | +24V | 驱动器电源 24V 输出 |
| | 18 | AI1 | 模拟量输入 1 |
| | 19 | AI2 | 模拟量输入 2 |
| | 20 | GND | 模拟量参考 GND |
| | 21 | OUTA+ | 脉冲输出 A 信号 + |
| | 22 | OUTA- | 脉冲输出 A 信号 -- |
| | 23 | OUTB- | 脉冲输出 B 信号 -- |
| | 24 | OUTZ- | 脉冲输出 Z 信号 -- |
| | 25 | OUTB+ | 脉冲输出 B 信号 + |
| | 26 | DO4- | 数字信号输出 - |
| | 27 | DO5- | 数字信号输出 - |
| | 28 | DO5+ | 数字信号输出 + |
| | 29 | GND_OZ | 集电极 Z 信号输出参考地 |
| | 30 | DI8 | 数字信号输入 |
| | 31 | DI7 | 数字信号输入 |
| | 32 | DI6 | 数字信号输入 |
| | 33 | DI5 | 数字信号输入 |
| | 34 | DI3 | 数字信号输入 |
| | 35 | - | |
| | 36 | - | |
| | 37 | - | |
| | 38 | - | |
| | 39 | - | |
| | 40 | - | |
| | 41 | - | |
| | 42 | - | |
| | 43 | - | |
| | 44 | OZOUT | 集电极 Z 信号输出 |

2.7 端口CN7使用说明

此端口用于驱动器和电机编码器连接, 使用过程中, 线缆与主电路配线需相距 30cm。

◆ 端口CN7引脚图:




◆ 端口CN7引脚定义:

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 编码器 | CN7 | 1 | VCC | 编码器电源 5V 输出 |
| | | 2 | GND | 信号接地 |
| | | 3~4 | NC | — |
| | | 5 | +D | 编码器信号: 数据输入输出 |
| | | 6 | -D | 编码器信号: 数据输入输出 |
| | | — | FG | 屏蔽线接在连接器外壳上 |

2.8 用户I/O配线说明

◆ 使用外部24V为例



注 1) 控制电源输出 (24V、G24V) 可以作为 I/O 用电源 (COM+、COM-) 但是最大输出电流为 150mA, 在驱动诸如继电器、抱闸等输出时, 请使用外部独立电源。

注 2) 驱动带有电感成分的如继电器等负荷时, 请连接保护电路 (续流二极管)。

注 3) 根据不同的接线方式, 输出管脚可输出高电平或者低电平, 根据实际需求进行接线。


注 4) 差分脉冲输出的差分信号连接终端需要连接终端电阻。

注 5) 驱动器与上位机之间连接线的屏蔽层, 需要分别与驱动器外壳和上位机壳体进行连接。

第 3 节 调试

| | |
|-------------------------|----|
| 3.1 调整 | 51 |
| 3.2 自动增益调整 | 53 |
| 3.3 自适应滤波器 | 55 |
| 3.4 手动增益调整 | 56 |
| 3.4.1 总体说明 | 56 |
| 3.4.2 位置模式的调整 | 56 |
| 3.4.3 速度模式的调整 | 57 |
| 3.4.4 增益切换功能 | 57 |
| 3.4.5 前馈功能 | 60 |
| 3.4.6 机械共振抑制 | 60 |
| 3.4.7 低频振动抑制 | 62 |
| 3.5 惯量辨识和编码器初始角辨识 | 63 |

面板显示操作



按键说明

| | |
|--|--|
| | 一般是退出高一级的面板显示，回到低一级的面板显示； |
| | 一般是进入到内存的面板显示，或者确认参数修改 |
| | 以步长 1 乘以相应权限值，递增数字值 |
| | 以步长 1 乘以相应权限值，递减数字值 |
| | 用于移动修改数字位，对于 32 位数，长按此键可翻页显示高位，再次长按，可翻页显示符号位。零级面板时，按此键可切换显示监视的参数 |

显示说明

| 名称 | 意义 | 内容 |
|-----------------|--|--|
| 1: 伺服状态显示 | 显示伺服的状态 | no ry: 伺服未准备好 o ry: 伺服准备好 XX rn: 接通电机 AL.XXX: 伺服警告 Er. XXX: 伺服报警 |
| 2: CANopen 节点状态 | 显示 CANopen 节点状态，正常时候的上电直到运行时节点状态变化顺序是：0-2-7F-5 | 0: 初始化 1: 断开 2: 已连接 / 已就绪 4: 停止 5: 可操作 7F: 预操作 |
| 3: 运行模式显示 | 显示伺服的运行模式 | 0: 无运行模式 1: 轮廓位置模式 (PP) 3: 轮廓速度模式 (PV) 4: 轮廓转矩模式 (PT) 6: 回原模式 (HM) 7: 位置插补模式 (IP) |


3.1 调整

总体说明


◆ 目的:

伺服驱动器需要稳定、快速、准确的驱动电机,让电机忠实的跟踪位置、速度或转矩指令而尽可能没有延迟的工作。为了达到这一要求,必须要对伺服驱动器控制环路的增益进行调整。


下面举例说明:



增益设定等级: 低
位置环增益: 20.0 1/s
速度环增益: 50.0HZ
速度环积分时间: 50.0
速度前馈: 0
惯量比: 1.00



增益设定等级: 高
位置环增益: 100.0 1/s
速度环增益: 50.0HZ
速度环积分时间: 50.0
速度前馈: 0
惯量比: 1.00



增益设定等级: 高 + 前馈
位置环增益: 100.0 1/s
速度环增益: 50.0HZ
速度环积分时间: 50.0
速度前馈: 50.0
惯量比: 1.00

图 3.1 增益设定举例

◆ 流程:

在对电机进行试运行确认驱动器和电机匹配无误后, 就可以通过增益调整调试伺服系统控制性能, 增益调整的一般流程如下图所示:




图 3.2 增益调整流程

3.2 自动增益调整

功能说明

◆ 概要：

自动增益调整是指通过刚性等级选择功能 (P00-03), 伺服驱动器将自动产生一组匹配的增益参数, 满足稳、准、快的需求。

◆ 流程：

在启动自动增益调整流程前, 务必先进行负载参数自学习 (目前主要包括负载惯量辨识) 或通过手工计算获得相关负载参数。

自动增益调整流程如下图所示。其中实时自调整模式 (P00.02) 主要有两种: 1—标准模式, 主要适用于速度、转矩控制; 2—定位模式, 主要适用于位置控制模式, 在速度控制和转矩控制时, 效果与标准模式相同。刚性等级 (P00.03) 的设置范围是 0~31, 0 级对应的刚性最弱, 增益最小; 31 级对应的刚性最强, 增益最大。根据不同的负载类型, 以下有关刚性等级的经验值可供参考:

5 级~ 8 级, 一些复杂传动的机械

9 级~ 14 级, 皮带传动、有悬臂梁结构等刚性较低的系统

15 级~ 20 级, 滚珠丝杠、齿轮齿条、直驱系统等刚性较高的系统




图 3.3 自动增益调整流程

◆ 关联参数:

| 功能码 | | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 | 生效方式 | | 相关模式 |
|-----|----|---------|-----------------------------|------|-----|------|------|------|
| P00 | 02 | 实时自调整模式 | 0- 无效 1- 标准模式 2- 定位模式 | 1 | 0 | 立即生效 | 停机设定 | PST |
| P00 | 03 | 刚性等级设定 | 0~31 | 1 | 12 | 立即生效 | 运行设定 | PST |
| P00 | 04 | 惯量比 | 0~30.00 | 0.01 | 100 | 立即生效 | 运行设定 | PST |

◆ 自动更新的参数:

随着刚性等级的变化, 伺服驱动器内部自动计算增益参数, 从而更新以下参数:

| 功能码 | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 | |
|-----|----|-----------|----------------------|--------|------|
| P01 | 00 | 位置环增益 1 | 1.0 1/s ~ 2000.0 1/s | 0.11/s | 自动更新 |
| P01 | 01 | 速度环增益 1 | 1.0Hz ~ 2000.0Hz | 0.1HZ | 自动更新 |
| P01 | 02 | 速度环积分时间 1 | 0.15ms ~ 512.00ms | 0.01ms | 自动更新 |
| P01 | 04 | 转矩指令滤波 1 | 0.00ms ~ 100.00ms | 0.01ms | 自动更新 |
| P01 | 05 | 位置环增益 2 | 1.0 1/s ~ 2000.0 1/s | 0.11/s | 自动更新 |
| P01 | 06 | 速度环增益 2 | 1.0Hz ~ 2000.0Hz | 0.1HZ | 自动更新 |
| P01 | 07 | 速度环积分时间 2 | 0.15ms ~ 512.00ms | 0.01ms | 自动更新 |
| P01 | 09 | 转矩指令滤波 2 | 0.00ms ~ 100.00ms | 0.01ms | 自动更新 |

◆ 设定为固定值的参数

以下参数会被设定为固定值:

| 功能码 | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 | |
|-----|----|----------|-------------------|--------|--------|
| P01 | 03 | 速度检测滤波 1 | 0.00ms ~ 100.00ms | 0.01ms | 0.00ms |
| P01 | 08 | 速度检测滤波 2 | 0.00ms ~ 100.00ms | 0.01ms | 0.00ms |
| P01 | 12 | 速度前馈增益 | 0.0% ~ 100.0% | 0.1% | 30.0% |
| P01 | 13 | 速度前馈滤波时间 | 0.00ms ~ 64.00ms | 0.01ms | 0.50ms |
| P01 | 15 | 转矩前馈增益 | 0.0% ~ 100.0% | 0.1% | 0.0% |
| P01 | 16 | 转矩前馈滤波时间 | 0.00ms ~ 64.00ms | 0.01ms | 0.00ms |
| P01 | 03 | 速度检测滤波 1 | 0.00ms ~ 100.00ms | 0.01ms | 0.00ms |

◆ 有条件更新的参数:

以下参数在实时自调整模式为定位模式时, 设为固定值, 否则保持原值。

| 功能码 | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 | |
|-----|----|----------|---|-------|-------|
| P01 | 18 | 位置控制切换模式 | 0- 第一增益固定 1- 第二增益固定 2- 利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH) 3- 转矩指令大 4- 速度指令变化大 5- 速度指令大 6- 位置偏差大 (P) 7- 有位置指令 (P) 8- 定位未完成 (P) 9- 实际速度大 (P) 10- 有位置指令加实际速度 (P) | 1 | 10 |
| P01 | 19 | 位置控制切换延时 | 0~1000.0ms | 0.1ms | 5.0ms |
| P01 | 20 | 位置控制切换等级 | 0~20000 (单位: 根据增益切换模式说明) | 1 | 50 |

| | | | | | |
|-----|----|----------|--------------------------|-------|-------|
| P01 | 21 | 位置控制切换回滞 | 0~20000 (单位: 根据增益切换模式说明) | 1 | 33 |
| P01 | 22 | 位置增益切换时间 | 0~1000.0ms | 0.1ms | 3.3ms |

3.3 自适应滤波器

功能说明

◆ 概述:

在实际运行状态下, 驱动器内部共振检测模块根据电机反馈中的振动成分来推断共振频率, 并据此来自动设置内置的陷波滤波器参数, 从而减弱共振点附近的振动。

该功能仅适用于位置控制、速度控制模式, 并且电机处于无障碍正常旋转的状态 (没有处于速度限制、转矩限制、行程限制、位置偏差计数器清零等状态)。

◆ 注意事项:

在下列条件下, 自适应滤波器功能可能无效:

- 1 共振点频率低于速度响应频率 3 倍时;
- 2 共振峰值较低, 或增益较低, 以至于共振对控制性能的影响显现不出来时;
- 3 共振点大于 3 个以上;
- 4 受机械非线性因素影响, 导致电机转速急剧变化时;
- 5 急加速指令 (加减速速度绝对值大于 30000rpm/s) 时。

◆ 操作流程:

将自适应滤波器模式 (P02.02) 设置为 0、4 以外的值, 输入使能命令和控制指令。共振点的影响会在电机速度上表现出来, 共振检测模块会检测到机械共振点, 并显示在 P02.31~ P02.36, 同时根据设定的自适应滤波器的数量 1 个或 2 个, 第 3 陷波滤波器或 (和) 第 4 陷波滤波器的参数会动态更新。一般有发现机械振动的情况下, 可以设置 P02.02 为 1, 这时候第 3 陷波滤波器参数会自动更新。待参数稳定后, 观测机械振动是否得到有效抑制, 如果此时效果满意就将 P02.02 设置为 0, 固定参数工作。但是由于有的机械系统不只一个共振点, 如果发现仍有比较大的残余振动就设置 P02.02 为 2, 这时候第 4 陷波滤波器参数也会自动更新, 减弱另一个振动点的振动。如果此时效果满意就将 P02.02 设置为 0, 固定参数工作。如果仍然有较大振动可以通过手动设置第 1、第 2 陷波滤波器参数来抑制 (详情参考 3.4.6 节)。

◆ 相关参数

| 功能码 | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 |
|-----|----|---|-----|------|
| P02 | 02 | 自适应滤波器模式 | 1 | 0 |
| | | 0-4 0 - 自适应无效, 第 3,4 滤波器工作但参数不变 1-1 个自适应滤波器有效 (第 3 滤波器参数根据自适应结果更新) 2-2 个自适应滤波器有效 (第 3、4 滤波器参数根据自适应结果更新) 3- 共振频率测定, 结果显示但不更新滤波器参数 4 - 清除自适应结果 (自适应无效, 且第 3、4 滤波器不工作) | | |
| P02 | 31 | 共振点 1 频率 | 1Hz | 显示参数 |
| P02 | 32 | 共振点 1 频宽 | 1 | 显示参数 |
| P02 | 33 | 共振点 1 深度 | 1 | 显示参数 |
| P02 | 34 | 共振点 2 频率 | 1Hz | 显示参数 |
| P02 | 35 | 共振点 2 频宽 | 1 | 显示参数 |
| P02 | 36 | 共振点 2 深度 | 1 | 显示参数 |

◆ 自动更新的参数

| 功能码 | | 名称 | 说明 | 单位 | 参数值 |
|-----|----|-----------|-------------|-----|--------|
| P02 | 10 | 第 3 陷波器频率 | 50 ~ 5000Hz | 1Hz | 5000Hz |
| P02 | 11 | 第 3 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1 | 2 |
| P02 | 12 | 第 3 陷波器深度 | 0 ~ 99 | 1 | 0 |
| P02 | 13 | 第 4 陷波器频率 | 50 ~ 5000Hz | 1Hz | 5000Hz |
| P02 | 14 | 第 4 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1 | 2 |
| P02 | 15 | 第 4 陷波器深度 | 0 ~ 99 | 1 | 0 |

3.4 手动增益调整

3.4.1 总体说明

◆ 概要:

X5EN 系列伺服驱动器在大多数场合可以使用自动增益调整功能，但是在某些复杂的负载条件下，自动增益调整不一定能获得最佳的性能，这时候需要对增益参数进行重新调整。本章将对各种控制模式下的手动增益调整方法进行说明。

增益参数的调整时，可以通过安装在电脑上的后台软件对指令的响应曲线进行观测，以此作为手动调整参数的参考。

3.4.2 位置模式的调整

位置控制模式时的增益手动调整，请参考以下流程：

- 1 设置正确的负载惯量值 P00.04，或通过负载参数自学习功能自动设置。
- 2 设置以下参数到如下表所示初始值：

| | | | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|-----|----|----------------|------|
| P01 | 00 | 位置环增益 1 | 40.01/s | P00 | 02 | 实时自调整模式 | 0 |
| P01 | 01 | 速度环增益 1 | 20.0HZ | P02 | 02 | 自适应滤波器模式 | 0 |
| P01 | 02 | 速度环积分时间 1 | 30.00ms | P02 | 04 | 第 1 陷波器频率 (手动) | 5000 |
| P01 | 03 | 速度检测滤波 1 | 0.00ms | P02 | 07 | 第 2 陷波器频率 (手动) | 5000 |
| P01 | 04 | 转矩指令滤波 1 | 1.00ms | P02 | 10 | 第 3 陷波器频率 | 5000 |
| P01 | 05 | 位置环增益 2 | 40.01/s | P02 | 13 | 第 4 陷波器频率 | 5000 |
| P01 | 06 | 速度环增益 2 | 20.0HZ | P02 | 19 | 位置指令 FIR 滤波 2 | 0 |
| P01 | 07 | 速度环积分时间 2 | 30.00ms | P02 | 20 | 第 1 减振频率 | 0 |
| P01 | 08 | 速度检测滤波 2 | 0.00ms | P02 | 22 | 第 2 减振频率 | 0 |
| P01 | 09 | 转矩指令滤波 2 | 1.00ms | P01 | 18 | 位置控制切换模式 | 0 |
| P01 | 10 | 速度调节器 PDFF 系数 | 100.0% | P01 | 23 | 速度控制切换模式 | 0 |
| P02 | 00 | 位置指令平滑滤波 | 0 | P01 | 27 | 转矩控制切换模式 | 0 |
| P02 | 01 | 位置指令 FIR 滤波 | 0 | P01 | 12 | 速度前馈增益 | 0 |
| | | | | P01 | 13 | 速度前馈滤波时间 | 0 |

- 3 以下表参数值作为目标值进行调节，直到达到理想的性能指标。

| | | | | |
|-----|----|-----------|---------|--|
| P01 | 00 | 位置环增益 1 | 50.01/s | 观察定位时间，定位时间过长，则增大此值，反之减小。过大易振动 |
| P01 | 01 | 速度环增益 1 | 30.0Hz | 在不发生振动，无异响，无明显超调的前提下上调，否则下调 |
| P01 | 02 | 速度环积分时间 1 | 25.00ms | 值调小，则定位时间减小，过小可能会发生振动。设置值较大时会出现位置偏差很难收敛到 0 的情况。 |
| P01 | 04 | 转矩指令滤波 1 | 0.50ms | 振动发生时候，尝试改变此值。此值与 P01.02 配合使用，两者正相关。 |
| P01 | 12 | 速度前馈增益 | 30.0% | 在不引起振动和异响的情况下，增大前馈增益可以减小实时的位置偏差。输入指令不均匀时，可以通过增大前馈滤波器时间常数 P01.13 进行改善。启用速度前馈需要设置 P01.11 为非 0 值。 |

3.4.3 速度模式的调整

速度控制模式时的步骤与位置控制模式类似，除了位置环相关参数 P01.00、P01.05、以及速度前馈参数 P01.12、P01.13 外，其他类同。

3.4.4 增益切换功能

速度控制模式时的步骤与位置控制模式类似，除了位置环相关参数 P01.00、P01.05、以及速度前馈参数 P01.12、P01.13 外，其他类同。

◆ 流程：

根据内部状态或通过外部信号切换增益，可以实现效果

1. 抑制停机振动，同时尽可能的提高伺服的动态响应跟随性能
2. 提高整定时的增益，缩短定位时间
3. 根据外部信号进行增益切换




图 3.4 增益切换实例

◆ 操作流程：

下面举例说明如何实现运行时高响应跟随，停机时低噪音低振动。

- 1 首先不使能增益切换功能，第 1 增益固定，在有指令运行时调整第 1 组增益，让电机达到很好的动态跟随性能。
- 2 将第 1 组增益参数复制到第 2 组参数。
- 3 设定增益切换条件，位置控制时候可设置 P01.18 为 7，同时根据需要设置 P01.19~P01.22，可使用默认值。
- 4 指令停止时，减小第 1 速度环增益 (P01.01)，同时稍微增大转矩指令滤波时间 (P01.04)，使得停止噪音和振动减小。

◆ 增益切换条件说明:

| 编号 | 第2增益切换条件 P01.18 P01.23 P01.27 | 适用模式 | 时序图 | 延迟时间 | 切换等级 | 切换回滞 |
|----|----------------------------------|------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | P01.19 P01.24 P01.28 | P01.20 P01.25 P01.29 | P01.21 P01.26 P01.30 |
| 0 | 第 1 增益固定 | PST | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 1 | 第 2 增益固定 | PST | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH) | PST | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 转矩指令大 | PST | A | 适用 | 适用 (%) | 适用 (%) |
| 4 | 速度指令变化大 | S | B | 适用 | 适用 (10rpm/s) | 不适用 |
| 5 | 速度指令大 | PS | C | 适用 | 适用 (1rpm/s) | 适用 (1rpm/s) |
| 6 | 位置偏差大 | P | D | 适用 | 适用 (1 编码器 分辨率单位) | 适用 (1 编码器 分辨率单位) |
| 7 | 有位置指令 | P | E | 适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 定位未完成 | P | F | 适用 | 不适用 | 不适用 |
| 9 | 实际速度大 | P | C | 适用 | 适用 (1rpm/s) | 适用 (1rpm/s) |
| 10 | 有位置指令加实际速度 | P | G | 适用 | 适用 (1rpm/s) | 适用 (1rpm/s) |

时序图请按编号在图 3.5 中查看。其中：

- 1 当增益切换条件为：利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH) 时只有当功能码 DI 功能 GAIN-SWITCH 切换动作选择 (P01.17) 设置为 1 时候才会进行第 1、2 组增益切换，否则进行速度环的 P/PI 切换。
- 2 延迟时间仅作用于从第 2 增益返回第 1 增益时。
- 3 当 P01.18 等于 10 时，各参数的定义与其他模式有所不同，请仔细对照图 3.5 中的 G 图进行理解。




图 3.5 各种条件下增益切换时序图

3.4.5 前馈功能

◆ 概述:

位置控制时,可以根据位置控制指令计算出所需的速度控制值即速度前馈,与根据反馈调节出的速度指令相加,输出实际的速度控制指令。与单纯反馈控制系统相比,可以减小实时的位置偏差,提高系统响应特性。前馈增益越大,位置偏差会越小。理论上,当前馈增益等于100%时,位置偏差等于0。位置偏差遵循以下计算公式:

$$\text{位置偏差} = (\text{位置指令速度} / \text{位置环增益}) \times (100.0\% - \text{速度前馈增益});$$

同理,可以根据速度控制指令计算出所需的转矩控制值即转矩前馈,与根据反馈调节出的转矩指令相加,输出实际的转矩控制指令。与单纯反馈控制系统相比,可以减小实时的速度偏差,提高系统响应特性。在位置控制时,使用转矩前馈可以减小加速度恒定段的位置偏差。使用转矩前馈时候,要确保负载惯量参数(P00.04)设置正确。

在实际应用中,当前馈增益过大时,可能会导致明显过冲(位置超调),引起机械振动机器工作时会有比较大的声响,此时,可以通过两种方法降低振动和噪音:1 调低前馈增益;2 增大前馈滤波器时间常数。

◆ 关联参数:

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂设定 |
|-----|----|---|--------|--------|
| P01 | 11 | 速度前馈控制选择 0- 无速度前馈 1- 内部速度前馈 | 1 | 0 |
| P01 | 12 | 速度前馈增益 | 0.1% | 30.0% |
| P01 | 13 | 速度前馈滤波时间 | 0.01ms | 0.50ms |
| P01 | 14 | 转矩前馈选择 0- 无转矩前馈 1- 内部转矩前馈 2- 将 TFFD 用作速度前馈输入 | 1 | 0 |
| P01 | 15 | 转矩前馈增益 | 0.1% | 0.0% |
| P01 | 16 | 转矩前馈滤波时间 | 0.01ms | 0.00ms |

其中,转矩前馈可以使用模拟量输入外部前馈,可用于上位机计算转矩前馈的情况。此时需要将转矩前馈选择(P01.14)设置为2,同时在模拟量输入相关设置里指定 TFFD 的输入通道,和指令、电压对应关系。

3.4.6 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率,伺服增益提高时,可能在机械共振频率附近产生共振,导致增益无法继续提高。抑制机械共振有2种途径:

1. 转矩指令滤波器 (P01.04, P01.09)

转矩指令滤波器是数字式低通滤波器,通过设定滤波时间常数,使得转矩指令在截止频率附近,及以上的频率成分幅值衰减,从而达到抑制机械共振的目的。

$$\text{滤波器截止频率 } f_c(\text{Hz}) = 1000 / [2\pi \times \text{转矩指令滤波器时间常数}(\text{ms})]$$

2. 陷波滤波器

转矩指令滤波器是数字式带阻滤波器,X5E 伺服驱动器总共有4组串联的陷波滤波器可供选择。其中第1、2陷波滤波器是手动设置,第3、4陷波滤波器是自适应滤波器。

◆ 陷波滤波器

在自适应滤波器不启用参数自适应时(P02.02 设置没有成1,2),4个陷波滤波器全部可以手动调节。此时,仍可以通过设置自适应滤波器模式(P02.02)为3启动共振频率检测模块,给伺服使能命令和控制指令,查看显示参数P02.31~P02.36 获取机械共振数据,以此作为参考来手动设置滤波器。如果有条件也可以通过在机械执行部件上外加振动测试仪对机械系统模态进行测试获取共振点数据。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂设定 |
|-----|----|-------------|------|--------|
| P02 | 04 | 第1陷波器频率(手动) | 1Hz | 5000Hz |
| P02 | 05 | 第1陷波器宽度 | 1 | 2 |
| P02 | 06 | 第1陷波器深度 | 1 | 0 |
| P02 | 07 | 第2陷波器频率(手动) | 1Hz | 5000Hz |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-----|--------|
| P02 | 08 | 第 2 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1 | 2 |
| P02 | 09 | 第 2 陷波器深度 | 0 ~ 99 | 1 | 0 |
| P02 | 10 | 第 3 陷波器频率 | 50 ~ 5000Hz | 1Hz | 5000Hz |
| P02 | 11 | 第 3 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1 | 2 |
| P02 | 12 | 第 3 陷波器深度 | 0 ~ 99 | 1 | 0 |
| P02 | 13 | 第 4 陷波器频率 | 50 ~ 5000Hz | 1Hz | 5000Hz |
| P02 | 14 | 第 4 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1 | 2 |
| P02 | 15 | 第 4 陷波器深度 | 0 ~ 99 | 1 | 0 |

其中, 陷波器频率是指陷波滤波器的中心频率 f_0 ; 陷波滤波器宽度是指陷波滤波器阻带频宽系数, $K_w=(f_2-f_1)/f_0$, f_2 和 f_1 分别为幅频响应特性中衰减 -3dB 对应的上限频率和下限频率; 陷波滤波器深度是指陷波滤波器衰减深度系数, 即为陷波中心频率点输出输入的幅值比, $K_d=A/A_0$ 。




图 3.6 陷波滤波器幅频特性




图 3.7 陷波滤波器深度设分别为 1 和 0 时的频域响应曲线




图 3.8 陷波滤波器在伺服控制中的作用

3.4.7 低频振动抑制

◆ 概述

末端抖动




图 3.9

如果机械负载的端部长，定位停止时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般比上节的机械共振频率低，因此称为低频振动。通过低频振动抑制功能可以有效降低振动幅度，减小定位时间。

◆ 操作流程




图 3.10

如果在实际应用中，遇到执行部件上有长的端部机构，且位置指令停止时有明显的摆动，体现在位置控制波形上，位置偏差（或绝对位置反馈）有周期性的震荡，如图 3.10 所示。此时可以按照图 3.11 所示的步骤，通过后台软件观测当位置指令速度给定从非 0 变为 0 时触发采样绝对位置或位置偏差的波形，计算出低频振动频率和衰减系数（衰减系数=A1/A0），正确设置到第 1 减振参数（P02.20、P02.21）。再次观测波形，如仍有周期性震荡，继续按照图 3.11 所示的方法设置第 2 减振参数。低频减振起作用后，定位响应波形会大为改观，定位整定时间明显缩短，如图 3.10 粗线所示。

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂设定 | |
|-----|----|------------|----------------|-------|-------|
| P02 | 20 | 第 1 减振频率 | 10.0HZ~100.0HZ | 0.1Hz | 0.0Hz |
| P02 | 21 | 第 1 减振滤波设定 | 0~1.0 | 0.1 | 0 |
| P02 | 22 | 第 2 减振频率 | 10.0HZ~100.0HZ | 0.1Hz | 0.0Hz |
| P02 | 23 | 第 2 减振滤波设定 | 0~1.0 | 0.1 | 0 |




图 3.11 低频抑制功能操作流程

3.5 惯量辨识和编码器初始角辨识

(1) 进入辨识界面之前

离线辨识惯量之前, 请先进入 P20.00, 点动运行确认电机能正常运行, 按键惯量辨识和初始角辨识的操作接口位于 P20.03。先按键找到 P20.03, 此时显示如下:

第一行显示 **0000**, 最后一位闪烁, 表示可以修改。改成 1, 表示将进行正转惯量辨识, 改成 2, 表示将进行反转惯量辨识, 改成 5, 表示将进行编码器初始角辨识, 成其余值则无定义。

第二行显示 **P20.03**。

(2) 进入辨识界面之后

进入辨识界面之后, 如果修改第一行显示的参数值为 1 或 2, 然后按 SET 键, 则启动惯量辨识, 显示如下:

第一行显示 **00.69**, 显示当前惯量值 (P00.04) 的值。

第二行显示 **.tUNE**, 辨识正在进行惯量辨识。辨识完成之后, 第一行显示本次辨识的惯量值, 第二行显示 **.End**, 表示辨识完成。

(3) 辨识完成之后

长按 SET 键 (按住 SET 键两秒以上), 就可以将刚辨识的惯量值存储到 E2PROM。实际上是把刚辨识的惯量值记录到 P00.04, 然后存储 P00.04 到 E2PROM。

进入辨识界面之后, 如果修改第一行显示的参数值为 5, 然后按 SET 键, 则启动编码器初始角辨识, 第一行显示当前的电气角度 (P21.09) 的值。

第二行显示 **A.tUNE**, 表示正在进行初始角辨识。辨识完成之后, 第一行显示当前辨识的初始角值。第二行显示

A.End, 表示初始角辨识完成。

初始角辨识完成之后, 无需存储, 长按 SET 键 (按住 SET 键两秒以上) 没有效果。按 MODE 键可以退出辨识过程。

第 4 节 CANopen通讯简介

| | | |
|-------|--------------------|----|
| 4.1 | CANopen协议..... | 65 |
| 4.2 | 对象字典..... | 65 |
| 4.3 | 节点地址Node_ID | 65 |
| 4.4 | 通讯对象标识符COB-ID..... | 65 |
| 4.5 | 网络管理系统NMT..... | 66 |
| 4.5.1 | NMT状态图 | 66 |
| 4.5.2 | 网络管理系统错误控制 | 67 |
| 4.6 | 服务过程对象SDO | 68 |
| 4.6.1 | 往伺服从站写参数..... | 68 |
| 4.6.2 | 往伺服从站读参数..... | 70 |
| 4.7 | 过程数据对象PDO..... | 71 |
| 4.7.1 | PDO分类..... | 71 |
| 4.7.2 | 通讯参数 | 72 |
| 4.7.3 | 映射参数 | 72 |
| 4.8 | 紧急对象EMCY | 73 |
| 4.9 | EDS文件 | 73 |

4.1 CANopen协议

CANopen 是一种架构在控制局域网 (Controller Area Network, CAN) 上的高层通讯协定, 包括通讯子协定及设备子协定常在嵌入式系统中使用,也是工业控制常用到的一种现场总线。禾川 X5E CANopen 伺服驱动器严格遵守《CAN in Automation (CiA) draft standard 301》和针对运动控制的《CiA Draft Standard Proposal 402》协议。

4.2 对象字典

CANopen 对象字典 (OD: Object Dictionary) 是 CANopen 协议最为核心的概念。所谓的对象字典就是一个有序的对象组, 描述了对应 CANopen 节点的所有参数, 包括通讯数据的存放位置也列入其索引。每个对象采用一个 16 位的索引值来寻址, 这个索引值通常被称为索引, 其范围在 0x0000 到 0xFFFF 之间。为了避免数据大量时无索引可分配, 所以在某些索引下也定义了一个 8 位的索引值, 这个索引值通常被称为子索引, 其范围是 0x00 到 0xFF 之间。标准对象字典的整体布局定义如表 4-1 所示。

表 4-1, CANopen 对象字典索引区域

| 索引 | 对象 |
|-------------|-----------------|
| 0000h | 未使用 |
| 0001h | 静态数据类型 |
| 0020h~003Fh | 复合数据类型 |
| 0040h~005Fh | 制造商指定复合数据类型 |
| 0060h~025Fh | 设备协议指定数据类型 |
| 0260h~03FFh | 保留 |
| 0400h~0FFFh | 保留 |
| 1000h~1FFFh | 通讯协议区 |
| 2000h~5FFFh | 制造商指定协议区 |
| 6000h~67FFh | 标准化协议区 1st 逻辑设备 |
| 6800h~6FFFh | 标准化协议区 2st 逻辑设备 |
| 7000h~77FFh | 标准化协议区 3st 逻辑设备 |
| 7800h~7FFFh | 标准化协议区 4st 逻辑设备 |
| 8000h~87FFh | 标准化协议区 5st 逻辑设备 |
| 8800h~8FFFh | 标准化协议区 6st 逻辑设备 |
| 9000h~97FFh | 标准化协议区 7st 逻辑设备 |
| 9800h~9FFFh | 标准化协议区 8st 逻辑设备 |
| A000h~AFFFh | 标准网络变量区 |
| B000h~BFFFh | 标准系统变量区 |
| C000h~FFFFh | 保留 |

4.3 节点地址 Node_ID

NodeID 节点地址, CANopen 网络中每一台设备都有一个只属于自己的节点地址 (包括主站和从站)。用户要在伺服参数 P09.00(2109-01h) 用伺服操作面板或者上位机软件 Servo Studio 手动设置, 同一网络中, 不允许有相同的节点地址, 节点地址范围 1~127 (伺服地址可任意设定, 不一定要从 1 顺序开始)。

4.4 通讯对象标识符 COB-ID

COB-ID 是 CANopen 通讯协议的特有方式, 它的全称是 Communication Object Identifier- 通讯对象 -ID, 这些 COB-ID 为 PDO 定义了相应的传输级别, 有了这些传输级别后, 控制器和伺服就能够在各自的软件里配置里定义相同的传输级别和其里面的传输内容, 这样控制器和伺服都采用的同一个传输级别和传输内容后, 数据的传输即透明化了, 也就是双方都知道所要传输的数据内容了, 也就不需要在传输数据时还需要对方回复数据是否传输成功。

为了减少配置工作量, 区分通信过程中对象的优先级以及通信对象的识别, CANopen 定义了 11 位的 COB-ID, 包括 7 位的节

点 ID 和 4 位的功能码。传输数据发生冲突时, CANbus 的仲裁机制会使 COB-ID 最小的讯息继续传送, 不用等待或重传, 也就是说 COB-ID 数值越小, 输出优先等级越高。这些 COB-ID 将在 NMT 初始化态完成进入配置态后生效。广播时 Node-ID 为零。COB-ID 组成说明如表 4-2 所示。

表 4-2, 报文 11 位 COB-ID 各个位的意义

| COB-ID | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 功能对象编码 | | | | 节点 ID(1~127) | | | | | | |

伺服驱动器支持的 CANopen 对象 COB-ID 如表 4-3 所示:

表 4-3, 支持的 CANopen 对象 COB-ID

| COB | 功能码 | COB-ID |
|-------------|-------|---------------|
| 紧急报文对象 EMCY | 0001b | 80h+Node_ID |
| TPDO1 | 0011b | 180h+ Node_ID |
| RPDO1 | 0100b | 200h+ Node_ID |
| TPDO2 | 0101b | 280h+ Node_ID |
| RPDO2 | 0110b | 300h+ Node_ID |
| TPDO3 | 0111b | 380h+ Node_ID |
| RPDO3 | 1000b | 400h+ Node_ID |
| TPDO4 | 1001b | 480h+ Node_ID |
| RPD04 | 1010b | 500h+ Node_ID |
| T_SDO | 1011b | 580h+ Node_ID |
| R_SDO | 1100b | 600h+ Node_ID |
| NMT 网络管理 | 1110b | 700h+ Node_ID |

4.5 网络管理系统NMT

NMT (网络管理, Network management) 定义设备内部状态机的状态变更命令 (如启动设备、停止设备)、侦测远端设备 bootup 及故障情形。

4.5.1 NMT状态图

状态图如图 4-4 所示, 表 4-5 列出了 NMT 状态迁移过程。




图 4-4, NMT 状态及迁移示意图

表 4-5, NMT 状态迁移过程说明

| | |
|----------|------------------------|
| 1 | 上电或者硬件复位自动进入 NMT 初始化状态 |
| 2 | NMT 初始化完成, 进入预操作状态 |
| 3 | 预操作完成, 启动远程节点, 进入运行状态 |
| 4、7 | 由运行状态 / 停止状态进入预操作状态 |
| 5、8 | 由预操作状态 / 运行状态进入停止状态 |
| 6 | 由停止状态进入运行状态, 启用远程节点 |
| 9、10、11 | 复位远程节点 |
| 12、13、14 | 复位远程节点的通讯 |

NMT状态说明:

初始化: CANopen 上电或者硬件复位后的第一个 NMT 子状态。执行基本的 CANopen 设备初始化后自动进入复位应用子状态;

预操作: 在配置状态下允许 SDO 通讯, 不允许 PDO 通讯, 此状态常用于配置 PDO 的参数和映射对象等。CANopen 设备可以由 NMT 启动远程节点服务或者通过本地控制由此状态切换至运行状态。

NMT 运行状态: 此状态允许所有的通讯服务。传输 PDOs, 通过 SDO 访问数据字典, 然而由于执行方面的问题或者是应用状态机可能要求限制对相关对象字典的访问, 例如某对象可能在应用程序执行过程中不允许修改。

NMT 停止状态: 切换 CANopen 设备进入 NMT 停止状态来终止所有通讯服务(除节点保护和心跳, 如果已经被激活的话)。此外, 这种状态可用于实现特定的应用行为。表 3-5 列出了 NMT 状态与通讯对象的关系。

表 3-5, NMT 状态与通信对象的关系 (注意: O 代表支持, X 表示不支持)

| | 预操作 | 运行 | 停止 |
|------------|-----|----|----|
| 过程数据对象 PDO | X | O | X |
| 服务数据对象 SDO | O | O | X |
| 同步对象 SYNC | O | O | X |
| 紧急报文 EMCY | O | O | X |
| 节点控制和错误控制 | O | O | O |

NMT 报文的 COB-ID 固定是“0x000”。

数据区由两个字节组成: 第一个字节是命令字, 表明该帧的控制作用, 第二个字节是 CANopen 节点地址, 当其为“0”时为广播消息, 网络中的所有从设备均有效。

常见的 NMT 报文命令如表 4-6 所示:

| 命令字 | 说明 |
|-------|-----------|
| 0x 01 | 启动远程节点指令 |
| 0x 02 | 停止远程节点指令 |
| 0x 80 | 进入预操作状态指令 |
| 0x 81 | 复位节点指令 |
| 0x 82 | 复位通信指令 |

4.5.2 网络管理系统错误控制

NMT 错误控制主要用于检测网络中的设备是否在线和设备所处的状态, 保护节点 / 寿命保护和心跳(实际使用过程中, 心跳保护、节点 / 寿命保护 2 者最多只能选其一或者都不选)

◆ 心跳保护

心跳协议 (Heartbeat protocol) 是用来监控网络中的节点及确认其正常工作。心跳模式采用的是生产者—消费者模型, 包含主站心跳和从站心跳两方面。

从站监视主站:

主站按其生产者时间发送心跳报文, 监视主站的从站在 1016h 子索引时间内, 未接收到心跳报文, 则认为主站掉站。1016h 某子索引时间 > 主站生产者时间, 否则易误报从站认为主站掉站。

主站监视从站:

从站每隔 1017h 时间发送心跳报文, 监视从站的主站 (或其他从站), 在消费者时间内未接收到心跳报文, 则认为该从站掉站。1017h < 监控该从站的主站 (或其他从站) 的消费者时间, 否则易误报从站掉站。心跳报文格式如表 3-7 所示:

表 4-7, 心跳报文帧格式

| COB-ID | data |
|-----------|------------------------------------|
| 0x700+节点号 | 状态 (0: 启动, 4: 停止, 5: 运行, 127: 预操作) |

◆ 节点/寿命保护

节点保护是 NMT 主站通过远程帧, 周期地查询 NMT 从站的状态; 寿命保护则是从站通过收到的用于监视从站的远程帧间隔来间接监视主站的状态。节点保护遵循的是主从模型, 每个远程帧都必须得到应答。主站以“监督时间”周期性的发送报文到从站, 从站接收到后即回应, 如果超过“监督时间 * 寿命因子”时间后, 主站还没有收到从站回应的报文, 那么主站判断从站出错!

与节点 / 寿命保护相关的对象包括监督时间 100Ch 和寿命因子 100Dh。100Ch 的值是正常情况下节点保护远程帧间隔, 单位是 ms, 100Ch 和 100Dh 的乘积决定了主机查询的最迟时间。当节点 100Ch 和 100Dh 都为非零, 且接收到一帧节点保护请求帧时, 激活寿命保护。主站每隔 100Ch 时间发送节点保护远程帧从机必须做出应答, 否则认为从站掉站; 从站 100Ch×100Dh 时间内未接收到节点保护远程帧, 则认为主站掉站。

主站请求报文格式—— (0x700+ 节点号) (该报文无数据)

从站应答报文格式—— (0x700+ 节点号) + 状态:

状态数据部分包括一个触发位 (bit7), 触发位必须在每次节点保护应答中交替置“0”或者“1”。触发位在第一次节点保护请求时置为“0”。位 0 到 位 6 (bit0 ~ 6) 表示节点状态; 0: 初始化, 1: 未连接, 2: 连接, 3: 操作, 4: 停止, 5: 运行, 127: 预操作。

监督时间 100Ch 不建议低于 10ms, 寿命因子必须不小于 2 且 $100Ch \times 100D \leq 6000$ 。

4.6 服务过程对象SDO

SDO 主要用来在设备之间传输低优先级的对象, 典型是用来对从设备进行配置、管理, 比如用来修改电流环、速度环、位置环的 PID 参数, PDO 配置参数等, 这种数据传输跟 MODBUS 的方式一样, 即主站发出后, 需要从站返回数据响应。这种通讯方式只适合对参数的设置, 不适合于对实时性要求较高的数据传输。

SDO 的通讯方式分为上传和下载, 上位机可以根据专用的 SDO 读写指令来读写伺服内部的对象字典。在 CANopen 协议中, 对对象字典的内容进行修改可以通过 SDO (Service Data Object) 来完成, 对于不高于 4 个字节的对象数据, 可采用加速传输, 高于 4 个字节的对象数据, 可采用分块或者分段传输。伺服驱动器只支持加速传输和分段传输。

4.6.1 往伺服从站写参数

往伺服驱动器从站写参数, 请求报文格式如表 4-8 所示, 其中字节 0 是命令码。

表 4-8, SDO 写入参数时的请求报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|-----------|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600h+Node-ID | 23h | 索引 | | 子索引 | 数据 (4 字节) | | | |
| | 27h | | | | 数据 (3 字节) | | | / |
| | 2Bh | | | | 数据 (2 字节) | | / | / |
| | 2Fh | | | | 数据 (1 字节) | / | / | / |

如果 SDO 写请求成功, 应答报文如表 4-9 所示, 此时命令码是 60h:

表 4-9, SDO 写成功时的应答报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|----|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 580h+Node-ID | 60h | 索引 | | 子索引 | 00 | | | |

如果 SDO 写请求失败, 此时命令码是 80h, 数据字节 4~7 表示相应的中止码, 应答报文如下表 4-10 所示:

表 4-10, SDO 写失败时的应答报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|------|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 580h+Node-ID | 80h | 索引 | | 子索引 | 中止代码 | | | |

下面举实例说明 SDO 写, 示例中 Node-ID 号为 5。三个示例分别说明了 SDO 写 8 位、16 位和 32 位数据的请求报文和应答报文格式, 示例中的数据都是十六进制。

(1) SDO 设定控制模式 (在字典中的索引为 606000h) 为原点模式 (代号为 6)。对象 606000h 的数据类型为 INTEGER8, 因此数据字节 4~7 中只有字节 4 为有效数据。请求报文如表 4-11 所示:

表 4-11, SDO 写 8 位数据的请求报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 605 | 2F | 60 | 60 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 |

此时若写入成功, 则应答报文如表 4-12 所示:

表 4-12, SDO 写入 8 位数据成功时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 585 | 60 | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

若写入失败, 此时数据字节 4~7 显示错误码, 则应答报文如表 4-13 所示:

表 4-13, SDO 写 8 位数据失败时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 585 | 80 | 60 | 60 | 00 | xx | xx | xx | xx |

(2) SDO 设定正向转矩限制 (在字典中的索引为 60E000h) 值为 1500。对象 60E000h 的数据类型为 UNSIGNED INTEGER16, 因此数据字节 4~7 中只有字节 4~5 为有效数据。请求报文如表 4-14 所示:

表 4-14, SDO 写 16 位数据的请求报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 605 | 2B | E0 | 60 | 00 | DC | 05 | 00 | 00 |

此时若写入成功, 则应答报文如表 4-15 所示:

表 4-15, SDO 写 16 位数据成功时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 585 | 60 | E0 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

若写入失败, 此时数据字节 4~7 显示错误码。若错误码为 06070010h, 则应答报文如表 4-16 所示:

表 4-16, SDO 写 16 位数据失败时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 585 | 80 | E0 | 60 | 00 | 10 | 00 | 07 | 06 |

(3) SDO 设定软限位的极小值 (在字典中的索引为 607D01h) 为 -20000000 (十六进制表示为 FECED300h)。对象 607D01h 的数据类型为 INTEGER32, 因此数据字节 4~7 都为有效数据。请求报文如表 4-17 所示:

表 4-17, SDO 写 32 位数据的请求报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 605 | 23 | 7D | 60 | 01 | 00 | D3 | CE | FE |

此时若写入成功, 则应答报文如表 4-18 所示:

表 4-18, SDO 写 32 位数据成功时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 605 | 23 | 7D | 60 | 01 | 00 | D3 | CE | FE |

若写入失败, 此时数据字节 4~7 显示错误码。若错误码为 06070010h, 则应答报文如表 4-19 所示:

表 4-19, SDO 写 32 位数据失败时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 585 | 80 | 7D | 60 | 01 | 10 | 00 | 07 | 06 |

4.6.2 往伺服从站读参数

往伺服驱动器从站读参数, 请求报文格式如表 4-20 所示, 其中字节 0 是命令码, 无论读多少位宽的数据, 命令码都是 40h。

表 4-20, SDO 读参数时的请求报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|----|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600h+Node-ID | 40h | 索引 | | 子索引 | 00 | | | |

如果读取成功, 应答报文格式如表 4-21 所示:

表 4-21, SDO 读参数成功时的应答报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|-----------|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 580h+Node-ID | 43h | 索引 | | 子索引 | 数据 (4 字节) | | | |
| | 47h | | | | 数据 (3 字节) | | | / |
| | 4Bh | | | | 数据 (2 字节) | | / | / |
| | 4Fh | | | | 数据 (1 字节) | / | / | / |

如果读取失败, 此时命令码是 80h, 数据字节 4~7 表示相应的中止码, 应答报文格式如表 4-22 所示:

表 4-22, SDO 读参数失败时的应答报文格式

| COB-ID | DATA | | | | | | | |
|--------------|------|----|---|-----|------|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 580h+Node-ID | 80h | 索引 | | 子索引 | 中止代码 | | | |

下面举实例说明 SDO 读数据, 示例中 Node-ID 号为 2。三个示例分别说明了 SDO 读 8 位、16 位和 32 位数据的请求报文和应答报文格式, 示例中的数据都是十六进制。

(1) SDO 读插补周期时间单位 (在字典中的索引为 60C201h), 请求报文如表 4-23 所示:

表 4-23, SDO 读参数时的请求报文示例 1 (目标数据类型为 8 位)

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 602 | 40 | C2 | 60 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |

对象 60C201h 的数据类型为 UNSIGNED INTEGER8, 因此数据字节 4~7 中只有字节 4 为有效数据。若读取成功, 读取值为 3, 则应答报文如表 4-24 所示:

表 4-24, SDO 读 8 位数据类型参数成功时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 582 | 4F | C2 | 60 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 |

若读取失败, 此时数据字节 4~7 显示错误码, 则应答报文如表 4-25 所示:

表 4-25, SDO 读 8 位数据类型参数失败时的应答报文示例

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 582 | 80 | C2 | 60 | 01 | xx | xx | xx | xx |

(2) SDO 读取转矩指令 (在字典中的索引为 607400h), 请求报文如表 4-26 所示:

表 4-26, SDO 读参数时的请求报文示例 2 (目标数据类型为 8 位)

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 602 | 40 | 74 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

对象 607400h 的数据类型为 INTEGER16, 因此数据字节 4~7 中只有字节 4~5 为有效数据。此时若读取成功, 读取值为 750 (十六

进制表示为 2EEh)，则应答报文如表 4-27 所示：

表 4-27, SDO 读 16 位数据类型参数成功时的应答报文示例

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 582 | 4B | 74 | 60 | 00 | EE | 02 | 00 | 00 |

若读取失败，此时数据字节 4~7 显示错误码。若错误码为 05040000h (表示读取超时)，则应答报文如表 4-28 所示：

表 4-28, SDO 读 16 位数据类型参数失败时的应答报文示例

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 582 | 80 | 74 | 60 | 00 | 00 | 00 | 04 | 05 |

(3) SDO 读取当前进给常数分母 (在字典中的索引为 609202h)，请求报文如表 4-29 所示：

表 4-29, SDO 读参数时的请求报文示例 3 (目标数据类型为 32 位)

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 602 | 40 | 92 | 60 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |

对象 609202h 的数据类型为 UNSIGNED INTEGER32，因此数据字节 4~7 都为有效数据。此时若读取成功，读取值为 120000 (十六进制表示为 1D4C0h)，则应答报文如表 4-30 所示：

表 4-30, SDO 读 32 位数据类型参数成功时的应答报文示例

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 582 | 43 | 92 | 60 | 02 | C0 | D4 | 01 | 00 |

若读取失败，此时数据字节 4~7 显示错误码。若错误码为 05040000h (表示读取超时)，则应答报文如表 4-31 所示：

表 4-31, SDO 读 32 位数据类型参数失败时的应答报文示例

| | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 582 | 80 | 92 | 60 | 02 | 00 | 00 | 04 | 05 |

4.7 过程数据对象PDO

PDO 一次性可传送 8 个字节的数据，没有其它协议预设，主要用来传输需要高频率交换的数据。PDO 的传输方式打破了现有的数据问答式传输理念，采用全新的数据交换模式，设备双方在传输前先在各个设备定义好数据接收和发送区域，在数据交换时直接发送相关的数据到对方的数据接收区即可，减少了问答式的询问时间，从而极大的提高了总线利用率。

4.7.1 PDO分类

PDO 从写入和发出信息的角度来看，可以分为 RPDO (信息写入从站) 和 TPDO (从站发送出信息)。

RPDO 相关的参数内容由通讯参数 (1400H~15FFH) 和 RPDO 映射参数 (1600H~17FFH) 决定，每一组的通讯参数与映射参数有一一对应的关系。例如，1400H 与 1600H 为第一组 RPOO 参数内容，1401H 与 1601H 为第二组 RPDO 参数内容。

TPDO 相关的参数内容由通讯参数 (1800H~19FFH) 和 TPDO 映射参数 (1A00H~1BFFH) 决定。每一组的通讯参数与映射参数有一一对应的关系。例如，1800H 与 1A00H 为第一组 TPOO 参数内容，1801H 与 1A01H 为第二组 TPDO 参数内容。

PDO 对象列表对应关系如表 4-32 所示。

(表中仅列出 4 组 RPDO 和 4 组 TPDO, COB-ID 可根据实际使用情况做修改)

表 4-32, PDO 对象列表

| 名称 | 序列 | 通讯参数 | 映射参数 | COB-ID (默认) |
|------|----|-------|-------|-------------|
| RPDO | 1 | 1400h | 1600h | 200+Node-ID |
| | 2 | 1401h | 1601h | 300+Node-ID |
| | 3 | 1402h | 1602h | 400+Node-ID |
| | 4 | 1403h | 1603h | 500+Node-ID |
| TPDO | 1 | 1800h | 1A00h | 180+Node-ID |
| | 2 | 1801h | 1A01h | 280+Node-ID |

| | | | | |
|------|---|-------|-------|-------------|
| TPDO | 3 | 1802h | 1A02h | 380+Node-ID |
| | 4 | 1803h | 1A03h | 480+Node-ID |

4.7.2 通讯参数

在 CANopen 协议 CIA301 中, 通讯参数组 1400h~15FFh, 1800h~19FFh 定义都是一致的。下面以 1800h 为例子说明定义内容, 如表 4-33 所示:

表 4-33, TPDO 配置内容说明

| 索引 | 子索引 | 名称 | 取值 |
|-------|-----|-----------------|------------|
| 1800h | 00h | 子索引数 | 02h~05h |
| | 01h | TPDO 使用的 COB-ID | 参考 3.4 章内容 |
| | 02h | 传输类型 | 0~255 |
| | 03h | 抑制时间 | 单位: 100us |
| | 05h | 事件定时器 | 单位: 1ms |

子索引数: 定义有效的对象条目记录, 其值至少为 02h, 如果支持抑制时间其值应该设为 03h, 如果支持事件定时器则其值应该为 05h。

TPDO 使用的 COB-ID: 参考 4.4 章内容

抑制时间: 该值单位 100us, 值 0 表示禁用。此参数定义两个连续 PDO 传输的最小间隔时间, 避免由于高优先级信息的数据量太大, 始终占据总线, 而使其它优先级较低的数据无力竞争总线的问题。置数值后, 同一个 TPDO 传输间隔减不得小于该参数对应的时间。

事件定时器: 针对异步传输 (传输类型为 254 或 255) 的 TPDO, 定义事件计时器, 事件计时器也可以看做是一种触发事件, 它也会触发相应的 TPDO 传输。如果在计时器运行周期内出现了数据改变等其它事件, TPDO 也会触发, 且事件计数器会被立即复位。

传输类型: PDO 有同步传输和异步传输两种传输方式:

同步传输 (传输类型: 0-240)

同步报文触发传输: 在该传输模式下, 控制器必须具有发送同步报文的能力, 伺服在接收到该同步报文后在发送。同步传输包括非周期和周期 2 种类型。

非周期 (传输类型 0): 由远程帧预触发发送, 或者由设备子协议中规定的对象特定事件预触发发送。该方式下伺服驱动器每接收到一个同步报文 PDO 里的数据即发送一次。

周期 (传输类型: 1-240): 传送在每 1 到 240 个 SYNC 消息后触发。该方式下伺服驱动器每接收到 n 个同步报文后, PDO 里的数据发送一次。

异步传输 (传输类型: 254/255)

从站报文数据改变后即发送, 不管主站是否询问, 而且可以定义同一个报文两次发送之间的时间间隔, 避免高优先级报文一直占据总线 (COB-ID 的数值越低优先级越高)。

4.7.3 映射参数

在 CANopen 协议 CIA301 中, 映射组 1600h~17FFh, 1A00h~1BFFh 定义都是一致的。下面以 1A00h 为例子说明定义内容, 如表 4-34 所示:

(注意每组 PDO 映射对象总长度不能超过 8 字节)

表 4-34, TPDO 映射对象

| 索引 | 子索引 | 名称 |
|-------|-----|---------------|
| 1A00h | 00h | TPDO 映射应用对象数目 |
| | 01h | 第 1 个映射应用对象 |
| | 02h | 第 2 个映射应用对象 |
| | 3h | 第 3 个映射应用对象 |
| | ... | |
| | 40h | 第 40 个映射应用对象 |

RPDO 映射应用对象数目: 要组态的 TPDO 参数数量, 范围 0~8

- 第 1 个映射应用对象: 用户自定义, 大多为本说明书 8.4 章对象字典中参数
- 第 2 个映射应用对象: 用户自定义, 大多为本说明书 8.4 章对象字典中参数
-
- 第 N 个映射应用对象: 用户自定义, 大多为本说明书 8.4 章对象字典中参数

4.8 紧急对象EMCY

紧急对象由 CANopen 设备的内部错误触发, 遵循生产者-消费者方式。某个节点发生故障, 发出紧急报文之后, 其余节点可以选择处理或者忽略此紧急报文。紧急对象适合中断类型的错误报警。一个“错误事件”仅触发一次紧急报文, 设备无新错误不会再产生

紧急报文内容格式如表 4-35 所示:

表 4-35, 紧急报文格式

| COB-ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|-----------|---|-------|----------|---|----------|---|---|
| 80h+Node-ID | CiA 协议故障码 | | 错误寄存器 | 厂家自定义故障码 | | 保留 (0 值) | | |

其中 CiA 协议故障码参见表 7-1, 错误寄存器与对象 1001h 保持一致。厂家自定义故障码参见表 6-1、表 6-2。紧急报文的保留字节始终为 0。另外发生故障之后, 对象 603Fh 的内容是 CiA 协议故障码, 对象 213Fh 的内容是厂家自定义故障码。

对于 CANopen 总线, 发生故障之后, 对象 603Fh 的内容是 CiA 协议故障码, 对象 213Fh 的内容是厂家自定义故障码。


4.9 EDS文件

EDS (Electronic data sheet, 电子数据表格) 文件是 PLC 等上位控制器所连接从站的标识文件或者类似码, 通过该文件来辨认从站所属的类型。该文件包含了从站的所有基本信息, 比如生产厂家、序列号、软件版本、支持波特率种类、可以映射的对象字典及各个对象字典的属性等等参数。大部分 PLC 在进行硬件配置前, 需要把从站的 EDS 文件导入到上位组态软件中。

禾川 X5 CANopen 伺服驱动器有专用的 EDS 文件, 如有需求, 请咨询相关人员。

第 5 节 控制模式

| | |
|-------------------------|----|
| 5.1 伺服系统配置 | 76 |
| 5.2 轮廓位置模式(PP) | 76 |
| 5.2.1 轮廓位置模式的控制字 | 77 |
| 5.2.2 轮廓位置模式的状态字 | 79 |
| 5.2.3 轮廓位置模式相关对象 | 79 |
| 5.2.4 轮廓位置模式使用举例 | 80 |
| 5.3 轮廓速度模式(PV) | 80 |
| 5.3.1 轮廓速度模式的控制字 | 81 |
| 5.3.2 轮廓速度模式的状态字 | 81 |
| 5.3.3 轮廓速度模式相关对象 | 82 |
| 5.3.4 轮廓速度模式使用举例 | 82 |
| 5.4 轮廓转矩模式(PT)..... | 83 |
| 5.4.1 轮廓转矩模式的控制字 | 83 |
| 5.4.2 轮廓转矩模式的状态字 | 84 |
| 5.4.3 轮廓转矩模式相关对象 | 84 |
| 5.4.4 轮廓转矩模式使用举例 | 85 |
| 5.5 原点回归模式(HM)..... | 85 |
| 5.5.1 原点回归模式中的控制字 | 86 |
| 5.5.2 原点回归模式的状态字 | 86 |
| 5.5.3 原点回归模式相关对象 | 87 |
| 5.5.4 原点回归模式使用教程 | 87 |
| 5.5.5 原点回归模式介绍..... | 88 |



| | | |
|-------|------------------|-----|
| 5.6 | 插补位置模式(IP)..... | 113 |
| 5.6.1 | 插补位置模式的控制字 | 114 |
| 5.6.2 | 插补位置模式的状态字 | 114 |
| 5.6.3 | 插补位置模式相关对象 | 115 |
| 5.6.4 | 插补位置模式使用举例 | 115 |
| 5.7 | 电子齿轮比补充说明 | 116 |
| 5.8 | 指令单位说明 | 116 |

5.1 伺服系统配置

使用 X5EN 伺服驱动器, 有时候需要手动配置伺服驱动器参数, 控制模式设置, 可用伺服驱动器操作面板或者上位机软件 HCS Studio 设置, 内容如下表 5-1 所示。

表 5-1 X5E 伺服驱动器使用预设置

| 地址 | 名称 | 参数内容 | 出厂值 |
|----------------------|--|--|-----|
| P00.01 (2100-02h) | 控制模式 | 0: 位置模式 1: 速度模式 2: 转矩模式 7: CANopen 模式 | 7 |
| P09.00 (2109-01h) | CANopen 伺服站号地址 | 1~127 | 1 |
| P09.13 (2109-Eh) | CANopen 通讯波特率 (EtherCAT 波特率不用设置, 固定 100M) | 0 = 20k 1 = 50k 2 = 100k 3 = 125k 4 = 250k 5 = 500k 6 = 800k 7 = 1000k | 5 |

5.2 轮廓位置模式(PP)

在轮廓位置模式下, 驱动器控制电机可进行绝对位置定位和相对位置定位两种定位方式。上位控制器可以设置目标位置, 起步速度, 停止速度以及加(减)速度。启用轮廓位置模式时, 将对象 6060H 设置为 1




图 5-1 轮廓位置模式控制框图





图 5-1 轮廓位置模式输入输出

5.2.1 轮廓位置模式的控制字

选选择轮廓位置模式时,控制字(6040h)各个位的意义如表 5-2 所示,其中背景用深颜色标注的是轮廓位置模式专用的控制命令。
表 5-2 轮廓位置模式的控制字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-------|------------------|---|
| 0 | Switch on | 使能伺服时必须设置为 1 |
| 1 | Enable voltage | 使能伺服时必须设置为 1 |
| 2 | 快速停机 | 使能伺服时必须设置为 1, 设置为 0 则快速停机 |
| 3 | Operation enable | 使能伺服时必须设置为 1 |
| 4 | 更新位置指令 | 在 0 → 1 变化时载入下一组位置指令参数 (包括目标位置或位置增量, 起步速度, 运行速度, 加减速度) |
| 5 | 立即更新 | 0: 等待当前位置指令执行完毕后再执行新指令 1: 中止正在执行的指令, 执行最新的位置指令 |
| 6 | 位置指令类型 | 0: 绝对值指令, 1: 相对位置指令 |
| 7 | 故障复位 | 在 0 → 1 变化时执行一次故障复位, 如需多次复位, 则产生多次 0 → 1 变化。此位置 1 时, 其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效, 1: 有效。有效时停止执行指令 |
| 9 | PP 模式预留 | 暂无 |
| 10 | 预留 | 暂无 |
| 11~15 | 厂家自定义 | 暂无 |

当 6040h 控制字 bit5 是 0 时, 如果变更动作中的定位数据, 将等待当前位置指令执行完毕后, 再执行新指令, 如下图:



当 6040h 控制字 bit5 是 1 时, 如果变更动作中的定位数据, 将中止正在执行的指令, 立即执行最新的指令, 如下图:




图 5-2 轮廓位置模式指令及状态更新图示

5.2.2 轮廓位置模式的状态字

选择轮廓位置模式时, 状态字 (6041h) 各个位的意义如表 5-3 所示。其中背景用深颜色标注的是轮廓位置模式专用的状态。

表 5-3 轮廓位置模式的状态字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-----|--------------------|---|
| 0 | Ready to switch on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 1 | Switched on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 2 | Operation enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示伺服已使能 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无故障, 1: 有故障 |
| 4 | Voltage enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 5 | 快速停机 | 0: 快速停机有效, 1: 快速停机无效 |
| 6 | Switch on disabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示不可以使能伺服 |
| 7 | 警告 | 0: 无警告, 1: 有警告 |
| 8 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 9 | 远程控制 | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示控制字已生效 |
| 10 | 位置到达 | 60400010h bit 8 (暂停)=0, 0: 位置未到达, 1: 位置到达; 60400010h bit 8 (暂停)=1, 0: 减速中, 1: 速度为 0 |
| 11 | 内部软限位状态 | 0: 没有到达软限位, 1: 到达软限位 |
| 12 | 新位置指令收到状态 | 0: 可以更新位置指令 1: 不可以更新位置指令 |
| 13 | 位置偏差错误 | 0: 位置偏差值在规设定范围之内 (6065h) 1: 位置偏差值超过设定范围 (6065h) |
| 14 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 15 | 回原完成 | 0: 无效, 1: 已完成回原点。 对于绝对值系统, P09.14 的十六进制值右起第 2 位设置为 2 后, 回原点成功之后会存储 bit15 的值 (掉电保持), 将 P20.06 设置为 7 可清除存储值。 |

5.2.3 轮廓位置模式相关对象

表 5-4 所示, 列出了轮廓位置模式涉及到的字典对象。

表 5-4 轮廓位置模式相关的字典对象

| 索引 | 子索引 | 名称 | 访问类型 | 数据类型 | 默认值 |
|-------|-----|------------|------|------------|---------|
| 603Fh | | 错误代码 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6040h | | 控制字 | rw | unsigned16 | 0 |
| 6041h | | 状态字 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6060h | | 控制模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6061h | | 控制模式显示 | ro | integer8 | 0 |
| 6062h | | 用户位置指令 | ro | integer32 | 0 |
| 6063h | | 电机位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6064h | | 用户位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6065h | | 用户位置偏差过大阈值 | rw | unsigned32 | 1000000 |
| 6067h | | 位置到达阈值 | rw | unsigned32 | 100 |
| 6068h | | 位置到达时间 | rw | unsigned16 | 1 |
| 606Bh | | 用户速度指令值 | ro | integer32 | 0 |
| 606Ch | | 用户实际速度反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 607Ah | | 目标位置值 | rw | integer32 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|------------|-------------|
| 607Ch | | 原点偏置 | rw | integer32 | 0 |
| 607Dh | 01h | 软限位: 最小位置限制 | rw | integer32 | -2147483648 |
| | 02h | 软限位: 最大位置限制 | rw | integer32 | 2147483647 |
| 607Eh | | 指令极性 | rw | unsigned8 | 0 |
| 6081h | | 轮廓速度 | rw | unsigned32 | 100 |
| 6083h | | 轮廓加速度 | rw | unsigned32 | 100 |
| 6084h | | 轮廓减速度 | rw | unsigned32 | 100 |
| 60F4h | | 用户位置偏差 | ro | integer32 | 0 |
| 60FCh | | 电机位置指令反馈 | ro | integer32 | 0 |

5.2.4 轮廓位置模式使用举例

上位控制器连接伺服驱动器，运行上位控制器，其中：

表 5-6 轮廓位置模式启动及运行流程

| 地址 | 名称 | 值设定 (10进制数值) |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 60600008h | 控制模式 | 1 |
| 607A0020h | 给定位置 | 用户设定 |
| 60810020h | 轮廓位置环下的给定速度 | 默认齿轮比 1:1, 写入 1310720 对应转速 600rpm |
| 60400010h 控制字 | 使能 | 任意数 → 6 → 7 → 15 |
| | 报警清除 | 任意数 → 128 (上升沿有效, 如能清除) |
| | 绝对位置给定 (非立即更新) | 6 → 7 → 15 → 31 |
| | 绝对位置给定 (立即更新) | 6 → 7 → 47 → 63 |
| | 相对位置给定 (非立即更新) | 6 → 7 → 79 → 95 |
| | 相对位置给定 (立即更新) | 6 → 7 → 111 → 127 |
| 60830020h | 轮廓加速度 | 默认值 13107200 指令单位 /s ² |
| 60840020h | 轮廓减速度 | 默认值 131072000 指令单位 /s ² |

5.3 轮廓速度模式(PV)

在轮廓速度模式下，上位控制器可以设置目标速度和加(减)速度。启用轮廓速度模式时，将对象 6060H 设置为 3。控制框图及输入输出参见图 5-3 和图 5-4。




图 5-3 轮廓速度模式控制框图




图 5-4 轮廓速度模式输入输出

5.3.1 轮廓速度模式的控制字

选择轮廓速度模式时, 控制字 (6040h) 各个位的意义如表 5-7 所示, 其中背景用深颜色标注的是轮廓速度模式专用的控制命令。

表 5-7 轮廓速度模式的控制字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-------|------------------|---|
| 0 | Switch on | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 1 | Enable voltage | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 2 | 快速停机 | 使能伺服时必须设置为 1, 设置为 0 则快速停机。 |
| 3 | Operation enable | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 4 ~ 6 | PV 模式预留 | 暂无 |
| 7 | 故障复位 | 在 0 → 1 变化时执行一次故障复位, 如需多次复位, 则需要产生多次 0 → 1 变化。此位置 1 时, 其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效, 1: 有效。无效时执行指令, 有效时停止 |
| 9 | PV 模式预留 | 暂无 |
| 10 | 预留 | 暂无 |
| 11~15 | 厂家自定义 | 暂无 |

5.3.2 轮廓速度模式的状态字

选择轮廓速度模式时, 状态字 (6041h) 各个位的意义如表 5-8 所示。其中背景用深颜色标注的是轮廓速度模式专用的状态。

表 5-8 轮廓速度模式的状态字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 0 | Ready to switch on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 1 | Switched on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 2 | Operation enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示伺服已使能 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无故障, 1: 有故障 |
| 4 | Voltage enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 5 | 快速停机 | 0: 快速停机有效, 1: 快速停机无效 |
| 6 | Switch on disabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示不可以使能伺服 |
| 7 | 警告 | 0: 无警告, 1: 有警告 |

| | | |
|---------|---------|--|
| 8 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 9 | 远程控制 | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示控制字已生效 |
| 10 | 速度到达 | 60400010h bit 8 (暂停)=0, 0: 速度未到达, 1: 速度到达; 60400010h bit 8 (暂停)=1, 0: 减速中, 1: 速度为 0 |
| 11 | 内部软限位状态 | 0: 没有到达软限位, 1: 到达软限位 |
| 12 | 零速度状态 | 0: 速度不等于 0, 1: 速度等于 0 |
| 13 | PV 模式预留 | 暂无 |
| 14 ~ 15 | 厂家自定义 | 暂无 |

5.3.3 轮廓速度模式相关对象

表 5-9 所示, 列出了轮廓位置模式涉及到的字典对象。

表 5-9 轮廓速度模式相关的字典对象

| 索引 | 子索引 | 名称 | 访问类型 | 数据类型 | 默认值 |
|-------|-----|-------------|------|------------|-------------|
| 603Fh | | 错误代码 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6040h | | 控制字 | rw | unsigned16 | 0 |
| 6041h | | 状态字 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6060h | | 控制模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6061h | | 控制模式显示 | ro | integer8 | 0 |
| 6063h | | 电机位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6064h | | 用户位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 606Bh | | 用户速度指令值 | ro | integer32 | 0 |
| 606Ch | | 用户实际速度反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 606Dh | | 速度到达阈值 | rw | unsigned16 | 100 |
| 606Eh | | 速度到达时间 | rw | unsigned16 | 1 |
| 606Fh | | 零速阈值 | rw | unsigned16 | 10 |
| 607Ch | | 原点偏置 | rw | integer32 | 0 |
| 607Dh | 01h | 软限位: 最小位置限制 | rw | integer32 | -2147483648 |
| | 02h | 软限位: 最大位置限制 | rw | integer32 | 2147483647 |
| 607Eh | | 指令极性 | rw | unsigned8 | 0 |
| 6083h | | 轮廓加速度 | rw | unsigned32 | 13107200 |
| 6084h | | 轮廓减速度 | rw | unsigned32 | 13107200 |
| 6094h | 01h | 速度编码器因子: 分子 | rw | unsigned32 | 1 |
| | 02h | 速度编码器因子: 分母 | rw | unsigned32 | 1 |
| 60C5h | | 最大轮廓加速度 | rw | unsigned32 | 1000000000 |
| 60C6h | | 最大轮廓减速度 | rw | unsigned32 | 1000000000 |
| 60FFh | | 目标速度 | rw | integer32 | 0 |

5.3.4 轮廓速度模式使用举例

1、设置伺服驱动器参数, 运行上位控制器, 其中

表 5-11 轮廓速度模式启动及运行流程

| 地址 | 名称 | 值设定 (10进制数值) |
|-----------|------|--------------|
| 60600008h | 控制模式 | 3 |

| | | |
|------------------|--------|---|
| 60FF0020h | 轮廓速度给定 | 默认齿轮比 1:1, 写入 1310720(指令单位 /s) 则对应转速 600rpm |
| 60400010h 控制字 | 使能 | 任意数→6→7→15 |
| | 报警清除 | 任意数→128 (上升沿有效, 如能清除) |
| | 电机转动 | 给定速度指令并且使能后, 电机转动 |
| 60830020h | 轮廓加速度 | 默认值 13107200 指令单位 /s^2 |
| 60840020h | 轮廓减速度 | 默认值 131072000 指令单位 /s^2 |

5.4 轮廓转矩模式(PT)

在轮廓转矩模式下,上位控制器可以设置目标转矩和转矩指令变化率(转矩斜坡)。启用轮廓转矩模式时,将对象 6060H 设置为 4。控制框图及输入输出如图 5-5 和图 5-6 所示




图 5-5 轮廓转矩模式控制框图




图 5-6 轮廓转矩模式输入输出

5.4.1 轮廓转矩模式的控制字

选择轮廓转矩模式时,控制字(6040h)各个位的意义如表 5-12 所示,其中背景用深颜色标注的是轮廓转矩模式专用的控制命令。

表 5-12 轮廓转矩模式的控制字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-----|-----------|---------------|
| 0 | Switch on | 使能伺服时必须设置为 1。 |

| | | |
|-------|------------------|--|
| 1 | Enable voltage | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 2 | 快速停机 | 使能伺服时必须设置为 1，设置为 0 则快速停机。 |
| 3 | Operation enable | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 4 ~ 6 | PT 模式预留 | 暂无 |
| 7 | 故障复位 | 在 0 → 1 变化时执行一次故障复位，如需多次复位，则需要产生多次 0 → 1 变化。此位置 1 时，其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效，1: 有效。无效时执行指令，有效时停止 |
| 9 | PT 模式预留 | 暂无 |
| 10 | 预留 | 暂无 |
| 11~15 | 厂家自定义 | 暂无 |

5.4.2 轮廓转矩模式的状态字

选择轮廓转矩模式时，状态字 (6041h) 各个位的意义如表 5-13 所示。其中背景用深颜色标注的是轮廓转矩模式专用的状态。

表 5-13 轮廓转矩模式的状态字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-------|--------------------|--------------------------|
| 0 | Ready to switch on | 0: 无效，1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 1 | Switched on | 0: 无效，1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 2 | Operation enabled | 0: 无效，1: 有效。有效时表示伺服已使能 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无故障，1: 有故障 |
| 4 | Voltage enabled | 0: 无效，1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 5 | 快速停机 | 0: 快速停机有效，1: 快速停机无效 |
| 6 | Switch on disabled | 0: 无效，1: 有效。有效时表示不可以使能伺服 |
| 7 | 警告 | 0: 无警告，1: 有警告 |
| 8 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 9 | 远程控制 | 0: 无效，1: 有效。有效时表示控制字已生效 |
| 10 | 转矩到达 | 0: 转矩未到达，1: 转矩到达 |
| 11 | 内部软限位状态 | 0: 没有到达软限位，1: 到达软限位 |
| 12、13 | PT 模式预留 | 暂无 |
| 14、15 | 厂家自定义 | 暂无 |

6041h 状态字 Bit10 转矩到达与 P04.55、P04.56 参数设置值有关:

转矩反馈 (绝对值) \geq P04.55 + P04.56 时，转矩到达信号输出，bit10 置 1

转矩反馈 (绝对值) $<$ P04.55 - P04.56 \times 0.25 时，转矩到达信号不输出，bit10 清 0

5.4.3 轮廓转矩模式相关对象

表 5-14 所示，列出了轮廓位置模式涉及到的字典对象。

表 5-14 轮廓转矩模式相关的字典对象

| 索引 | 子索引 | 名称 | 访问类型 | 数据类型 | 默认值 |
|-------|-----|----------|------|------------|------|
| 603Fh | | 错误代码 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6040h | | 控制字 | rw | unsigned16 | 0 |
| 6041h | | 状态字 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6060h | | 控制模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6061h | | 控制模式显示 | ro | integer8 | 0 |
| 606Ch | | 用户实际速度反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6071h | | 转矩目标值 | rw | integer16 | 1000 |
| 6074h | | 用户给定转矩值 | ro | integer16 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|------------|-------------|
| 6077h | | 实际转矩反馈 | ro | integer16 | 0 |
| 607Dh | 01h | 软限位: 最小位置限制 | rw | integer32 | -2147483648 |
| | 02h | 软限位: 最大位置限制 | rw | integer32 | 2147483647 |
| 6080h | | 最大电机转速 | rw | unsigned32 | 5000 |
| 6087h | | 转矩斜坡 | rw | unsigned32 | 0 |

5.4.4 轮廓转矩模式使用举例


1、设置伺服驱动器参数，运行上位控制器，其中

表 5-16 轮廓转矩模式启动及运行流程


| 地址 | 名称 | 值设定 (10进制数值) |
|-----------|---------------|--------------------|
| 60600008h | 控制模式 | 4 |
| 60800020h | 轮廓转矩模式下最大转速限制 | 用户设定 |
| 60710010h | 轮廓转矩给定 | 用户给定 |
| 60400010h | 使能 | 任意数 → 6 → 7 → 15 |
| 控制字 | 报警清除 | 任意数 → 128 (上升沿有效) |
| | 电机转动 | 使能后给定指令 |
| 60870020h | 转矩斜坡 | 用户设定 (转矩模式下的加减速速度) |

5.5 原点回归模式(HM)

根据原点开关信号、限位开关信号和编码器 Z 信号, CiA402 协议定义了 31 种回原方式。启用此模式时, 将对象 6060H 设置为 6。



回原模式控制框图



原点模式输入输出图

5.5.1 原点回归模式中的控制字

选择原点回归模式时, 控制字 (6040h) 各个位的意义如表 5-17 所示:

表 5-17 原点回归模式的控制字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-------|------------------|---|
| 0 | Switch on | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 1 | Enable voltage | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 2 | 快速停机 | 使能伺服时必须设置为 1, 设置为 0 则快速停机。 |
| 3 | Operation enable | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 4 | 回原使能 | 0: 无效, 1: 有效。有效时启动回原点流程, 在回原点全程必须保持为有效, 切换到无效则停止回原点流程 |
| 5、6 | 原点模式预留 | 暂无 |
| 7 | 故障复位 | 在 0 → 1 变化时执行一次故障复位。此位置 1 时, 其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效, 1: 有效。有效时减速停止回原点流程。 |
| 9 | 原点模式预留 | 暂无 |
| 10 | 预留 | 暂无 |
| 11~15 | 厂家自定义 | 暂无 |

5.5.2 原点回归模式的状态字

选择原点回归模式时, 状态字 (6041h) 各个位的意义如表 5-18 所示:

表 5-18 原点回归模式的状态字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 0 | Ready to switch on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 1 | Switched on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 2 | Operation enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示伺服已使能 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无故障, 1: 有故障 |
| 4 | Voltage enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 5 | 快速停机 | 0: 快速停机有效, 1: 快速停机无效 |
| 6 | Switch on disabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示不可以使能伺服 |
| 7 | 警告 | 0: 无警告, 1: 有警告 |
| 8 | 厂家自定义 | 暂无 |

| | | |
|----|---------|--|
| 9 | 远程控制 | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示控制字已生效 |
| 10 | 位置到达 | 60400010h bit 8 (暂停)=0, 0: 位置未到达, 1: 位置到达; 60400010h bit 8 (暂停)=1, 0: 减速中, 1: 速度为 0 |
| 11 | 内部软限位状态 | 0: 没有到达软限位, 1: 到达软限位 |
| 12 | 回原点完成输出 | 0: 回原点未完成, 1: 回原点完成 |
| 13 | 回原点错误 | 0: 无错误, 1: 回原点发生错误 |
| 14 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 15 | 回原完成 | 0: 无效, 1: 已完成回原点。 对于绝对值系统: P06.47 设 2, P09.14 的十六进制值右起第 2 位设置为 1, 回原成功后会存储 bit15 的值 (掉电保持), 将 P20.06 设置为 7 可清除存储值 |

5.5.3 原点回归模式相关对象

表 5-19 所示, 列出了原点回归模式涉及到的字典对象。

表 5-19 原点回归模式相关的字典对象

| 索引 | 子索引 | 名称 | 访问类型 | 数据类型 | 默认值 |
|-------|-----|-----------------|------|------------|-------------|
| 603Fh | | 错误代码 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6040h | | 控制字 | rw | unsigned16 | 0 |
| 6041h | | 状态字 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6060h | | 控制模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6061h | | 控制模式显示 | ro | integer8 | 0 |
| 6062h | | 用户位置指令 | ro | integer32 | 0 |
| 6063h | | 电机位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6064h | | 用户位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6065h | | 用户位置偏差过大阈值 | rw | unsigned32 | 100000000 |
| 6067h | | 位置到达阈值 | rw | unsigned32 | 100 |
| 6068h | | 位置到达时间 | rw | unsigned16 | 1 |
| 606Bh | | 用户速度指令值 | ro | integer32 | 0 |
| 606Ch | | 用户实际速度反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 607Ch | | 原点偏置 | rw | integer32 | 0 |
| 607Dh | 01h | 软限位: 最小位置限制 | rw | integer32 | -2147483648 |
| | 02h | 软限位: 最大位置限制 | rw | integer32 | 2147483647 |
| 6098h | | 回原模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6099h | 01h | 回原模式中搜索减速点信号速度 | rw | unsigned32 | 218453 |
| | 02h | 回原模式中搜索原点开关信号速度 | rw | unsigned32 | 21845 |
| 609Ah | | 回原加速度 | rw | unsigned32 | 1310720 |

5.5.4 原点回归模式使用教程

1、设置 X5E 伺服驱动器参数, 配置回原 DI 相关参数 (第 4 组参数: 数字输入输出, 具体参考 7.2 章, 其中 P6.28=0), 运行上位控制器, 其中

表 5-21 原点回归模式启动及运行流程

| 地址 | 名称 | 设定值 (10进制数值) |
|-----------|------|--------------|
| 60600008h | 控制模式 | 6 |
| 60980008h | 回原模式 | 1~35 |

| | | |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| 60400010h | 报警清除 | 任意数 → 128 (上升沿有效) |
| 控制字 | 回原 | 6 → 7 → 15 → 31 (回原使能 BIT4 上升沿有效) |
| 60990120h | 回原模式中搜索减速点信号速度 | 默认值: 218453 (指令单位 /s) |
| 60990220h | 回原模式中搜索原点开关信号速度 | 默认值: 21845 (指令单位 /s) |
| 609A0020h | 回原加速度 | 默认值: 1310720 (指令单位 /s ²) |

5.5.5 原点回归模式介绍

CiA402 内部定义了 31 种回原方式, 如下表 5-22 所述:

以下描述中以 HSW 表示原点位置传感器信号, 以 NL 表示负向限位信号, 以 PL 表示正向限位信号。ON 表示信号的有效状态, OFF 表示信号的无效状态。OFF → ON 表示信号从无效状态到有效状态的跳变沿, ON → OFF 表示信号从有效状态到无效状态的跳变沿。下面分别介绍各种原点模式运行轨迹和信号状态变化, 图标意义如图 5-22 所示。

表 5-22 支持的原点模式一览表

| 回原方式 | 说明 |
|------|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 起步朝负向运行, 以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 2 | 起步朝正向运行, 正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后回退找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 3 | 起步时 HSW 无效则朝正向运行, 否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 4 | 起步时 HSW 无效则朝正向运行, 否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 5 | 起步时 HSW 无效则朝负向运行, 否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 6 | 起步时 HSW 无效则朝负向运行, 否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 7 | 起步时 HSW 无效则朝正向运行, 否则朝负向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 8 | 起步时 HSW 无效则朝正向运行, 否则朝负向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 9 | 起步时都是朝正向运行, 不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 10 | 起步时都是朝正向运行, 不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 11 | 起步时 HSW 无效则朝负向运行, 否则朝正向运行。朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 12 | 起步时 HSW 无效则朝负向运行, 否则朝正向运行。朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 13 | 起步时都是朝负向运行, 不论 HSW 有效或无效。朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时换低速运行, 然后继续正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 14 | 起步时都是朝负向运行, 不论 HSW 有效或无效。朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时换低速运行, 然后继续负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 15 | 保留 |
| 16 | 保留 |
| 17 | 类似方式 1, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 NL 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 18 | 类似方式 2, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 PL 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 19 | 类似方式 3, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 20 | 类似方式 4, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 21 | 类似方式 5, 但不找 Z 脉冲, 以正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 22 | 类似方式 6, 但不找 Z 脉冲, 以负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |

| | |
|----|--|
| 23 | 类似方式 7，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 24 | 类似方式 8，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 25 | 类似方式 9，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 26 | 类似方式 10，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 27 | 类似方式 11，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 28 | 类似方式 12，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 29 | 类似方式 13，但不找 Z 脉冲，以朝正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态位置作为原点 |
| 30 | 类似方式 14，但不找 Z 脉冲，以朝负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态位置作为原点 |
| 31 | 保留 |
| 32 | 保留 |
| 33 | 起步时朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 34 | 起步时朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点 |
| 35 | 以当前位置为原点 |




图 5-8 原点模式图示中各种图标的意义

一般的，建议将原点模式 3~6、19~22，应用在 HSW 的 OFF/ON 状态正好将整个机械允许行程范围分成两部分的情形，因为这 8 种模式下，无论何时遇到 NL 还是 PL，都是停止并报警，并不会自动反向寻找原点。

建议将原点模式 7~14、23~30，应用在 HSW 的 ON 状态正好将整个机械允许行程范围分成三部分的情形，此时 ON 状态区间只占据整个机械允许行程范围很小一部分（即 ON 状态是短时暂态）。

以上只是建议，并不是强制要求。

1、模式1：寻找负限位和Z脉冲

起步时如果 NL 无效，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行时遇到 NL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时如果 NL 有效，则以低速朝正向运行。在朝正向遇到 NL 的 ON → OFF 状态之后，继续正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如图 5-9 所示，参见表 5-22。




图 5-9 原点模式 1 轨迹及信号状态

2、模式2：寻找正限位和Z脉冲

起步时如果 PL 无效，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行时遇到 PL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时如果 PL 有效，则以低速朝负向运行。在朝负向运行时遇到 PL 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如图 5-10 所示，参见表 5-22。




图 5-10 原点模式 2 轨迹及信号状态

3、模式3：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲

起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-11 所示，参见表 5-22。




图 5-11 原点模式 3 轨迹及信号状态

4、模式4：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲

起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-12 所示，参见表 5-22。




图 5-12 原点模式 4 轨迹及信号状态

5、模式5：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲

起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-13 所示，参见表 5-22。




图 5-13 原点模式 5 轨迹及信号状态

6、模式6：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲

起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-14 所示，参见表 5-22。




图 5-14 原点模式 6 轨迹及信号状态

7、模式7：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-15 所示，参见表 5-22。




图 5-15 原点模式 7 轨迹及信号状态

8、模式8：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-16 所示，参见表 5-22。




图 5-16 原点模式 8 轨迹及信号状态

9、模式9：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-17 所示，参见表 5-22。




图 5-17 原点模式 9 轨迹及信号状态

10、模式10：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-18 所示，参见表 5-22。




图 5-18 原点模式 10 轨迹及信号状态

11、模式11：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-19 所示，参见表 5-22。




图 5-19 原点模式 11 轨迹及信号状态

12、模式12：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正面侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负面侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-20 所示，参见表 5-22。




图 5-20 原点模式 12 轨迹及信号状态

13、模式13：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON位置和Z脉冲，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后，继续朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-21 所示，参见表 5-22。




图 5-21 原点模式 13 轨迹及信号状态

14、模式14：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF位置和Z脉冲，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后，继续朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-22 所示，参见表 5-22。




图 5-22 原点模式 14 轨迹及信号状态

15、模式15：保留，请不要设置。

16、模式16：保留，请不要设置。

17、模式17：寻找负限位

起步时如果 NL 无效, 则以高速朝负向运行, 遇到 NL 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速朝正向运行遇到 NL 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时如果 NL 有效, 则以低速朝正向运行。在正向运行遇到的 NL 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-23 所示, 参见表 5-22。




图 5-23 原点模式 17 轨迹及信号状态

18、模式18：寻找正限位

起步时如果 PL 无效, 则以高速朝正向运行, 遇到 PL 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到 PL 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时如果 PL 有效, 则以低速朝负向运行。在低速朝负向运行遇到 PL 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。如图 5-24 所示, 参见表 5-22。




图 5-24 原点模式 18 轨迹及信号状态

19、模式19：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF 位置

起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止, 此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

这种模式下, 无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态, 都是停止回原点流程并报警。

如图 5-25 所示, 参见表 5-22。




图 5-25 原点模式 19 轨迹及信号状态

20、模式20：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON 位置

起步时 HSW 无效则以高速朝正向运行, 在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止, 然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止, 此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止, 然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止, 以停止位置作为原点。

这种模式下, 无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态, 都是停止回原点流程并报警。

如图 5-26 所示, 参见表 5-22。




图 5-26 原点模式 20 轨迹及信号状态

21、模式21：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置

起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-21 所示，参见表 5-22。




图 5-27 原点模式 21 轨迹及信号状态

22、模式22：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置

起步时 HSW 无效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，无论遇到 NL 还是 PL 的 ON 状态，都是停止回原点流程并报警。

如图 5-28 所示，参见表 5-22。




图 5-28 原点模式 22 轨迹及信号状态

23、模式23：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF位置，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的右侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的左侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-29 所示，参见表 5-22。




图 5-29 原点模式 23 轨迹及信号状态

24、模式24：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON位置，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-30 所示，参见表 5-22。




图 5-30 原点模式 24 轨迹及信号状态

25、模式25：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在、负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-31 所示，参见表 5-22。




图 5-31 原点模式 25 轨迹及信号状态

26、模式26：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置，遇正限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝正向运行，遇到 PL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝正向运行，在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；遇到 NL 的 ON 状态，或者再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-32 所示，参见表 5-22。




图 5-32 原点模式 26 轨迹及信号状态

27、模式27：寻找朝正向运行时HSW的ON→OFF位置，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正向侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-33 所示，参见表 5-22。




图 5-33 原点模式 27 轨迹及信号状态

28、模式28：寻找朝负向运行时HSW的OFF→ON位置，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-34 所示，参见表 5-22。




图 5-34 原点模式 28 轨迹及信号状态

29、模式29：寻找朝正向运行时HSW的OFF→ON位置，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正面侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负面侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 无效的位置之后再减速停止，此后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后换低速朝正向运行。在低速正向运行遇到 HSW 的 OFF → ON 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-35 所示，参见表 5-22。




图 5-35 原点模式 29 轨迹及信号状态

30、模式30：寻找朝负向运行时HSW的ON→OFF位置，遇负限位自动反向

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的正当侧，则以高速朝负向运行，在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 无效且位于原点位置传感器所在位置的负向侧，则以高速朝负向运行，遇到 NL 的 ON 状态时减速停止，然后以高速朝正向运行。在正向运行时遇到 HSW 的 OFF → ON 状态之后减速停止，然后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

起步时 HSW 有效则以高速朝负向运行。在负向运行时遇到 HSW 的 ON → OFF 状态之后减速停止，然后高速回退到 HSW 有效的位置之后再减速停止（如果 HSW 有效的区间很窄，则可能进入另一侧 HSW 无效的位置区间），此后换低速朝负向运行。在低速负向运行遇到 HSW 的 ON → OFF 状态时减速停止，以停止位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；遇到 PL 的 ON 状态，或者再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-36 所示，参见表 5-22。




图 5-36 原点模式 30 轨迹及信号状态

31、模式31：保留，请不要设置。

32、模式32：保留，请不要设置。

33、模式33：寻找负向运行时最近的Z脉冲

起步时以低速朝负向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如果朝负向运行在找到 Z 脉冲之前就遇到 NL 的 ON 状态，则减速停止，然后朝正向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝负向运行第一次遇到 NL 的 ON 状态时自动反向；再次遇到 NL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-37 所示，参见表 5-22。




图 5-37 原点模式 33 轨迹及信号状态

34、模式34：寻找正向运行时最近的Z脉冲

起步时以低速朝正向找最近的 Z 脉冲位置作为原点。如果朝正向运行在找到 Z 脉冲之前就遇到 PL 的 ON 状态，则减速停止，然后朝负向运行找最近的 Z 脉冲位置作为原点。

这种模式下，朝正向运行第一次遇到 PL 的 ON 状态时自动反向；再次遇到 PL 的 ON 状态，则停止回原点流程并报警。

如图 5-38 所示，参见表 5-22。





图 5-38 原点模式 34 轨迹及信号状态

5.6 插补位置模式(IP)

插补位置模式只支持同步更新指令, 目前不支持异步更新指令。其位置指令经过上位控制器处理, 周期性地发送给伺服驱动器, 不是像轮廓位置控制模式一次给定最终的目标位置。此模式能够实现单轴或者多轴的同步运动, 适用于对同步要求较高的场合。启用插补位置模式时, 将对象 6060H 设置为 7, 此模式适用于 CANopen 通信。插补模式的输入输出如图 5-39 所示, 图 5-40 展示了单轴线性插补位置的计算过程。如果同步跟踪新插补位置, 则图中所示插补周期即为同步周期。



插补位置控制框图




图 5-39 插补位置模式输入输出图




图 5-40, 单轴线性插补

5.6.1 插补位置模式的控制字

选择插补位置模式时,控制字(6040h)各个位的意义如表 5-23 所示,其中背景用深颜色标注的是插补位置模式专用的控制命令。

表 5-23 插补位置模式的控制字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-------|------------------|---|
| 0 | Switch on | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 1 | Enable voltage | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 2 | 快速停机 | 使能伺服时必须设置为 1, 设置为 0 则快速停机。 |
| 3 | Operation enable | 使能伺服时必须设置为 1。 |
| 4 | 使能插补位置模式 | 0: 使能无效 1: 使能有效 (插补全程必须为高电平) |
| 5, 6 | IP 模式预留 | 暂无 |
| 7 | 故障复位 | 在 0 → 1 变化时执行一次故障复位, 如需多次复位, 则需要产生多次 0 → 1 变化。此位置 1 时, 其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效, 1: 有效。有效时停止执行指令 |
| 9 | IP 模式预留 | 暂无 |
| 10 | 预留 | 暂无 |
| 11~15 | 厂家自定义 | 暂无 |

5.6.2 插补位置模式的状态字

选择插补位置模式时,状态字 (6041h) 各个位的意义如表 5-24 所示。其中背景用深颜色标注的是插补位置模式专用的状态。

表 5-24 插补位置模式的状态字说明

| Bit | 名称 | 说明 |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 0 | Ready to switch on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 1 | Switched on | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 2 | Operation enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示伺服已使能 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无故障, 1: 有故障 |
| 4 | Voltage enabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示可以使能伺服 |
| 5 | 快速停机 | 0: 快速停机有效, 1: 快速停机无效 |
| 6 | Switch on disabled | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示不可以使能伺服 |
| 7 | 警告 | 0: 无警告, 1: 有警告 |

| | | |
|----|----------|---|
| 8 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 9 | 远程控制 | 0: 无效, 1: 有效。有效时表示控制字已生效 |
| 10 | 位置到达 | 60400010h bit 8 (暂停)=0, 0: 位置未到达, 1: 位置到达; 60400010h bit 8 (暂停)=1, 0: 减速中, 1: 速度为 0 |
| 11 | 内部软限位状态 | 0: 没有到达软限位, 1: 到达软限位 |
| 12 | 插补位置模式状态 | 0: 插补位置模式无效 1: 插补位置模式有效 |
| 13 | IP 模式预留 | 暂无 |
| 14 | 厂家自定义 | 暂无 |
| 15 | 回原点完成 | 0: 无效, 1: 已完成回原点。 对于绝对值系统, P09.14 的十六进制值右起第 2 位设置为 2 后, 回原点成功之后会存储 bit15 的值 (掉电保持), 将 P20.06 设置为 7 可清除存储值。 |

5.6.3 插补位置模式相关对象

表 5-25, 插补位置模式相关的字典对象

| 索引 | 子索引 | 名称 | 访问类型 | 数据类型 | 默认值 |
|-------|-----|-------------|------|------------|-------------|
| 603Fh | | 错误代码 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6040h | | 控制字 | rw | unsigned16 | 0 |
| 6041h | | 状态字 | ro | unsigned16 | 0 |
| 6060h | | 控制模式 | rw | integer8 | 0 |
| 6061h | | 控制模式显示 | ro | integer8 | 0 |
| 6062h | | 用户位置指令 | ro | integer32 | 0 |
| 6063h | | 电机位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6064h | | 用户位置反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 6065h | | 用户位置偏差过大阈值 | rw | unsigned32 | 1000000 |
| 6067h | | 位置到达阈值 | rw | unsigned32 | 100 |
| 6068h | | 位置到达时间 | rw | unsigned16 | 1 |
| 606Bh | | 用户速度指令值 | ro | integer32 | 0 |
| 606Ch | | 用户实际速度反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 607Ch | | 原点偏置 | rw | integer32 | 0 |
| 607Dh | 01h | 软限位: 最小位置限制 | rw | integer32 | -2147483648 |
| | 02h | 软限位: 最大位置限制 | rw | integer32 | 2147483647 |
| 60C1h | 01h | 插补位移 | rw | integer32 | 0 |
| 60C2h | 01h | 插补时间单位 | rw | unsigned8 | 1 |
| | 02h | 插补时间索引 | rw | integer8 | -3 |
| 60F4h | | 用户位置偏差 | ro | integer32 | 0 |
| 60FCh | | 电机位置指令反馈 | ro | integer32 | 0 |
| 60FCh | | 电机位置指令反馈 | ro | integer32 | 0 |

5.6.4 插补位置模式使用举例

1、设置伺服驱动器参数

表 5-26, 运行插补位置模式时的伺服驱动器参数配置

| 参数地址 | 设定值 | 说明 |
|------------------|-----|------------|
| P00.01(2100-02h) | 7 | CANopen 模式 |

| | | |
|------------------|---|----------------|
| P09.00(2109-01h) | 1 | 从站地址 (默认为 1) |
| P09.13(2109-0Eh) | 5 | 波特率 (默认为 500K) |

2、上位控制器连接伺服驱动器, 设置 CANopen 通讯参数、插补模式相关参数 (传输模式、插补周期、轴参数等)

3、运行上位控制器, 其中

表 5-27, 插补位置模式启动及运行流程

| 地址 | 名称 | 值设定 (10进制数值) |
|------------------|----------|-------------------------|
| 60600008h | 控制模式 | 7 |
| 60C10120h | 插补给定位置 | 上位控制器规划给定 |
| 60400010h 控制字 | 使能 | 任意数 → 6 → 7 → 31 |
| | 报警清除 | 任意数 → 128 (上升沿有效, 如能清除) |
| | 使能插补位置模式 | 使能给定指令 |
| 60C20108h | 插补时间单位 | ≥ 1(单位: ms) |

5.7 电子齿轮比补充说明

可通过 P09.13 (2109-0Eh) 右起第 2 位切换选择两种齿轮比:

P09.13 右起第 2 位设置为 0 时, 由 P00.08 或者 P00.10/P00.12 设置电子齿轮比, 此时 6091h、6092h 不再起作用; 可通过 P00.08 设定电机每旋转一圈所需要的指令脉冲数, 代替电子齿轮使用。如果 P00.08 值为 0 时, 则使用电子齿轮比 P00.10/P00.12

P09.13 右起第 2 位设置为 1 时, 由 6091h、6092h 来设置电子齿轮比, 此时 P00.08 和 P00.10/P00.12 不再起作用, 如下:

$$608F * 6091 / 6092 = \frac{608F_{h_01}(\text{电机编码器分辨率}) \times 6091_{h_01}(\text{电机旋转圈数})}{608F_{h_02}(\text{编码器分辨率对应电机圈数}) \times 6091_{h_02}(\text{驱动轴旋转圈数})} \times \frac{6092_{h_01}(\text{上位机进给量})}{6092_{h_02}(\text{驱动轴旋转圈数})}$$

(伺服电子齿轮比)

举例说明: 17bit 编码器电机 608F=131072, 如果想要上位机发 10000 个指令对应驱动轴转一圈, 可以将对象设置 6091h 为 1:1, 6092h 为 10000:1

5.8 指令单位说明

◆ 关于速度指令单位:

P09.13 (2109-0Eh) 的十六进制值右起第三位决定速度指令的单位,

0: RPM,

1: 用户指令 /s

◆ 关于加减速指令单位:

P09.13 (2109-0Eh) 的十六进制值右起第四位决定加速时间,

0: 0RPM-1000RPM 的加速时间 ms;

1: 指令 /s²

第 6 节 参数说明

| | |
|-------------------|-----|
| 6.1 通用参数一览表 | 118 |
| 6.2 参数详细说明 | 123 |
| 6.3 总线相关功能码 | 182 |

6.1 通用参数一览表

相关模式: P: 位置模式; S: 速度模式; T: 转矩模式。表中的“·”符号表示该参数在这种模式下支持使用,“—”符号表示不支持使用

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|------------|------------------------|---|---|---|
| | | P | S | T | |
| P00 | 00 | 电机旋转正方向定义 | · | · | · |
| | 01 | 控制模式选择 | · | · | · |
| | 02 | 实时自调整模式 | · | · | · |
| | 03 | 刚性等级设定 | · | · | · |
| | 04 | 惯量比 | · | · | · |
| | 14 | 电机一圈输出脉冲数 (32 位) | · | — | — |
| | 16 | 脉冲输出正方向定义 | · | · | · |
| | 17 | 脉冲输出 OZ 极性 | · | — | — |
| | 18 | 脉冲输出功能选择 | · | — | — |
| | 19 | 位置偏差过大阈值 (32 位) | · | · | · |
| | 21 | 制动电阻设置 | · | · | · |
| | 22 | 外置电阻功率容量 | · | · | · |
| | 23 | 外置电阻阻值 | · | · | · |
| | 24 | 外置电阻发热时间常数 | · | · | · |
| | 25 | 制动电压点 | · | · | · |
| | 26 | 位置步进量设定 | · | — | — |
| | 27 | 高速脉冲串形态 | · | — | — |
| | 28 | 模数模式低 32 位 | · | — | — |
| 30 | 模数模式高 32 位 | · | · | · | |
| P01 | 00 | 位置环增益 1 | · | — | — |
| | 01 | 速度环增益 1 | · | · | — |
| | 02 | 速度环积分时间 1 | · | · | — |
| | 03 | 速度检测滤波 1 | · | · | · |
| | 04 | 转矩指令滤波 1 | · | · | · |
| | 05 | 位置环增益 2 | · | — | — |
| | 06 | 速度环增益 2 | · | · | — |
| | 07 | 速度环积分时间 2 | · | · | — |
| | 08 | 速度检测滤波 2 | · | · | · |
| | 09 | 转矩指令滤波 2 | · | · | · |
| | 10 | 速度调节器 PDF 系数 | · | · | — |
| | 11 | 速度前馈控制选择 | · | — | — |
| | 12 | 速度前馈增益 | · | — | — |
| | 13 | 速度前馈滤波时间 | · | — | — |
| | 14 | 转矩前馈选择 | · | · | — |
| | 15 | 转矩前馈增益 | · | · | · |
| | 16 | 转矩前馈滤波时间 | · | · | — |
| | 17 | DI 功能 GAIN-SWITCH 切换选择 | · | · | — |
| | 18 | 位置控制切换模式 | · | — | — |
| | 19 | 位置控制切换延时 | · | — | — |
| | 20 | 位置控制切换等级 | · | — | — |
| | 21 | 位置控制切换回滞 | · | — | — |
| 22 | 位置增益切换时间 | · | — | — | |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | | |
|-----|------------|----------------|-------------|---|---|---|
| | | P | S | T | | |
| P01 | 23 | 速度控制切换模式 | — | · | — | |
| | 24 | 速度控制切换延时 | — | · | — | |
| | 25 | 速度控制切换等级 | — | · | — | |
| | 26 | 速度控制切换回滞 | — | · | — | |
| | 27 | 转矩控制切换模式 | — | — | · | |
| | 28 | 转矩控制切换延时 | — | — | · | |
| | 29 | 转矩控制切换等级 | — | — | · | |
| | 30 | 转矩控制切换回滞 | — | — | · | |
| | 31 | 观测器启用 | · | · | · | |
| | 32 | 观测器截止频率 | · | · | · | |
| | 33 | 观测器相位补偿时间 | · | · | · | |
| | 34 | 观测器惯量系数 | · | · | · | |
| | P02 | 00 | 位置指令平滑滤波 | · | — | — |
| | | 01 | 位置指令 FIR 滤波 | · | — | — |
| 02 | | 自适应滤波器模式 | · | · | · | |
| 03 | | 自适应滤波负载模式 | · | · | · | |
| 04 | | 第 1 陷波器频率 (手动) | · | · | · | |
| 05 | | 第 1 陷波器宽度 | · | · | · | |
| 06 | | 第 1 陷波器深度 | · | · | · | |
| 07 | | 第 2 陷波器频率 (手动) | · | · | · | |
| 08 | | 第 2 陷波器宽度 | · | · | · | |
| 09 | | 第 2 陷波器深度 | · | · | · | |
| 10 | | 第 3 陷波器频率 | · | · | · | |
| 11 | | 第 3 陷波器宽度 | · | · | · | |
| 12 | | 第 3 陷波器深度 | · | · | · | |
| 13 | | 第 4 陷波器频率 | · | · | · | |
| 14 | | 第 4 陷波器宽度 | · | · | · | |
| 15 | | 第 4 陷波器深度 | · | · | · | |
| 19 | | 位置指令 FIR 滤波 2 | · | — | — | |
| 20 | | 第 1 减振频率 | · | · | — | |
| 21 | | 第 1 减振滤波设定 | · | · | — | |
| 22 | | 第 2 减振频率 | · | · | — | |
| 23 | 第 2 减振滤波设定 | · | · | — | | |
| 31 | 共振点 1 频率 | · | · | · | | |
| 32 | 共振点 1 频宽 | · | · | · | | |
| 33 | 共振点 1 幅度 | · | · | · | | |
| 34 | 共振点 2 频率 | · | · | · | | |
| 35 | 共振点 2 频宽 | · | · | · | | |
| 36 | 共振点 2 幅度 | · | · | · | | |
| P03 | 00 | 速度指令来源 | — | · | — | |
| | 03 | 速度指令设定值 | — | · | — | |
| | 04 | 点动速度设定值 | — | · | — | |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|----|---------------------|---|---|---|
| | | P | S | T | |
| | 08 | 转矩限制来源 | • | • | — |
| | 09 | 正转内部转矩限制 | • | • | — |
| | 10 | 反转内部转矩限制 | • | • | — |
| | 11 | 正转侧外部转矩限制 | • | • | — |
| | 12 | 反转侧外部转矩限制 | • | • | — |
| | 14 | 加速时间 1 | — | • | • |
| | 15 | 减速时间 1 | — | • | • |
| | 16 | 加速时间 2 | — | • | — |
| | 17 | 减速时间 2 | — | • | — |
| | 19 | 零速钳位功能 | — | • | • |
| | 20 | 零速钳位阈值 | — | • | • |
| | 22 | 转矩指令来源 | — | — | • |
| | 25 | 转矩指令键盘设定值 | — | — | • |
| | 26 | 转矩控制时速度限制来源选择 | — | — | • |
| | 27 | 内部正速度限制 | — | — | • |
| | 28 | 内部负速度限制 | — | — | • |
| | 29 | 硬限位转矩限制 | • | — | — |
| | 30 | 硬限位转矩限制检测时间 | • | — | — |
| | 31 | 速度指令序号选择方式 | — | • | — |
| P03 | 32 | 第 1~8 段速度指令用的加速时间序号 | — | • | — |
| | 33 | 第 1~8 段速度指令用的减速时间序号 | — | • | — |
| | 34 | 第 9~16 段速度使用的加速时间序号 | — | • | — |
| | 35 | 第 9~16 段速度使用的减速时间序号 | — | • | — |
| | 36 | 第 1 段速度 | — | • | — |
| | 37 | 第 2 段速度 | — | • | — |
| | 38 | 第 3 段速度 | — | • | — |
| | 39 | 第 4 段速度 | — | • | — |
| | 40 | 第 5 段速度 | — | • | — |
| | 41 | 第 6 段速度 | — | • | — |
| | 42 | 第 7 段速度 | — | • | — |
| | 43 | 第 8 段速度 | — | • | — |
| | 44 | 第 9 段速度 | — | • | — |
| | 45 | 第 10 段速度 | — | • | — |
| | 46 | 第 11 段速度 | — | • | — |
| | 47 | 第 12 段速度 | — | • | — |
| | 48 | 第 13 段速度 | — | • | — |
| | 49 | 第 14 段速度 | — | • | — |
| | 50 | 第 15 段速度 | — | • | — |
| | 51 | 第 16 段速度 | — | • | — |
| P04 | 00 | 普通 DI 滤波选择 | • | • | • |
| | 01 | DI1 端子功能选择 | • | • | • |
| | 02 | DI2 端子功能选择 | • | • | • |
| | 03 | DI3 端子功能选择 | • | • | • |
| | 04 | DI4 端子功能选择 | • | • | • |
| | 05 | DI5 端子功能选择 | • | • | • |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|----|-----------------------|---|---|---|
| | | P | S | T | |
| | 06 | DI6 端子功能选择 | • | • | • |
| | 07 | DI7 端子功能选择 | • | • | • |
| | 08 | DI8 端子功能选择 | • | • | • |
| | 09 | DI9 端子功能选择 | • | • | • |
| | 11 | DI1 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 12 | DI2 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 13 | DI3 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 14 | DI4 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 15 | DI5 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 16 | DI6 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 17 | DI7 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 18 | DI8 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 19 | DI9 端子逻辑选择 | • | • | • |
| | 21 | DO1 端子功能选择 | • | • | • |
| | 22 | DO2 端子功能选择 | • | • | • |
| | 23 | DO3 端子功能选择 | • | • | • |
| | 24 | DO4 端子功能选择 | • | • | • |
| | 25 | DO5 端子功能选择 | • | • | • |
| | 26 | DO6 端子功能选择 | • | • | • |
| | 27 | DO7 端子功能选择 | • | • | • |
| | 27 | DO7 端子功能选择 | • | • | • |
| | 28 | DO8 端子功能选择 | • | • | • |
| P04 | 29 | DO9 端子功能选择 | • | • | • |
| | 31 | DO1 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 32 | DO2 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 33 | DO3 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 34 | DO4 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 35 | DO5 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 36 | DO6 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 37 | DO7 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 38 | DO8 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 39 | DO9 端子逻辑电平选择 | • | • | • |
| | 41 | FunINL 信号未分配的状态 (HEX) | • | • | • |
| | 42 | FunINH 信号未分配的状态 (HEX) | • | • | • |
| | 43 | 电机旋转信号速度门限值 | • | • | • |
| | 44 | 速度一致信号宽度 | — | • | — |
| | 45 | 速度到达指定值 | • | • | • |
| | 47 | 定位完成范围 | • | — | — |
| | 48 | 定位完成输出设定 | • | — | — |
| | 49 | 定位完成保持时间 | • | — | — |
| | 50 | 定位接近范围 | • | — | — |
| | 51 | 零速时制动器动作后伺服 OFF 延迟时间 | • | • | • |
| | 52 | 运转中制动器动作的速度设定 | • | • | • |
| | 53 | 运转中制动器动作的等待时间 | • | • | • |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|------------------|-------------------|---|---|---|
| | | P | S | T | |
| P04 | 54 | OCZ 输出选择 | • | • | • |
| | 55 | 转矩到达指定值 | • | • | • |
| | 56 | 转矩到达检测宽度 | • | • | • |
| | 57 | Z 脉冲宽度调整 | • | • | • |
| | 58 | 零速信号输出门限值 | • | • | • |
| P05 | 00 | AI1 最小输入 | • | • | • |
| | 01 | AI1 最小值对应设定值 | • | • | • |
| | 02 | AI1 最大输入 | • | • | • |
| | 03 | AI1 最大值对应设定值 | • | • | • |
| | 04 | AI1 零点微调 | • | • | • |
| | 05 | AI1 死区设置 | • | • | • |
| | 06 | AI1 输入滤波时间 | • | • | • |
| | 07 | AI2 最小输入 | • | • | • |
| | 08 | AI2 最小值对应设定值 | • | • | • |
| | 09 | AI2 最大输入 | • | • | • |
| | 10 | AI2 最大值对应设定值 | • | • | • |
| | 11 | AI2 零点微调 | • | • | • |
| | 12 | AI2 死区设置 | • | • | • |
| | 13 | AI2 输入滤波时间 | • | • | • |
| | 14 | AI 设定 100% 转速 | • | • | • |
| | 15 | AI 设定 100% 转矩 | • | • | • |
| | 16 | AI1 功能选择 | • | • | • |
| 17 | AI2 功能选择 | • | • | • | |
| 28 | AO1 信号选择 (需要扩展卡) | • | • | • | |
| 29 | AO1 偏置量电压 | • | • | • | |
| 30 | AO1 倍率 | • | • | • | |
| 31 | AO2 信号选择 (需要扩展卡) | • | • | • | |
| 32 | AO2 偏置量电压 | • | • | • | |
| 33 | AO2 倍率 | • | • | • | |
| 34 | AO 监视值类型设定 | • | • | • | |
| P06 | 00 | 第 2 电子齿轮分子 (32 位) | • | - | - |
| | 02 | 第 3 电子齿轮分子 (32 位) | • | - | - |
| | 04 | 第 4 电子齿轮分子 (32 位) | • | - | - |
| | 06 | 位置偏差清除功能 | • | - | - |
| | 09 | 电子齿轮比切换延时设置 | • | - | - |
| | 10 | 势能负载转矩补偿值 | • | • | - |
| | 11 | P06.10 存储选项 | • | • | - |
| | 18 | 第一类故障停机方式选择 | • | • | • |
| | 19 | 参数识别速度值 | • | • | - |
| | 20 | 参数识别加速时间 | • | • | - |
| | 21 | 参数识别减速时间 | • | • | - |
| | 22 | 参数识别模式 | • | • | - |
| | 23 | 初始角度辨识电流限制 | • | • | • |
| | 24 | 瞬间停电保护 | • | • | • |
| | 25 | 瞬间停电减速时间 | • | • | • |
| | 26 | 伺服 OFF 停机方式 | • | • | • |
| | 27 | 第二类故障停机方式选择 | • | • | • |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|-----|-----------------|--------|---|---|
| | | P | S | T | |
| P06 | 28 | 超程输入设定 | • | • | • |
| | 29 | 超程时的停止方式 | • | • | • |
| | 30 | 电源输入缺相保护选择 | • | • | • |
| | 31 | 电源输出缺相保护选择 | • | • | • |
| | 32 | 紧急停止转矩 | • | • | • |
| | 33 | 飞车保护功能 | • | • | • |
| | 34 | 过载警告值 | • | • | • |
| | 35 | 电机过载保护系数 | • | • | • |
| | 36 | 欠压保护点 | • | • | • |
| | 37 | 过速故障点 | • | • | • |
| | 38 | 脉冲输入最大频率 | • | - | - |
| | 39 | 对地短路检测保护选择 | • | • | • |
| | 40 | 编码器干扰检测延时 | • | • | • |
| | 41 | 脉冲输入滤波设定 | • | - | - |
| | 42 | 脉冲禁止输入设定 | • | - | - |
| | 43 | 偏差清零输入设定 | • | | |
| | 44 | 高速 DI 滤波设定 | • | - | - |
| | 45 | 速度偏差过大阈值 | • | • | • |
| | 46 | 转矩饱和超时时长 | • | • | - |
| | 47 | 绝对值系统设定 | • | • | • |
| | 48 | 编码器电池低压阈值 | • | • | • |
| | 49 | 高速脉冲输入滤波 | • | • | • |
| | P07 | 00 | 面板显示选项 | • | • |
| 01 | | 面板监控参数设置 1 | • | • | • |
| 02 | | 面板监控参数设置 2 | • | • | • |
| 03 | | 面板监控参数设置 3 | • | • | • |
| 04 | | 面板监控参数设置 4 | • | • | • |
| 05 | | 面板监控参数设置 5 | • | • | • |
| 08 | | 功能选项 1 | • | • | • |
| 09 | | 功能选项 2 | • | • | • |
| 10 | | 用户密码 | • | • | • |
| 11 | | 断电及时存储功能 | • | • | • |
| 12 | | 用户加密锁屏时间 | • | • | • |
| P08 | 14 | 快速减速时间 | • | • | • |
| | 16 | 功能选项 3 | • | • | • |
| | 17 | 电机一圈最大等分数 | • | - | - |
| | 19 | 功能选项 5 | • | • | • |
| | 20 | 功能选项 6 | • | • | • |
| | 21 | 功能选项 7 | • | • | • |
| | 22 | 功能选项 8 | • | • | • |
| | 23 | 故障复位时机 | • | • | • |
| | 24 | 正向软限位 (32 位) | • | • | • |
| | 26 | 负向软限位 (32 位) | • | • | • |
| P08 | 00 | 多段预置位置指令执行方式 | • | - | - |
| | 01 | 起始段序号 | • | - | - |
| | 02 | 终点段序号 | • | - | - |
| | 03 | 暂停再启动之后剩余段数处理方式 | • | - | - |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | |
|-----|------------------|-----------------|---|---|---|
| | | P | S | T | |
| P08 | 04 | 位置指令类型 | • | - | - |
| | 05 | 等待时间的单位 | • | - | - |
| | 06 | 第 1 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 08 | 第 1 段最大速度 | • | - | - |
| | 09 | 第 1 段加减速时间 | • | - | - |
| | 10 | 第 1 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 11 | 第 2 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 13 | 第 2 段最大速度 | • | - | - |
| | 14 | 第 2 段加减速时间 | • | - | - |
| | 15 | 第 2 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 16 | 第 3 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 18 | 第 3 段最大速度 | • | - | - |
| | 19 | 第 3 段加减速时间 | • | - | - |
| | 20 | 第 3 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 21 | 第 4 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 23 | 第 4 段最大速度 | • | - | - |
| | 24 | 第 4 段加减速时间 | • | - | - |
| | 25 | 第 4 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 26 | 第 5 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 28 | 第 5 段最大速度 | • | - | - |
| | 29 | 第 5 段加减速时间 | • | - | - |
| | 30 | 第 5 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 31 | 第 6 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 33 | 第 6 段最大速度 | • | - | - |
| | 34 | 第 6 段加减速时间 | • | - | - |
| | 35 | 第 6 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 36 | 第 7 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 38 | 第 7 段最大速度 | • | - | - |
| | 39 | 第 7 段加减速时间 | • | - | - |
| | 40 | 第 7 段完成之后等待时间 | • | - | - |
| | 41 | 第 8 段位移量 (32 位) | • | - | - |
| | 43 | 第 8 段最大速度 | • | - | - |
| 44 | 第 8 段加减速时间 | • | - | - | |
| 45 | 第 8 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| 46 | 第 9 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| 48 | 第 9 段最大速度 | • | - | - | |
| 49 | 第 9 段加减速时间 | • | - | - | |
| 50 | 第 9 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| 51 | 第 10 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| 53 | 第 10 段最大速度 | • | - | - | |
| 54 | 第 10 段加减速时间 | • | - | - | |
| 55 | 第 10 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| 56 | 第 11 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| 58 | 第 11 段最大速度 | • | - | - | |
| 59 | 第 11 段加减速时间 | • | - | - | |
| 60 | 第 11 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| 61 | 第 12 段位移量 (32 位) | • | - | - | |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | | | |
|-----|---------------|---------------------|-------------|---|---|---|
| | | P | S | T | | |
| P08 | 63 | 第 12 段最大速度 | • | - | - | |
| | 64 | 第 12 段加减速时间 | • | - | - | |
| | 65 | 第 12 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| | 66 | 第 13 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| | 68 | 第 13 段最大速度 | • | - | - | |
| | 69 | 第 13 段加减速时间 | • | - | - | |
| | 70 | 第 13 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| | 71 | 第 14 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| | 73 | 第 14 段最大速度 | • | - | - | |
| | 74 | 第 14 段加减速时间 | • | - | - | |
| | 75 | 第 14 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| | 76 | 第 15 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| | 78 | 第 15 段最大速度 | • | - | - | |
| | 79 | 第 15 段加减速时间 | • | - | - | |
| | 80 | 第 15 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| | 81 | 第 16 段位移量 (32 位) | • | - | - | |
| | 83 | 第 16 段最大速度 | • | - | - | |
| | 84 | 第 16 段加减速时间 | • | - | - | |
| | 85 | 第 16 段完成之后等待时间 | • | - | - | |
| | 86 | 位置指令抢断执行设定 | • | - | - | |
| | 88 | 原点回归启动方式 | • | - | - | |
| | 89 | 原点回归模式 | • | - | - | |
| | 90 | 原点回归时限位和 Z 信号设定 | • | - | - | |
| | 92 | 高速搜索原点的速度 | • | - | - | |
| | 93 | 低速搜索原点的速度 | • | - | - | |
| | 94 | 搜索原点时的加减速时间 | • | - | - | |
| | 95 | 回原点过程时间限定值 | • | - | - | |
| | 96 | 原点坐标偏移 (32 位) | • | - | - | |
| | 98 | 机械原点位置偏移量 (32 位) | • | - | - | |
| | P09 | 00 | 伺服轴地址编号 | • | • | • |
| | | 01 | Modbus 波特率 | • | • | • |
| | | 02 | Modbus 数据格式 | • | • | • |
| 03 | | 通信超时 | • | • | • | |
| 04 | | 通信应答延时 | • | • | • | |
| 05 | | 通信控制 DI 使能设定 1 | • | • | • | |
| 06 | | 通信控制 DI 使能设定 2 | • | • | • | |
| 07 | | 通信控制 DI 使能设定 3 | • | • | • | |
| 08 | | 通信控制 DI 使能设定 4 | • | • | • | |
| 09 | | 通信控制 DO 使能设定 1 | • | • | • | |
| 10 | | 通信控制 DO 使能设定 2 | • | • | • | |
| 11 | | 通信设定命令值维持时间 | • | • | • | |
| 12 | | 选择启用 AO 功能或者 CAN 通信 | • | • | • | |
| 13 | | 总线通信配置 1 | • | • | • | |
| 14 | | 总线通信配置 2 | • | • | • | |
| 15 | 总线通信配置 3 | • | • | • | | |
| P10 | CANopen 参数组 1 | • | • | • | | |
| P11 | CANopen 参数组 2 | • | • | • | | |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | |
|---------|------------------------|------|---|---|
| | | P | S | T |
| P12 | CANopen 参数组 3 | • | • | • |
| P13 | CANopen 参数组 4 | • | • | • |
| P17 | 00 外部编码器使用方式 | • | - | - |
| | 01 外部编码器节距 (32 位) | • | - | - |
| | 03 全闭环混合偏差过大阈值 (32 位) | • | - | - |
| | 05 混合偏差计数设定 | • | - | - |
| | 06 混合振动抑制增益 | • | - | - |
| | 07 混合振动抑制时间常数 | • | - | - |
| | 09 全闭环速度反馈设定 | • | - | - |
| | 11 全闭环混合偏差外部单位 (32 位) | • | - | - |
| | 13 内部编码器计数值外部单位 (32 位) | • | - | - |
| | 16 位置比较输出模式 | • | - | - |
| | 17 第 1 个位置 (32 位) | • | - | - |
| | 19 第 2 个位置 (32 位) | • | - | - |
| | 21 第 3 个位置 (32 位) | • | - | - |
| | 23 第 4 个位置 (32 位) | • | - | - |
| P18 | 25 信号有效时间 1 | • | - | - |
| | 26 信号有效时间 2 | • | - | - |
| | 27 信号有效时间 3 | • | - | - |
| | 28 信号有效时间 4 | • | - | - |
| 29 信号延时 | • | - | - | |
| P18 | 00 电机型号编码 | • | • | • |
| P19 | 00 驱动器型号编码 | • | • | • |
| P20 | 00 键盘 JOG 试运行 | • | • | • |
| | 01 故障复位 | • | • | • |
| | 03 参数辨识功能 | • | • | • |
| | 05 模拟输入自动校正 | • | • | • |
| | 06 系统初始化功能 | • | • | • |
| | 08 通信操作命令输入 | • | • | • |
| | 09 通信操作状态输出 | • | • | • |
| | 10 通信设定 DI 输入 | • | • | • |
| | 11 通信选择多段指令序号 | • | • | - |
| | 12 通信启动原点回归 | • | • | - |

| 组号 | 名称 | 相关模式 | | |
|------------------|-----------------------|------|---|---|
| | | P | S | T |
| P21 | 00 伺服状态 | • | • | • |
| | 01 电机转速反馈 (32 位) | • | • | • |
| | 03 速度指令 | • | • | • |
| | 04 内部转矩指令 (相对于额定转矩) | • | • | • |
| | 05 相电流有效值 | • | • | • |
| | 06 母线电压值 | • | • | • |
| | 07 绝对位置计数器 (32 位) | • | • | • |
| | 09 电气角度 | • | • | • |
| | 10 机械角度 (相对于编码器零点) | • | • | • |
| | 11 辨识的惯量值 | • | • | • |
| | 12 输入位置指令对应速度信息 | • | • | • |
| | 13 位置偏差计数器 (32 位) | • | • | • |
| | 15 输入指令脉冲计数器 (32 位) | • | • | • |
| | 17 反馈脉冲计数器 (32 位) | • | • | • |
| | 19 位置偏差计数器指令单位 (32 位) | • | • | • |
| | 21 数字输入信号监视 | • | • | • |
| | 23 数字输出信号监视 | • | • | • |
| | 25 总上电时间 (32 位) | • | • | • |
| | 27 AI1 电压校正 | • | • | • |
| | 28 AI2 电压校正 | • | • | • |
| | 29 AI1 原始电压值 | • | • | • |
| | 30 AI2 原始电压值 | • | • | • |
| | 31 模块温度值 | • | • | • |
| | 36 版本号 1 | • | • | • |
| | 37 版本号 2 | • | • | • |
| | 38 版本号 3 | • | • | • |
| | 39 产品系列代号 | • | • | • |
| | 40 故障记录的显示 | • | • | • |
| | 41 故障码 | • | • | • |
| | 42 所选故障时间戳 (32 位) | • | • | • |
| | 44 所选故障时当前转速 | • | • | • |
| | 45 所选故障时当前电流 U | • | • | • |
| | 46 所选故障时当前电流 V | • | • | • |
| | 47 所选故障时母线电压 | • | • | • |
| | 48 故障时输入端子状态 | • | • | • |
| | 49 所选故障时输出端子状态 | • | • | • |
| | 50 总线版本号 | • | • | • |
| | 51 负载率 | • | • | • |
| 52 再生负载率 | • | • | • | |
| 53 内部警告代码 | • | • | • | |
| 54 内部指令当前段序号 | • | • | • | |
| 55 定制版序列号 | • | • | • | |
| 56 绝对位置计数器高 32 位 | • | • | • | |
| 58 反馈脉冲计数器高 32 位 | • | • | • | |

6.2 参数详细说明

P00组 基本设置

| P00.00 | 电机旋转正方向定义 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

设定指令方向和电机旋转方向的关系

0: 正指令方向时, 电机旋转方向为 CCW (从电机轴侧看旋转方向为逆时针方向)

1: 正指令方向时, 电机旋转方向为 CW (从电机轴侧看旋转方向为顺时针方向)

| P00.01 | 控制模式选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 7 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

设定所需要的控制模式。

0: 位置模式

1: 速度模式

2: 转矩模式

3: 位置模式 / 速度混合模式

4: 位置模式 / 转矩混合模式

5: 速度模式 / 转矩混合模式

6: 全闭环模式 (保留)

7: CANopen 模式

当选择模式 3 ~ 5 时, 通过 DI 功能 MODE_SEL 来切换两种模式。MODE_SEL 为 0 时控制模式为第 1 模式, 为 1 时候控制模式变为第 2 模式。使用 CANopen 通信控制, 配置为模式 7。

| P00.02 | 实时自调整模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 3 | 1 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定实时自动调整的模式。

0: 无效, 实时自动调整功能无效。

1: 标准模式, 无增益切换。

2: 定位模式, 有增益切换, 特别适合位置控制。

3: 负载特性动态测试, 但不设定参数

| P00.03 | 刚性等级设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 12 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定实时自动调整的响应等级。

0 ~ 31, 设定值越高, 伺服控制回路的带宽越高, 响应越快, 同时也可能会产生更大的振动。请一边确认动作效果, 一边由低到高调整刚性等级。

变更该参数需要等到控制指令为 0 时候才能起作用, 请在变更该参数, 让指令停止, 确认参数已经起作用后, 再进行下一步动作。

| P00.04 | 惯量比 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 6000 | 100 | 0.01 | 立即生效 | P | S | T |

设定负载与电机惯量的比值。

0 ~ 60.00

| P00.05 | 位置指令来源 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

设定位置控制时的指令来源。

0: 脉冲指令

1: 步进量给定

2: 内部位置指令

设置为 0 时通过 P00_06 选择脉冲输入源

| P00.06 | 脉冲来源 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

0: 低速脉冲

1: 高速脉冲

| P00.07 | 脉冲串形态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

设定脉冲指令的输入形态。

0: 方向 + 脉冲, 正逻辑。(默认值)

1: 方向 + 脉冲, 负逻辑

2: A 相 (Pulse)+B 相 (sign) 正交脉冲 4 倍频, 正逻辑 (A 超前 B 为正)

3: A 相 (Pulse)+B 相 (sign) 正交脉冲 4 倍频, 负逻辑 (B 超前 A 为正)

4: CW+CCW, 正逻辑

5: CW+CCW, 负逻辑

| P00.08 | 电机一圈所需单位指令数 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|----------------|-------|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2147483646 | 10000 | 1Unit | 再次上电 | P | | |

设定电机每旋转一圈所需要的指令脉冲数, 可代替电子齿轮使用。

0 Unit/Turn ~ 2147483646 Unit/Turn

当此功能码值为 0 时, 电子齿轮参数才起作用。

| P00.10 | 第1电子齿轮分子(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2147483646 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

设定第 1 组电子齿轮的分子。

1 ~ 2147483646

当 P00.08=0 时才起作用。

| P00.12 | 电子齿轮分母(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 2147483646 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

设定第 1 组电子齿轮的分母。

1 ~ 2147483646

当 P00.08=0 时才起作用。

| P00.14 | 电机一圈输出脉冲数(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------------|-----------------|------|------|------|------|--|--|
| | | 16 ~ 2147483646 | 2500 | 1PPR | 再次上电 | P | | |

设定电机每旋转 1 圈输出的 OUTA 或 OUTB 的脉冲数。

16PPR ~ 2147483646PPR (按增量光电编码器计算对应线数)

| P00.16 | 脉冲输出正方向定义 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

设定脉冲输出功能的相序逻辑。

0: CCW (电机旋转方向为 CCW 时, 脉冲输出 OUTA 超前 OUTB)

1: CW (电机旋转方向为 CW 时, 脉冲输出 OUTA 超前 OUTB)

| P00.17 | 脉冲输出OZ极性 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

0: Z 脉冲到来时为低电平

1: Z 脉冲到来时为高电平

2: 高精度 Z 脉冲, Z 脉冲到来时为低电平

3: 高精度 Z 脉冲, Z 脉冲到来时为高电平

| P00.18 | 脉冲输出功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

- 0: 编码器分频输出
- 1: 脉冲指令同步输出
- 2: 脉冲指令插补输出 (龙门同步)
- 3: 外部编码器脉冲同步输出

| P00.19 | 位置偏差过大阈值(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|--------|----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 2147483646 | 200000 | 1P | 立即生效 | P | S | T |

设定位置偏差过大 (Er_43 故障) 检测的阈值, 单位为编码器最小分辨率。
1P ~ 2147483646P

| P00.21 | 制动电阻设置 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定能耗制动电阻的使用形式。
0: 使用内置能耗电阻 (100s)
1: 使用外置能耗电阻并且自然冷却 (150s) 或强迫风冷 (200s)

| P00.22 | 外置电阻功率容量 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 65535 | 100 | 1W | 立即生效 | P | S | T |

设定能耗制动电阻的功率。
1W ~ 65535W

| P00.23 | 外置电阻阻值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 1000 | 100 | 1Ω | 立即生效 | P | S | T |

设定能耗制动电阻的阻值。
1 欧姆 ~ 1000 欧姆

| P00.24 | 外置电阻发热时间常数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|------|------|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 30000 | 3000 | 0.1s | 立即生效 | P | S | T |

设定能耗制动电阻的发热时间常数。
0.1s ~ 3000.0s

| P00.25 | 制动电压点 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 385 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0V ~ 1000V (一般默认即可)

| P00.26 | 位置步进量设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -9999 ~ 9999 | 50 | -- | 立即生效 | P | | |

设定步进量位置控制时的指令设定值。
-9999 ~ 9999 指令单位

| P00.27 | 高速脉冲串形态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

- 0: 方向 + 脉冲, 正逻辑 (默认值)
- 1: 方向 + 脉冲, 负逻辑
- 2: A 相 (Pulse)+B 相 (sign) 正交脉冲, 4 倍频, 正逻辑
- 3: A 相 +B 相正交脉冲, 4 倍频, 负逻辑
- 4: CW+CCW, 正逻辑
- 5: CW+CCW, 负逻辑

| P00.28 | 模数模式低32位 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 4294967295 | 0 | P | 再次上电 | P | | |

编码器单位 :P

- 绝对值系统下, 如果设此值则开启模数模式, 计数值只能从0计到此值减1(齿轮比为1时), 需要 P07.11 设1开启掉电记忆功能, P20-06 写8清除多圈和位置反馈; 设置完成重上电。如果 P00.28 和 P00.30 按默认为0, 则为线性模式

| P00.30 | 模数模式高32位 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 4294967295 | 0 | P | 再次上电 | P | | |

编码器单位 :P

- 绝对值系统下,如果设此值则开启模数模式,计数值只能从0计到此值减1(齿轮比为1时),需要P07.11设1开启掉电记忆功能,P20-06写8清除多圈和位置反馈;设置完成重上电。如果P00.28和P00.30按默认为0,则为线性模式

P01组 增益调整

| P01.00 | 位置环增益1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|------------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 20000 | 400 | 0.1/s | 立即生效 | P | | |

设定位置环增益, 决定位置环响应水平。

1.0/s ~ 2000.0/s。

增益越大, 位置环响应越快。但是设定值过大可能会引起振动。

| P01.01 | 速度环增益1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|------------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 10 ~ 20000 | 200 | 0.1HZ | 立即生效 | P | S | |

设定速度环增益, 决定速度环响应水平。

1.0Hz ~ 2000.0Hz。

增益越大, 速度环响应越快。但是设定值过大可能会引起振动。

| P01.02 | 速度环积分时间1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|------|--------|------|------|---|--|
| | | 15 ~ 51200 | 3000 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | |

设定速度环控制器的积分时间。

0.15ms ~ 512.00ms。

设定值越小, 稳态偏差越小。当积分时间等于512.00时, 积分无效。

| P01.03 | 速度检测滤波1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 15 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定速度检测的滤波等级。

0 ~ 15

值越大, 抑制振动效果越好, 但会降低响应带宽。

| P01.04 | 转矩指令滤波1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|--------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 100 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | T |

设定转矩指令部分的一阶低通滤波器时间常数。

0.00ms ~ 100.00ms。

可抑制因为机械扭曲而产生的共振。

| P01.05 | 位置环增益2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|------------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 20000 | 400 | 0.1/s | 立即生效 | P | | |

1.0/s ~ 2000.0/s, 第二组参数作用同上。

| P01.06 | 速度环增益2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|------------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 10 ~ 20000 | 200 | 0.1HZ | 立即生效 | P | S | |

1.0Hz ~ 2000.0Hz, 第二组参数作用同上。

| P01.07 | 速度环积分时间2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|------|--------|------|------|---|--|
| | | 15 ~ 51200 | 3000 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | |

0.15ms ~ 512.00ms, 第二组参数作用同上。

| P01.08 | 速度检测滤波2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 15 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定速度检测的滤波等级。

0 ~ 15

值越大, 抑制振动效果越好, 但会降低响应带宽。

| P01.09 | 转矩指令滤波2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|--------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 100 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | T |

0.00ms ~ 100.00ms, 第二组参数作用同上。

| P01.10 | 速度调节器PDF系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定速度调节器的 PDF 系数。

0 ~ 100.0%

等于 100% 时等同于 PI 调节器(默认), 等于 0% 时等同于 PDF 调节器, 设为中间值可以减小超调, 但会降低速度环的响应水平(相对 PI 调节器)。

| P01.11 | 速度前馈控制选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

设定位置控制时的速度前馈选择。

0: 无速度前馈

1: 内部速度前馈

| P01.12 | 速度前馈增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1500 | 300 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

设定位置控制时的速度前馈增益。可以减小一定速度下的位置偏差。

0.0% ~ 100.0%

| P01.13 | 速度前馈滤波时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|--------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 6400 | 50 | 0.01ms | 立即生效 | P | | |

设定位置控制时的速度前馈滤波器时间常数。

0.00ms ~ 64.00ms

| P01.14 | 转矩前馈选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | |

设定位置或速度控制时的转矩前馈选择。

0: 无转矩前馈

1: 内部转矩前馈

2: 将 TFFD 用作转矩前馈输入

| P01.15 | 转矩前馈增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定位置或速度控制时的转矩前馈增益。可以减小加减速时的位置偏差。

0.0% ~ 100.0%

| P01.16 | 转矩前馈滤波时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|--------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 6400 | 0 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | |

设定位置或速度控制时的转矩前馈滤波器时间常数。

0.00ms ~ 64.00ms

| P01.17 | DI功能GAIN-SWITCH 切换动作选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------------------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | |

设定 DI 功能 GAIN-SWITCH 的作用。

0: 速度环调节器 P(1)/PI(0) 切换, 增益固定为第一组

1: 第一增益 (0)、第二增益 (1) 切换

| P01.18 | 位置控制切换模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | |

位置控制时, 增益切换的触发条件设定。

0: 第一增益固定 (P01.00 ~ P01.04)

1: 第二增益固定 (P01.05 ~ P01.09)

2: 利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH) 进行第 1 第 2 组增益切换, 或速度调节器进行 P/PI 切换。

3: 转矩指令大, 转矩指令超过等级 (P01.20)+ 回滞 (P01.21) 切换到第 2 增益, 当转矩指令低于等级 (P01.20)- 回滞 (P01.21) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 0.1%

4: 不适用位置控制和全闭环控制模式

5: 速度指令大, 速度指令超过等级 (P01.20)+ 回滞 (P01.21) 切换到第 2 增益, 当速度指令低于等级 (P01.20)- 回滞 (P01.21) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 1rpm

6: 位置偏差大, 位置偏差超过等级 (P01.20)+ 回滞 (P01.21) 切换到第 2 增益, 当位置偏差低于等级 (P01.20)- 回滞 (P01.21) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 1 编码器分辨率

7: 有位置指令, 位置指令不为 0 时换到第 2 增益, 当位置指令持续为 0 在规定的延时时间内回到第 1 增益

8: 定位未完成时, 从第 1 增益切换到第 2 增益; 当定位完成后再规定的延时时间内返回第 1 增益。

9: 实际速度大, 速度反馈超过等级 (P01.20)+ 回滞 (P01.21) 切换到第 2 增益, 当速度反馈低于等级 (P01.20)- 回滞 (P01.21) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益

10: 有位置指令加实际速度, 位置指令不为 0 时切换到第 2 增益, 当位置指令为 0 且实际速度绝对值低于等级 (P01.20)- 回滞 (P01.21) 时返回第 1 增益。

| P01.19 | 位置控制切换延时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 50 | 0.1ms | 立即生效 | P | S | |

设定位置控制时候增益切换的延时时间。

0 ~ 100.0ms

| P01.20 | 位置控制切换等级 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 20000 | 50 | -- | 立即生效 | P | S | |

设定位置控制时候增益切换的触发等级。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.21 的设置值为下限。

| P01.21 | 位置控制切换回滞 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 20000 | 33 | -- | 立即生效 | P | S | |

设定位置控制时候增益切换的触发等级的回滞。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.20 的设置值为上限。

| P01.22 | 位置增益切换时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10000 | 33 | 0.1ms | 立即生效 | P | S | |

设定位置控制时候增益切换从小增益到大增益的过渡时间。

0 ~ 1000.0ms

| P01.23 | 速度控制切换模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 立即生效 | | S | |

速度控制时, 增益切换的触发条件设定。

0: 第一增益固定 (P01.00 ~ P01.04)

1: 第二增益固定 (P01.05 ~ P01.09)

2: 利用 DI 功能 3 (GAIN_SEL) 进行第 1 第 2 组增益切换, 或速度调节器进行 P/PI 切换。

3: 转矩指令大, 转矩指令超过等级 (P01.25)+ 回滞 (P01.26) 切换到第 2 增益, 当转矩指令低于等级 (P01.25)- 回滞 (P01.26) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 0.1%

4: 速度指令变化大, 速度指令变化量超过等级 (P01.25)+ 回滞 (P01.26) 切换到第 2 增益, 当速度指令变化量低于等级 (P01.25)- 回滞 (P01.26) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 10rpm/s

5: 速度指令大, 速度指令超过等级 (P01.25)+ 回滞 (P01.26) 切换到第 2 增益, 当速度指令低于等级 (P01.25)- 回滞 (P01.26) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 1rpm

| P01.24 | 速度控制切换延时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | | S | |

设定速度控制时候增益切换的延时时间。

0 ~ 100.0ms

| P01.25 | 速度控制切换等级 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 20000 | 0 | -- | 立即生效 | | S | |

设定速度控制时候增益切换的触发等级。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.26 的设置值为下限。

| P01.26 | 速度控制切换回滞 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 20000 | 0 | -- | 立即生效 | | S | |

设定速度控制时候增益切换的触发等级的回滞。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.25 的设置值为上限。

| P01.27 | 转矩控制切换模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 立即生效 | | | T |

转矩控制时, 增益切换的触发条件设定。

0: 第一增益固定 (P01.00 ~ P01.04)

1: 第二增益固定 (P01.05 ~ P01.09)

2: 利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH), 利用 DI 输入 (GAIN-SWITCH) 进行第 1 第 2 组增益切换, 或速度调节器进行 P/PI 切换。

3: 转矩指令大, 转矩指令超过等级 (P01.29)+ 回滞 (P01.30) 切换到第 2 增益, 当转矩指令低于等级 (P01.29)- 回滞 (P01.30) 时在规定的延时时间内回到第 1 增益, 单位 0.1%

| P01.28 | 转矩控制切换延时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|-------|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | | | T |

设定转矩控制时候增益切换的延时时间。

0 ~ 100.0ms

| P01.29 | 转矩控制切换等级 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 20000 | 0 | -- | 立即生效 | | | T |

设定转矩控制时候增益切换的触发等级。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.30 的设置值为下限。

| P01.30 | 转矩控制切换回滞 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 20000 | 0 | -- | 立即生效 | | | T |

设定转矩控制时候增益切换的触发等级的回滞。

0 ~ 20000 (单位: 根据增益切换模式说明), 注意该参数以 P01.29 的设置值为上限。

| P01.31 | 观测器启用 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0: 不启用

1: 调试

2: 启用

| P01.32 | 观测器截止频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|---------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 500 | 100 | 1Hz | 停机生效 | P | S | T |

0 ~ 500HZ

| P01.33 | 观测器相位补偿时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|--------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 0 | 0.01ms | 立即生效 | P | S | T |

0.00 ~ 100.00ms

| P01.34 | 观测器惯量系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 1000 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0 ~ 10000

| P01.40 | 模型制振是否有效 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | | |

0: 无效, 1: 有效

| P01.41 | 模型跟踪选项 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 9 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 不启用

1: 启用, 模型 1, 无外部前馈

2: 启用, 模型 1, 外部前馈有效

3: 启用, 模型 2, 无外部前馈

4: 启用, 模型 2, 外部前馈有效

5: 9 保留

| P01.42 | 模型跟踪增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|------------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 20000 | 500 | 0.1/s | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 2000.0 /S

| P01.43 | 模型跟踪补偿系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|------|------|------|------|--|--|
| | | 500 ~ 2000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

50.0 ~ 200.0%

| P01.44 | 模型跟踪速度补偿增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

0.0 ~ 200.0%

| P01.45 | 模型跟踪转矩补偿增益1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 10000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

0.0 ~ 1000.0%

| P01.46 | 模型跟踪转矩补偿增益2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 10000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

0.0 ~ 1000.0%

| P01.47 | 第二模型跟踪增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 20000 | 500 | 0.1/s | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 2000.0 /S

| P01.48 | 第二模型跟踪补偿系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| | | 500 ~ 2000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | | |

50.0 ~ 200.0%

| P01.49 | 模型反谐振频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 2000 | 500 | 0.1HZ | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 200.0HZ

| P01.50 | 模型残余振动频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 2000 | 700 | 0.1HZ | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 200.0HZ

| P01.51 | 振动抑制频率点 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 2000 | 800 | 0.1HZ | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 200.0HZ

| P01.52 | 振动抑制补偿系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 1000 | 100 | 1% | 立即生效 | P | | |

10% ~ 1000%

| P01.53 | 模型延迟带宽参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|------|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 30000 | 4500 | 0.1HZ | 立即生效 | P | | |

0 ~ 3000.0HZ

| P01.54 | 模型延迟补偿参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 500 ~ 1500 | 800 | -- | 立即生效 | P | | |

500 ~ 1500

P02组 振动抑制

| P02.00 | 位置指令平滑滤波 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | P | | |

位置控制模式时, 设定位置指令一阶低通滤波器时间常数。

0.0ms ~ 6553.5ms

| P02.01 | 位置指令FIR滤波 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1280 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | P | | |

位置控制模式时, 设定位置指令 FIR 滤波器时间常数。

0.0ms ~ 128.0ms

| P02.02 | 自适应滤波器模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 4 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定自适应滤波器的工作模式。

0: 自适应无效, 第 3,4 滤波器工作但参数不变

1: 1 个自适应滤波器有效 (第 3 滤波器参数根据自适应结果更新)

2: 2 个自适应滤波器有效 (第 3、4 滤波器参数根据自适应结果更新)

3: 共振频率测定, 结果显示但不更新滤波器参数

4: 清除自适应结果 (自适应无效, 且第 3、4 滤波器不工作)

| P02.03 | 自适应滤波负载模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: 1

0: 高刚性负载;

1: 低刚性负载

| P02.04 | 第1陷波器频率(手动) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 立即生效 | P | S | T |

设定第 1 陷波滤波器的中心频率。

50 ~ 5000Hz, 5000HZ 时该滤波器无效。

| P02.05 | 第1陷波器宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 12 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 1 陷波滤波器的频率宽度。

0 ~ 12

| P02.06 | 第1陷波器深度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 1 陷波滤波器中心频率对应的深度。

0 ~ 99

| P02.07 | 第2陷波器频率(手动) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 立即生效 | P | S | T |

设定第 2 陷波滤波器的中心频率。
50 ~ 5000Hz, 5000Hz 时该滤波器无效。

| P02.08 | 第2陷波器宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 12 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 2 陷波滤波器的频率宽度。
0 ~ 12

| P02.09 | 第2陷波器深度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 2 陷波滤波器中心频率对应的深度。
0 ~ 99

| P02.10 | 第3陷波器频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 立即生效 | P | S | T |

设定第 3 陷波滤波器 (即自适应第 1 滤波器) 的中心频率。
50 ~ 5000Hz, 5000Hz 时该滤波器无效。

| P02.11 | 第3陷波器宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 12 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 3 陷波滤波器 (即自适应第 1 滤波器) 的频率宽度。
0 ~ 12

| P02.12 | 第3陷波器深度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 3 陷波滤波器 (即自适应第 1 滤波器) 中心频率对应的深度。
0 ~ 99

| P02.13 | 第4陷波器频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 立即生效 | P | S | T |

设定第 4 陷波滤波器 (即自适应第 2 滤波器) 的中心频率。
50 ~ 5000Hz, 5000Hz 时该滤波器无效。

| P02.14 | 第4陷波器宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 12 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 4 陷波滤波器 (即自适应第 2 滤波器) 的频率宽度。
0 ~ 12

| P02.15 | 第4陷波器深度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

设定第 4 陷波滤波器 (即自适应第 2 滤波器) 中心频率对应的深度。
0 ~ 99

| P02.19 | 位置指令FIR滤波2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1280 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | P | | |

位置控制模式时, 设定位置指令 FIR 滤波器时间常数。
0.0ms ~ 128.0ms

| P02.20 | 第1减振频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | 0.1Hz | 立即生效 | P | S | |

设定低频共振频率点 1 的频率值。

10.0HZ ~ 100.0HZ

| P02.21 | 第1减振滤波设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------|-----|-----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10 | 0 | 0.1 | 立即生效 | P | S | |

设定低频共振频率点 1 的半周期衰减系数。

0 ~ 1.0

| P02.22 | 第2减振频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | 0.1Hz | 立即生效 | P | S | |

设定低频共振频率点 2 的频率值。

10.0HZ ~ 100.0HZ

| P02.23 | 第2减振滤波设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------|-----|-----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10 | 0 | 0.1 | 立即生效 | P | S | |

设定低频共振频率点 2 的半周期衰减系数。

0 ~ 1.0

| P02.31 | 共振点1频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 1 滤波器检测出来的共振频率

| P02.32 | 共振点1频宽 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 20 | 2 | -- | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 1 滤波器检测出来的频率宽度

| P02.33 | 共振点1幅度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 1 滤波器检测出来的共振频率幅度

| P02.34 | 共振点2频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|------|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5000 | 5000 | 1Hz | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 2 滤波器检测出来的共振频率

| P02.35 | 共振点2频宽 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 20 | 2 | -- | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 2 滤波器检测出来的频率宽度

| P02.36 | 共振点2幅度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1000 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

自适应第 2 滤波器检测出来的共振频率幅度

P03组 速度转矩控制

| P03.00 | 速度指令来源 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 6 | 0 | -- | 停机生效 | | S | |

设定速度控制时的指令来源。

0: 数字给定 (P03: 03)

1: SPR (默认 AI1)

2: SPR, 多段指令 2 ~ 16 切换

3: 多段指令 1 ~ 16 切换

4: 通信给定

5: SPR + 数字设定

6: 多段指令 1 ~ 16 切换 + 数字设定

| P03.03 | 速度指令设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

设定速度指令数字给定值。
-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.04 | 点动速度设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 3000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

设定点动时的速度设定值。
0rpm ~ 3000rpm

| P03.08 | 转矩限制来源 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | |

转矩限制来源选择。
0: 正反内部转矩限制 (默认)
1: 正反外部转矩限制 (利用 P_CL, N_CL 选择)
2: TLMTP 作为正、反转转矩限制
3: TLMTP、TLMTN 正反限制

| P03.09 | 正转内部转矩限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|------|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 5000 | 3000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定正转时内部转矩限制值, 范围 0.0% ~ 500.0%(基于电机额定转矩)。
当 DI 配置了功能 16(P_CL), 且 DI 输入有效时, 正转外部转矩限制生效; 此设定值不得大于 P03.09(正转内部转矩限制值)设定值。
当此设定值大于参数 P03.09 设定值时, 转矩限制值将以 P03.09 设定的值为准。

| P03.10 | 反转内部转矩限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|------|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 5000 | 3000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定反转时内部转矩限制值, 范围 0.0% ~ 500.0%(基于电机额定转矩)。
当 DI 配置了功能 17(N_CL), 且 DI 输入有效时, 反转外部转矩限制生效; 此设定值不得大于 P03.10(反转内部转矩限制值)设定值。
当此设定值大于参数 P03.10 设定值时, 转矩限制值将以 P03.10 设定的值为准。

| P03.11 | 正转侧外部转矩限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 5000 | 3000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定正转时外部转矩限制值, 范围 0.0% ~ 500.0%(基于电机额定转矩)。
当 DI 配置了功能 16 (P_CL), 且 DI 输入有效时, 正转外部转矩限制生效。

| P03.12 | 反转侧外部转矩限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|----------|------|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 5000 | 3000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

设定反转时外部转矩限制值, 范围 0.0% ~ 500.0%(基于电机额定转矩)。
当 DI 配置了功能 17(N_CL), 且 DI 输入有效时, 反转外部转矩限制生效。

| P03.14 | 加速时间1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | | S | T |

0ms ~ 65535ms/1000rpm

| P03.15 | 减速时间1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | | S | T |

0ms ~ 65535ms/1000rpm

| P03.16 | 加速时间2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | | S | |

0ms ~ 65535ms/1000rpm

| P03.17 | 减速时间2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | | S | |

0ms ~ 65535ms/1000rpm

| P03.19 | 零速钳位功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 立即生效 | | S | T |

设定零速钳位时的动作。

0: 无效

1: ZERO_SPD 有效时, 速度指令强制为 0

2: ZERO_SPD 有效时, 速度指令强制为 0, 当电机实际转速低于 P03.20 时, 切换到位置控制, 在当前位置进行锁定

| P03.20 | 零速钳位阈值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1000 | 10 | 1rpm | 立即生效 | | S | T |

0rpm ~ 1000rpm

| P03.22 | 转矩指令来源 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 4 | 0 | -- | 停机生效 | | | T |

设定转矩控制时的转矩指令来源。

0: 数字给定 (P0325)

1: TQR (使用 AI 输入值作为转矩指令值)

2: 数字设定、TQR 切换 (CMD_SEL)

3: 通信给定

4: TQR+ 数字设定

| P03.25 | 转矩指令键盘设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------------|-----|------|------|------|--|---|
| | | -3000 ~ 3000 | 0 | 0.1% | 立即生效 | | | T |

-300.0% ~ 300.0%(基于电机额定转矩)

| P03.26 | 转矩控制时速度限制来源选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | | T |

0: 正反内部速度限制 P03.27、P03.28

1: SPL (使用 AI 输入值作为速度限制值)

| P03.27 | 内部正速度限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|------|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 9000 | 3000 | -- | 立即生效 | | | T |

0rpm ~ 9000rpm

| P03.28 | 内部负速度限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|------|----|------|------|--|---|
| | | 0 ~ 9000 | 3000 | -- | 立即生效 | | | T |

0rpm ~ 9000rpm

| P03.29 | 硬限位转矩限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|------|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 4000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

碰触硬限位时的转矩限制值, -300.0% ~ 300.0%(基于电机额定转矩)。当转矩指令快速上升, 且持续时间超过 P03.30 设定的检测时间, 则认为碰到了硬限位。用转矩指令的符号区分正负向的硬限位。

| P03.30 | 硬限位转矩限制检测时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2000 | 100 | -- | 立即生效 | P | S | T |

碰触硬限位时的转矩限制检测时间, 0ms ~ 2000ms

| P03.31 | 速度指令序号选择方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | | S | |

设定内部多段速度控制方式。

0: DI 端子选择

1: 通信选择

| P03.32 | 第1~第8段速度指令使用的加速时间序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|---------------------|-------|-----|----|------|------|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | S |

0: 加速时间 1 (P03.14 设定)

1: 加速时间 2 (P03.16 设定)

| P03.33 | 第1~第8段速度指令使用的减速时间序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|---------------------|-------|-----|----|------|------|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | S |

0: 减速时间 1 (P03.15 设定)

1: 减速时间 2 (P03.17 设定)

| P03.34 | 第9~第16段速度指令使用的加速时间序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|----------------------|-------|-----|----|------|------|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | S |

0: 加速时间 1 (P03.14 设定)

1: 加速时间 2 (P03.16 设定)

| P03.35 | 第9~第16段速度指令使用的减速时间序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|----------------------|-------|-----|----|------|------|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | | S |

0: 减速时间 1 (P03.15 设定)

1: 减速时间 2 (P03.17 设定)

| P03.36 | 第1段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

16 段内部多段速度设定值。

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.37 | 第2段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.38 | 第3段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.39 | 第4段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.40 | 第5段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.41 | 第6段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.42 | 第7段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.43 | 第8段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.44 | 第9段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.45 | 第10段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.46 | 第11段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.47 | 第12段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.48 | 第13段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.49 | 第14段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.50 | 第15段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

| P03.51 | 第16段速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

-9000rpm ~ 9000rpm

P04组 数字输入输出

| P04.00 | 普通DI滤波选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 500 | 1us | 再次上电 | P | S | T |

0 ~ 10000

这项滤波参数只对 DI 端子 1 ~ DI 端子 6 有作用。DI 端子 7 ~ DI 端子 9 的滤波设置参见 P06.44

| P04.01 | DI1端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 14 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.02 | DI2端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 15 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.03 | DI3端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 28 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.04 | DI4端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 39 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.05 | DI5端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 40 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.06 | DI6端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.07 | DI7端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.08 | DI8端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.09 | DI9端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 63 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入功能编码: 0 ~ 63

0: 无定义

1 ~ 63: 参考数字输入 (DI) 功能定义表, 部分 DI 功能未定义, 保留

| P04.11 | DI1端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1

0: 低电平有效 (闭合)

1: 高电平有效 (打开)

| P04.12 | DI2端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1

0: 低电平有效 (闭合)

1: 高电平有效 (打开)

| P04.13 | DI3端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1

0: 低电平有效 (闭合)

1: 高电平有效 (打开)

| P04.14 | DI4端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.15 | DI5端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.16 | DI6端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.17 | DI7端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.18 | DI8端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.19 | DI9端子逻辑选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输入极性设定: 0 ~ 1
0: 低电平有效 (闭合)
1: 高电平有效 (打开)

| P04.21 | DO1端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 11 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31
0: 无定义
1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.22 | DO2端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 2 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31
0: 无定义
1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.23 | DO3端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 7 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31
0: 无定义
1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.24 | DO4端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.25 | DO5端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.26 | DO6端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.27 | DO7端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.28 | DO8端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.29 | DO9端子功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 31 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出功能编码: 1 ~ 31

0: 无定义

1 ~ 31: 参考数字输出 (DO) 功能定义表, 部分 DO 功能未定义, 保留

| P04.31 | DO1端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.32 | DO2端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.33 | DO3端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.34 | DO4端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.35 | DO5端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.36 | DO6端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.37 | DO7端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.38 | DO8端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.39 | DO9端子逻辑电平选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

输出极性设定: 0 ~ 1

0: 有效时导通 (常开触点)

1: 有效时不导通 (常闭触点)

| P04.41 | FunINL信号未分配的状态 (HEX) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

设定 DI 功能的初始状态, 对于没有配置给任何 DI 端子的 DI 功能, 在上电初始化之后将一直维持此处设定的初始状态。

设定范围 (十六进制数) 0H ~ FFFFH。

Bit0: 保留

Bit1: 对应 DI 功能 1;

Bit2: 对应 DI 功能 2;

.....

Bit15: 对应 DI 功能 15

| P04.42 | FunINH信号未分配的状态 (HEX) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

设定范围 (十六进制数) 0H ~ FFFFH。

Bit0: 对应 DI 功能 16;

Bit1: 对应 DI 功能 17;

.....

Bit15: 对应 DI 功能 31。

对于编号为 32 及更大编号的 DI 功能, 不支持用户设定初始状态。

| P04.43 | 电机旋转信号速度门限值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1000 | 20 | 1rpm | 立即生效 | P | S | T |

0rpm ~ 1000rpm

| P04.44 | 速度一致信号宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|------|------|------|---|--|
| | | 10 ~ 1000 | 50 | 1rpm | 立即生效 | | S | |

10rpm ~ 9000rpm

| P04.45 | 速度到达指定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 10 ~ 9000 | 100 | 1rpm | 立即生效 | P | S | T |

10rpm ~ 9000rpm

| P04.47 | 定位完成范围 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 65535 | 100 | 1P | 立即生效 | P | | |

1P ~ 65535P

| P04.48 | 定位完成输出设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 7 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 位置偏差绝对值小于定位完成范围 (P04_47) 时, 输出 COIN 信号;

1: 位置偏差绝对值小于定位完成范围 (P04_47), 且位置指令为 0 时, 输出 COIN 信号;

2: 位置偏差绝对值小于定位完成范围 (P04_47), 且位置指令为 0, 输出 COIN 信号, 保持时间为 P04_49;

3: 位置偏差绝对值小于定位完成范围 (P04_47), 且滤波后的位置指令为 0, 输出 COIN 信号;

4: 条件 0, 同时零速信号有效时, 输出 COIN 信号;

5: 条件 1, 同时零速信号有效时, 输出 COIN 信号;

6: 条件 2, 同时零速信号有效时, 输出 COIN 信号;

7: 条件 3, 同时零速信号有效时, 输出 COIN 信号;

| P04.49 | 定位完成保持时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 65535 | 1 | 1ms | 立即生效 | P | | |

1 ~ 65535ms

| P04.50 | 定位接近范围 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-------|----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 65535 | 65535 | 1P | 立即生效 | P | | |

1P ~ 65535P

| P04.51 | 零速时制动器动作后 伺服OFF延迟时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------------|----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9999 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

0ms ~ 9999ms

| P04.52 | 运转中制动器动作时的速度设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 3000 | 100 | 1rpm | 立即生效 | P | S | T |

0rpm ~ 3000rpm

| P04.53 | 运转中制动器动作时的等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------------|----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9999 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

0ms ~ 9999ms

| P04.54 | Z脉冲OCZ输出使能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0- 不支持

1- 无效

2- 使能 OCZ 输出

| P04.55 | 转矩到达指定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|------|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 3000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

0.0% ~ 300.0%(基于电机额定转矩)。

检测到实际转矩 (绝对值) \geq (P04.55 + P04.56) 时, DO 功能 12 有效;

检测到实际转矩 (绝对值) $<$ (P04.55 + P04.56/4) 时, DO 功能 12 无效;

| P04.56 | 转矩到达检测宽度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 3000 | 200 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

0.0% ~ 300.0%(基于电机额定转矩)

| P04.57 | Z脉冲宽度调整 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 100 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

0 ~ 100

| P04.58 | 零速信号输出限值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1000 | 60 | 1rpm | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 1000rpm, 实际速度低于此阈值之后, DO 功能 5 有效

P05组 模拟输入输出

| P05.00 | AI1最小输入 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|-------|-------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | -1000 | 0.01V | 立即生效 | P | S | T |

设置范围为 -10.00V ~ 10.00V,

注意该参数以 P05.02 的设置值为上限。

| P05.01 | AI1最小值对应设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------|-------|------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | -1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

-100.0% ~ 100.0%

(100% 速度对应 P05.14 设定的转速, 100% 转矩对应 P05.15 设定的转矩)

| P05.02 | AI1最大输入 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|------|-------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | 1000 | 0.01V | 立即生效 | P | S | T |

设置范围为 -10.00V ~ 10.00V,

注意该参数以 P05.00 的设置值为下限。

| P05.03 | AI1最大值对应设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------|------|------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

-100.0% ~ 100.0%

(100% 速度对应 P05.14 设定的转速, 100% 转矩对应 P05.15 设定的转矩)

| P05.04 | AI1零点微调 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -500 ~ 500 | 0 | 1mV | 立即生效 | P | S | T |

-500mV ~ 500mV

| P05.05 | AI1死区设置 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|---------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 200 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

0.0 ~ 20.0%

| P05.06 | AI1输入滤波时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 20 | 0.1ms | 立即生效 | P | S | T |

0.0ms ~ 6553.5ms

| P05.07 | AI2最小输入 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|-------|-------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | -1000 | 0.01V | 立即生效 | P | S | T |

设置范围为 -10.00V ~ 10.00V,
注意该参数以 P05.09 的设置值为上限。

| P05.08 | AI2最小值对应设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------|-------|------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | -1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

-100.0% ~ 100.0%
(100% 速度对应 P05.14 设定的转速, 100% 转矩对应 P05.15 设定的转矩)

| P05.09 | AI2最大输入 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------------|------|-------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | 1000 | 0.01V | 立即生效 | P | S | T |

设置范围为 -10.00V ~ 10.00V,
注意该参数以 P05.07 的设置值为下限。

| P05.10 | AI2最大值对应设定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------|------|------|------|------|---|---|
| | | -1000 ~ 1000 | 1000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

-100.0% ~ 100.0%
(100% 速度对应 P05.14 设定的转速, 100% 转矩对应 P05.15 设定的转矩)

| P05.11 | AI2零点微调 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -500 ~ 500 | 0 | 1mV | 立即生效 | P | S | T |

-500mV ~ 500mV

| P05.12 | AI2死区设置 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|---------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 200 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

0.0 ~ 20.0%

| P05.13 | AI2输入滤波时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 20 | 0.1ms | 立即生效 | P | S | T |

0.0ms ~ 6553.5ms

| P05.14 | AI设定100%转速 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|----------|------|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9000 | 1000 | 1rpm | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 9000rpm

| P05.15 | AI设定100%转矩 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|---------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 500 | 100 | 0.01 | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 5.00 倍电机额定转矩

| P05.16 | AI1功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 5
0: SPR, 速度指令
1: TQR, 转矩指令
2: SPL, 速度限制
3: TLMTP, 正向转矩限制
4: TLMTN, 负向转向限制
5: TFFD, 转矩前馈

| P05.17 | AI2功能选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5 | 3 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 5
0: SPR, 速度指令
1: TQR, 转矩指令
2: SPL, 速度限制
3: TLMTP, 正向转矩限制

4: TLMTN, 负向转向限制

5: TFFD, 转矩前馈

| P05.28 | AO1信号选择 (需要扩展卡) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 13 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

- 0: 电机转速 (1V/1000rpm) 默认
- 1: 速度指令 (1V/1000rpm)
- 2: 转矩指令 (1V/100%)
- 3: 位置偏差 (0.05V/1 指令单位)
- 4: 位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)
- 5: 位置指令速度 (1V/1000 rpm)
- 6: 定位完成指令 (完成: 5V, 未完成: 0V)
- 7: 速度前馈 (1V/1000rpm)
- 8: 转矩前馈 (1V/100%)
- 9: 负载率 (1V/100%)
- 10: 再生负载率 (1V/100%)
- 11: 驱动器温度 (0.1V/1°C)
- 12: AI1 (1V/1V)
- 13: AI2 (1V/1V)

| P05.29 | AO1偏置量电压 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -10000 ~ 10000 | 0 | 1mV | 立即生效 | P | S | T |

-10000mV ~ 10000mV

| P05.30 | AO1倍率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9999 ~ 9999 | 100 | 0.01 | 立即生效 | P | S | T |

-99.99 ~ 99.99

| P05.31 | AO2信号选择 (需要扩展卡) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 13 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

- 0: 电机转速 (1V/1000rpm) 默认
- 1: 速度指令 (1V/1000rpm)
- 2: 转矩指令 (1V/100%)
- 3: 位置偏差 (0.05V/1 指令单位)
- 4: 位置放大器偏差 (电子齿轮后) (0.05V/1 编码器脉冲单位)
- 5: 位置指令速度 (1V/1000 rpm)
- 6: 定位完成指令 (完成: 5V, 未完成: 0V)
- 7: 速度前馈 (1V/1000rpm)
- 8: 转矩前馈 (1V/100%)
- 9: 负载率 (1V/100%)
- 10: 再生负载率 (1V/100%)
- 11: 驱动器温度 (0.1V/1°C)
- 12: AI1 (1V/1V)
- 13: AI2 (1V/1V)

| P05.32 | AO2偏置量电压 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -10000 ~ 10000 | 0 | 1mV | 立即生效 | P | S | T |

-10000mV ~ 10000mV

| P05.33 | AO2倍率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9999 ~ 9999 | 100 | 0.01 | 立即生效 | P | S | T |

-99.99 ~ 99.99

| P05.34 | AO监视值类型设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ 00FFH | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 255

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 设定 AO1 的监视值类型;

第 2 位: 设定 AO2 的监视值类型。

0: 带符号数据输出, -10V ~ +10V,

1: 绝对值数据输出, 0 ~ 10V

P06组 扩展参数

| P06.00 | 第2电子齿轮分子(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2147483646 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

1 ~ 2147483646

| P06.02 | 第3电子齿轮分子(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2147483646 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

1 ~ 2147483646

| P06.04 | 第4电子齿轮分子(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2147483646 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

1 ~ 2147483646

| P06.06 | 位置偏差清除功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 伺服 OFF 及发生故障时清除位置偏差脉冲

1: 只在发生故障时清除位置偏差脉冲

2: 伺服 OFF 及发生故障时, 以及 DI 功能 (PER_CLR) 有效时清除

3: 只通过 DI 功能 (PER_CLR) 清除

| P06.09 | 电子齿轮比切换延时设置 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

0: 位置指令脉冲为 0 持续 10ms 后切换

1: 实时切换

| P06.10 | 势能负载转矩补偿值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|------------|-----|----|------|------|---|--|
| | | -100 ~ 100 | 0 | 1% | 立即生效 | P | S | |

补偿重力负载, 设定范围 -100% ~ 100%

| P06.11 | P06.10及摩擦补偿存储选项 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 2 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | |

个位:(势能补偿选项)

0: 自动更新, 掉电存储

1: 自动更新, 掉电重新初始化成设定值

2: 9: 不自动更新

十位:(摩擦补偿选项)

0: 自动更新, 掉电存储

1: 自动更新, 掉电重新初始化成设定值

2: 不自动更新

3: 势能补偿自动更新, 掉电保存; 摩擦补偿不自动更新

| P06.12 | 正转摩擦转矩补偿 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -3000 ~ 3000 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

0.1%的转矩单位 (-300.0 ~ 300.0)

| P06.13 | 反转摩擦转矩补偿 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -3000 ~ 3000 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

0.1%的转矩单位 (-300.0 ~ 300.0)

| P06.14 | 粘滞摩擦补偿 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|--|
| | | -3000 ~ 3000 | 0 | 0.1% | 立即生效 | P | S | |

0.1%的转矩单位 (-300.0 ~ 300.0)

| P06.15 | 摩擦补偿时间常数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10000 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | P | S | |

0.1ms 单位 (0 ~ 1000.0ms)

| P06.16 | 摩擦补偿低速区间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------|-----|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 500 | 1 | 1rpm | 立即生效 | P | S | |

0 ~ 500rpm

| P06.18 | 第一类故障停机方式选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | 1 | 立即生效 | P | S | T |

0: 自由停机, 保持自由

1: DB 停机, 保持 DB

| P06.19 | 参数识别速度值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|------------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 100 ~ 1000 | 500 | -- | 停机生效 | P | S | |

100 ~ 1000rpm

| P06.20 | 参数识别加速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 50 ~ 10000 | 100 | -- | 停机生效 | P | S | |

50 ~ 10000ms

| P06.21 | 参数识别减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|------------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 50 ~ 10000 | 100 | -- | 停机生效 | P | S | |

50 ~ 10000ms

| P06.22 | 参数识别模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | |

0: 自动调整时, 不自动更新惯量;

1: 自动调整时, 自动更新惯量

| P06.23 | 初始角度辨识电流限制 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2000 | 500 | 0.1% | 停机生效 | P | S | T |

0 ~ 200.0%

| P06.24 | 瞬间停电保护及三类故障停机选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

瞬间停电时, 如果可以立即恢复供电, 可开启此项保护功能, 可在恢复供电之后立即恢复之前的主电源断电之前的状态。

0: 不开启, 三类故障按二类故障停机处理

1: 开启, 三类故障按伺服内部快速停机处理, 减速时间按 P06.25 设定, 保持自由

| P06.25 | 瞬间停电减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 10000 | 20 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

开启瞬间停电保护之后, 停机时使用此停电减速时间。范围是 0ms ~ 10000ms/1000rpm

| P06.26 | 伺服OFF停机方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5 | 4 | -- | 停机生效 | P | S | T |

- 0: 自由停机, 保持自由
 1: 零速停机, 保持自由
 2: 急停转矩停止, 保持自由
 3: DB 停机, 保持 DB
 4: 零速停机, 保持 DB
 5: 急停转矩停止, 保持 DB

| P06.27 | 故障停机方式选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5 | 4 | -- | 停机生效 | P | S | T |

- 0: 自由停机, 保持自由
 1: 零速停机, 保持自由
 2: 急停转矩停止, 保持自由
 3: DB 停机, 保持 DB
 4: 零速停机, 保持 DB
 5: 急停转矩停止, 保持 DB

注意: 编码器报警 Err.13、Err.14 故障停机方式: P06.27 设置 0~2: 自由停机保持自由, P06.27 设置 3~5: DB 停机保持 DB

| P06.28 | 超程输入设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 停机生效 | P | S | T |

- 0: DI 功能 14 (P_OT) 正向驱动禁止、DI 功能 15 (N_OT) 负向驱动禁止
 1: 无效

| P06.29 | 超程时的停止方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 1 | -- | 停机生效 | P | S | T |

- 0: 用户实际位置 / 速度指令中定义的减速度减速停机, 停止之后进入位置锁定, 并留在触发停止时的状态;
 1: 以 6085h 设置的减速时间停机, 停止之后进入位置锁定, 并留在触发停止时的状态;
 2: 以 6085h 设置的减速时间停机, 停止之后进入位置锁定, 并留在触发停止时的状态, 且限制超程方向的转矩。

| P06.30 | 电源输入缺相保护选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

- 0: 使能保护
 1: 禁止保护

| P06.31 | 电源输出缺相保护选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

- 0: 使能保护
 1: 禁止保护

| P06.32 | 紧急停止转矩 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|------|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5000 | 3000 | 0.1% | 立即生效 | P | S | T |

0.0% ~ 300.0% (基于电机额定转矩)

| P06.33 | 飞车保护功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 立即生效 | P | S | T |

- 0: 关闭保护
 1: 开启保护

| P06.34 | 过载警告值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 100 | 100 | 1% | 立即生效 | P | S | T |

1% ~ 100%

| P06.35 | 电机过载保护系数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 10 ~ 300 | 100 | 1% | 立即生效 | P | S | T |

10% ~ 300%

| P06.36 | 欠压保护点 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 130 | 100 | 1% | 立即生效 | P | S | T |

50% ~ 100% (100% 对应默认的欠压点)

| P06.37 | 过速故障点 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 50 ~ 120 | 120 | 1% | 立即生效 | P | S | T |

50% ~ 120% (100% 对应电机最大转速)

| P06.38 | 脉冲输入最大频率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 10 ~ 9000 | 500 | 1KHZ | 停机生效 | P | | |

10 ~ 4000K

| P06.39 | 对地短路检测保护选择 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: 检测使能 (默认)

1: 禁止检测

| P06.40 | 编码器干扰检测延时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 99

注意: 根据实际应用场合, 在排查外部接线是否带屏蔽、接地等, 再适当设置此参数。

| P06.41 | 脉冲输入滤波设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 500 | 40 | -- | 再次上电 | P | | |

0 ~ 500(单位 10ns)

250KHZ 以下, 推荐值 40; 250K ~ 500K, 推荐值 20; 500K ~ 1M, 推荐值 10;

1M 以上推荐值 5;

2M 以上设置为 0。

| P06.42 | 脉冲禁止输入设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

0: 0.5ms2 次连续一致

1: 0.5ms3 次连续一致

2: 1ms3 次连续一致

3: 2ms3 次连续一致

(脉冲禁止功能只能配置到如下 DI 端子: DI7、DI8、DI9)

| P06.43 | 偏差清零输入设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 再次上电 | P | | |

0: 电平有效

1: 边沿有效

(偏差清零功能只能配置到如下 DI 端子: DI7、DI8、DI9)

| P06.44 | 探针DI滤波设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 10000 | 50 | 1us | 再次上电 | P | S | T |

1us/ 单位

(DI4 和 DI5 探针滤波时间)

| P06.45 | 速度偏差过大阈值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|------|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 10000 | 0 | 1rpm | 立即生效 | P | S | |

设定范围是 0 ~ 10000rpm, 但设置为 10 以下的值时, 不检测。
速度指令和实际测得的速度绝对差值超过此范围报故障 Er.16

| P06.46 | 转矩饱和超时时长 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 30000 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

设定范围是 0 ~ 30000ms, 转矩长时间处于饱和状态, 持续时间超过此范围报故障 Er.17

| P06.47 | 绝对值系统设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 19 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

0 ~ 19

个位:

0: 增量系统

1: 绝对值系统

2: 绝对值系统 (Er.12 故障需要手动清除, 机器人专用)

3 ~ 9: 绝对值系统且报溢出错误;

十位:

0: 电池欠压报警不停机

1: 电池欠压报故障停机

| P06.48 | 编码器电池低压阈值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 33 | 30 | 0.1V | 再次上电 | P | S | T |

设定范围是 0.0 ~ 3.3V, 当检测到编码器电池电压低于此值时, 根据 P06.47 的设定判断报故障还是警告。

| P06.49 | 高速脉冲输入滤波 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 500 | 40 | -- | 再次上电 | P | S | T |

0 ~ 500(单位 10ns)

250KHZ 以下, 推荐值 40; 250K ~ 500K, 推荐值 20; 500K ~ 1M, 推荐值 10;

1M 以上推荐值 5;

2M 以上设置为 0。

P07组 辅助功能

| P07.00 | 面板显示选项 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 显示面板首页显示内容设定,

0, 显示系统状态;

设置为 1 ~ 5 分别显示 P07.01 ~ P07.05 设定的显示参数。

其余位保留。

| P07.01 | 面板监控参数设置1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 79 | 1 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 69,

可在面板直接显示除 P21.00 之外的 P21 组参数。设置为 0 则不显示

| P07.02 | 面板监控参数设置2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 79 | 5 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 79, 同 P07.01

| P07.03 | 面板监控参数设置3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 79 | 6 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 79, 同 P07.01

| P07.04 | 面板监控参数设置4 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 79 | 21 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 79, 同 P07.01

| P07.05 | 面板监控参数设置5 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 79 | 23 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 79, 同 P07.01

| P07.08 | 功能选项1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,
 第1位, 搜索原点的时间倍率。
 第2位, 脉冲禁止时清偏差设定:
 0, 脉冲禁止时不自动清偏差;
 1, 脉冲禁止时自动清除偏差。
 第3位, 搜索原点时的限位检测方式:
 设置为0, 通过DI功能14和15检测;
 设置为1, 通过硬限位转矩限制检测;
 设置为2, DI功能或硬限位转矩限制检测。
 第4位, 软限位检测设定:
 设置为0, 不检测软限位;
 设置为1, 上电即开始检测软限位;
 设置为2, 回原点完成之后才检测软限位。

| P07.09 | 功能选项2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

保留使用

| P07.10 | 用户密码 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0 ~ 65535

| P07.11 | 断电及时存储功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: 不开启

1: 开启

| P07.12 | 用户加密锁屏时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|--------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 30 | 5 | 1分钟 | 立即生效 | P | S | T |

1 ~ 30分钟

| P07.14 | 快速减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9999 | 5 | 1ms | 停机生效 | P | S | T |

0ms ~ 9999ms

| P07.16 | 功能选项3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,
 第1位: 抢断定位指令关联设定,
 0, 不跟随齿轮比调整;
 1, 跟随齿轮比调整。
 第2位: 抢断定位指令方向设定,
 0, 跟随当前的运行方向;

1, 由指令值的符号决定。
其余位保留。

| P07.17 | 电机一圈最大等分数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

把一圈对应脉冲分成 0 ~ 99 份

| P07.19 | 功能选项5 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 保留;

第 2 位: 保留;

第 3 位: 位置反馈初始化选择,

如果不是绝对式系统 (P06.47 值为 0), 则

设置 0: 初始化为 0,

设置 1: 初始化为断电之前的值 (要求启用断电存储功能, 即 P07.11 设置为 1),

如果是绝对式系统 (P06.47 值不为 0), 则由编码器值决定;

第 4 位: 绝对位置 (P21.07) 和位置反馈 (P21.17) 计数器的位宽选择,

设置 0: 计数器为 32 位,

设置 1: 计数器为 64 位,

使用 64 位计数器时, 绝对位置的低 32 位显示在 (P21.07), 高 32 位显示在 (P21.56); 位置反馈的低 32 位显示在 (P21.17), 高 32 位显示在 (P21.58)。

| P07.20 | 功能选项6 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 电机型号编码设定选择

设置为 0, 从编码器读取,

设置为 1, 手动设定;

第 2 位: 禁止软件过流检测,

设置为 0, 不禁止, 设置为 1, 禁止;

其余位保留。

| P07.21 | 功能选项7 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 1010 | -- | 立即生效 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 伺服使能时未准备好,

设置为 0, 不报故障或警告;

设置为 1, 报警告 AL.084;

设置为 2, 报故障 Er.040。

第 2 位: Er046 和 Er047 是否允许复位

设置为 0, 不允许复位

设置为 1, 允许复位, 需要等待 10 秒之后方允许复位

第 3 位: DIDO 监视以二进制显示还是十六进制显示,

设置 0, 用二进制显示,

设置 1, 用十六进制显示;

第 4 位: 绝对值欠压 AL097 是否允许自动复位

设置 0, 允许自动复位

设置 1, 不允许自动复位

| P07.22 | 功能选项8 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

十六进制数, 从右往左看各个位,

第 1 位: 主电源断电 (Er.56) 检测设定,

设为 0 时, 检测故障 Er.56 且可以自动复位;

设为 1 时, 不检测故障 Er.56。

设为 2 时, 检测故障 Er.56 但不能自动复位。

第 2 位: 欠压 (Er.21) 检测设定,

设为 0 时, 检测故障 Er.21 且可以自动复位;

设为 1 时, 不检测故障 Er.21。

设为 2 时, 检测故障 Er.21 但不能自动复位。

第 3 位: 是否存储欠压 (Er.21) 和主电源断电检测 (Er.56) 故障记录,

设为 0 时, 表示不存储,

设为 1 时, 表示存储。

第 4 位: 禁止检测控制电欠压故障 (Er.18),

设置为 0, 不禁止, 设置为 1, 禁止。

| P07.23 | 故障复位时机 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: SON 有效时可复位

1: SON 有效时不可复位

| P07.24 | 正向软限位 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 2147483646 | -- | 停机生效 | P | S | T |

正向软限位, 位置控制、速度控制、转矩控制模式下都可生效。

| P07.26 | 负向软限位 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|-------------|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | -2147483646 | -- | 停机生效 | P | S | T |

负向软限位, 位置控制、速度控制、转矩控制模式下都可生效。

| P07.28 | 回原完成信号保持时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 2000 | ms | 立即生效 | Hm | S | T |

回原模式下, 设定 HOME 回原完成 DO 输出有效保持时间, 例如出厂值“2000”ms,

其意义为: 回原完成时, HOME 对应的 DO 逻辑输出电平将置 1, 并保持两秒, 再清 0, 6041h 状态字 BIT12 变化同上。

P08组 内部位置指令

| P08.00 | 多段预置位置指令执行方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

0: 单次运行

1: 循环运行

2: DI 端子切换运行

3: 通信切换运行

4: 单次连续运行

5: 循环连续运行

总共 16 段指令, 通过 P08.01 设置起始段序号, P08.02 设置终点段序号。对于顺序执行方式, 如单次运行, 则是从起始段开始, 依次执行各段, 直到终点段; 如循环运行, 则是从起始段开始, 依次执行各段, 直到终点段, 然后又从起始段开始执行, 如此反复, 直到内部位置使能信号失效或者伺服 OFF。

执行方式 2 和 3 是随机执行选定段, 通过 DI 端子或者通信选定段序号。

执行方式 4 和 5, 与 0 和 1 对应, 不同之处在于前后两段过渡时当前段无需减速到 0 再启动下一段, 执行方式 0 和 1 每一段都需要减速到 0 再启动下一段。

| P08.01 | 起始段序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|--------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 32 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

设定范围是: 1 ~ (P08.02)。P08.01 和 P08.02 两个参数互相制约。

| P08.02 | 终点段序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|--------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 32 | 2 | -- | 立即生效 | P | | |

设定范围是: (P08: 01) ~ 16。P08.01 和 P08.02 两个参数互相制约。

| P08.03 | 暂停再启动之后剩余段数处理方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 1 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 运行剩余的段

1: 再次从起始段运行

| P08.04 | 位置指令类型 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

0: 相对位置指令

1: 绝对位置指令

| P08.05 | 等待时间的单位 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 顺序执行 (单次或循环) 时段与段之间的等待时间以 ms 为单位。

1: 顺序执行 (单次或循环) 时段与段之间的等待时间以 s 为单位。

| P08.06 | 第1段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.08 | 第1段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm,

| P08.09 | 第1段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.10 | 第1段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.11 | 第2段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.13 | 第2段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.14 | 第2段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.15 | 第2段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.16 | 第3段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.18 | 第3段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.19 | 第3段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.20 | 第3段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.21 | 第4段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.23 | 第4段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.24 | 第4段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.25 | 第4段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.26 | 第5段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.28 | 第5段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.29 | 第5段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.30 | 第5段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.31 | 第6段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.33 | 第6段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.34 | 第6段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.35 | 第6段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.36 | 第7段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.38 | 第7段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.39 | 第7段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.40 | 第7段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.41 | 第8段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.43 | 第8段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.44 | 第8段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.45 | 第8段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.46 | 第9段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.48 | 第9段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.49 | 第9段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.50 | 第9段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.51 | 第10段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.53 | 第10段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.54 | 第10段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.55 | 第10段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.56 | 第11段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.58 | 第11段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.59 | 第11段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.60 | 第11段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.61 | 第12段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.63 | 第12段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.64 | 第12段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.65 | 第12段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.66 | 第13段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.68 | 第13段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.69 | 第13段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.70 | 第13段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.71 | 第14段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.73 | 第14段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.74 | 第14段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.75 | 第14段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.76 | 第15段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.78 | 第15段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.79 | 第15段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.80 | 第15段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.81 | 第16段位移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 10000 | -- | 立即生效 | P | | |

可设置 -2147483646 ~ 2147483646 之间的值, 设定为正值, 表示正的位置指令, 负值表示负的位置指令。

| P08.83 | 第16段最大速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 9000 | 200 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 9000rpm

| P08.84 | 第16段加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 10 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms

| P08.85 | 第16段完成之后等待时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

0 ~ 65535ms 或者 s, 具体单位由 P08.05 设定。

| P08.86 | 位置指令抢断执行设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 4 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

0: 关闭抢断执行功能;

- 1: 启用, 在 DI 信号上升沿时抢断, 完成之后自动解除抢断锁定状态;
- 2: 启用, 在 DI 信号上升沿时抢断, 完成之后通过 DI 信号 XINT_ULK 解除抢断锁定状态;
- 3: 启用, 在 DI 信号下降沿时抢断, 完成之后自动解除抢断锁定状态;
- 4: 启用, 在 DI 信号下降沿时抢断, 完成之后通过 DI 信号 XINT_ULK 解除抢断锁定状态

| P08.88 | 原点回归启动方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 4 | 0 | -- | 停机生效 | P | | |

0: 关闭

- 1: 通过 DI 功能 STHOME 启动
- 2: 键盘启动
- 3: 通信启动
- 4: 通电第一次伺服 ON 之后立即启动

| P08.89 | 原点回归模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 停机生效 | P | | |

- 0: 正转搜索原点, 以正极限作为原点
- 1: 反转搜索原点, 以负极限作为原点
- 2: 正转搜索原点, 以 HOME_IN 信号 OFF → ON 作为原点
- 3: 反转搜索原点, 以 HOME_IN 信号 OFF → ON 作为原点
- 4: 正转搜索原点, 以 HOME_IN 信号 ON → OFF 作为原点
- 5: 反转搜索原点, 以 HOME_IN 信号 ON → OFF 作为原点
- 6: 正转直接寻找最近的 Z 信号作为原点
- 7: 反转直接寻找最近的 Z 信号作为原点
- 8: 直接以当前位置作为原点

| P08.90 | 原点回归时限位和Z信号设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 5 | 2 | -- | 停机生效 | P | | |

设定值意义如下:

- 0: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 返回找 Z 信号, 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位自动返向, 返回找 Z 信号, 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位自动返向, 直接往前找 Z 信号,
- 1: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 返回找 Z 信号,

- 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位自动返向, 返回找 Z 信号,
 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位自动返向, 直接往前找 Z 信号,
 2: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 不找 Z 信号,
 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位自动返向, 不找 Z 信号,
 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位自动返向, 直接往前找 Z 信号,
 3: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 返回找 Z 信号,
 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 返回找 Z 信号,
 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 直接往前找 Z 信号,
 4: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 返回找 Z 信号,
 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 直接往前找 Z 信号,
 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 直接往前找 Z 信号,
 5: 回归模式为 0 ~ 1 时, 遇到另一侧限位停机并报警 (AL.096), 不找 Z 信号,
 回归模式为 2 ~ 5 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 不找 Z 信号,
 回归模式为 6 ~ 7 时, 遇到限位停机并报警 (AL.096), 直接往前找 Z 信号,

| P08.92 | 高速搜索原点的速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|----------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 3000 | 500 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 3000rpm。

原点回归流程启动之后, 除非启动时已有减速信号或原点位置信号, 否则都以这个速度开始搜索原点。

| P08.93 | 低速搜索原点的速度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|---------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 300 | 50 | 1rpm | 立即生效 | P | | |

1 ~ 300rpm。

搜索原点时, 碰到减速点之后, 或者碰到原点位置之后, 切换到低速搜索。

| P08.94 | 搜索原点时的加减速时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 10000 | 500 | 1ms | 立即生效 | P | | |

1 ~ 10000ms

| P08.95 | 回原点过程时间限定值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|-----|------|------|--|--|
| | | 1 ~ 65535 | 60000 | 1ms | 立即生效 | P | | |

1 ~ 65535ms。

设定原点回归流程的限制时间, 超过这个时间还没有搜索到原点, 则停止搜索原点, 并报警 AL.96。如果这里设置的限定时间仍然不够用, 可通过 P07.08 的右起第 1 位设置限定时间的倍率。当 P07.08 的右起第 1 位不为 0 时, 实际的限定时间是此值与 P07.08 右起第 1 位的乘积。

| P08.96 | 原点坐标偏移 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

设定范围是 -2147483646 ~ 2147483646, 用于调整原点坐标值。注意: 这里只是调整坐标值, 并不产生实际的位置变化。

| P08.98 | 机械原点位置偏移量 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

设定范围是 -2147483646 ~ 2147483646, 用于在找到原点位置之后再移动一段距离。

P09组 通信设定

| P09.00 | 伺服轴地址编号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 1 ~ 247 | 1 | -- | 立即生效 | P | S | T |

1 ~ 247, 0 为广播地址。用于通信, 支持 Modbus、CANOpen 等等。

| P09.01 | Modbus波特率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 6 | 2 | -- | 立即生效 | P | S | T |

支持的波特率及对于设定如下:

0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 19200
4: 38400
5: 57600
6: 115200

| P09.02 | Modbus数据格式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 3 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: 无校验, 2 个停止位
1: 偶校验, 1 个停止位
2: 奇校验, 1 个停止位
3: 无校验, 1 个停止位

| P09.03 | 通信超时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9999 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

监视通信总线在设定时间内是否有数据

| P09.04 | 通信应答延时 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9999 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | S | T |

接收数据之后延迟设定时间之后再应答

| P09.05 | 通信控制DI使能设定1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示, 其中每一个二进制位表示一个 DI 功能, BIT0 保留, BIT1 ~ BIT15 分别对应 DI 功能 1 ~ 15。二进制位的值表示是否启用通信控制相应 DI 功能:

0: 不启用;
1: 启用。

详细使用说明参考第 10 章的 10.3 节

| P09.06 | 通信控制DI使能设定2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示, 其中每一个二进制位表示一个 DI 功能, BIT0 ~ BIT15 分别对应 DI 功能 16 ~ 31。二进制位的值表示是否启用通信控制相应 DI 功能:

0: 不启用;
1: 启用

详细使用说明参考第 10 章的 10.3 节

| P09.07 | 通信控制DI使能设定3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示, 其中每一个二进制位表示一个 DI 功能, BIT0 ~ BIT15 分别对应 DI 功能 32 ~ 47。二进制位的值表示是否启用通信控制相应 DI 功能:

0: 不启用;
1: 启用

详细使用说明参考第 10 章的 10.3 节

| P09.08 | 通信控制DI使能设定4 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示, 其中每一个二进制位表示一个 DI 功能, BIT0 ~ BIT15 分别对应 DI 功能 48 ~ 63。二

进制位的值表示是否启用通信控制相应 DI 功能:

0: 不启用;

1: 启用

详细使用说明参考第 10 章的 10.3 节

| P09.09 | 通信控制DO使能设定1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示,其中每一个二进制位表示一个 DO 功能,BIT0 保留,BIT1 ~ BIT15 分别对应 DO 功能 1 ~ 15。二进制位的值表示是否启用通信输出相应 DO 功能:

0: 不启用;

1: 启用

详细使用说明参考第 10 章的 10.4 节

| P09.10 | 通信控制DO使能设定2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

此参数在面板上以十六进制形式显示,其中每一个二进制位表示一个 DO 功能, BIT0 ~ BIT15 分别对应 DO 功能 16 ~ 31。二进制位的值表示是否启用通信输出相应 DO 功能:

0: 不启用;

1: 启用

详细使用说明参考第 10 章的 10.4 节

| P09.11 | 通信设定命令值维持时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 60 | 5 | -- | 立即生效 | P | S | T |

通信写入命令值之后,在通信断开时,继续维持原状的时间,可设定 0 ~ 60,单位为秒,设定为 0 表示 0.5 秒。

| P09.12 | 选择启用AO功能或者CAN通信 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

十六进制数,从右往左看各个位,

第 1 位:

0, 启用 CANOpen 通信;

1, 启用 AO 功能;

| P09.13 | CAN通信配置1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 5 | -- | 停机生效 | P | S | T |

十六进制数,从右往左看各个位,

第 1 位, CAN 通信波特率:

0: 20k; 1: 50k; 2: 100k; 3: 125k;

4: 250k; 5: 500k; 6: 800k; 7: 1M

第 2 位, 齿轮比选择设定,

0: 驱动器设置; 1: 主站设置。

第 3 位, 速度单位设定,

0: 使用内部单位;

1: 使用用户单位。

第 4 位, 加速度单位设定,

0: 使用内部单位;

1: 使用用户单位。

| P09.14 | CAN通信配置2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0000H ~ FFFFH | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

十六进制数,从右往左看各位

第 2 位: 绝对式系统 (P06.47=2) 原点完成标志存储设定

0: 不存储 1: 存储

| P09.15 | CAN通信配置3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | ns | 立即生效 | P | S | T |

微调同步抖动延时: 值范围 -20~20

P10组 CANopen 参数组1

| P10.00 | RPDO1的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 512 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1400, 子索引 0x1。
11 位标准帧 ID。

| P10.01 | RPDO1的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1400,
高字节, 子索引 0x1, RPDO1 的 COB-ID 控制位,
Bit15, 1 或 0, 表示 RPDO1 有效或无效;
其余位保留或者不支持, 必须为 0。
低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
0 ~ 240, 同步;
254, 异步 (制造商指定);
255, 异步 (设备协议和应用协议指定);
其余保留。

| P10.02 | RPDO2的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 768 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1401, 子索引 0x1。
11 位标准帧 ID。

| P10.03 | RPDO2的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1401,
高字节, 子索引 0x1, RPDO2 的 COB-ID 控制位,
低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
参数意义参照 P10.01。

| P10.04 | RPDO3的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 1024 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1402, 子索引 0x1。
11 位标准帧 ID。

| P10.05 | RPDO3的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1402,
高字节, 子索引 0x1, RPDO3 的 COB-ID 控制位,
低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
参数意义参照 P10.01。

| P10.06 | RPDO4的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 1280 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1403, 子索引 0x1。
11 位标准帧 ID。

| P10.07 | RPDO4的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1403,
高字节, 子索引 0x1, RPDO4 的 COB-ID 控制位,
低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
参数意义参照 P10.01。

| P10.08 | RPDO1有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 1 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x0。

| P10.09 | RPDO1映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614807056 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x1。
无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P10.11 | RPDO1映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x2。

| P10.13 | RPDO1映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x3。

| P10.15 | RPDO1映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x4。

| P10.17 | RPDO1映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x5。

| P10.19 | RPDO1映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x6。

| P10.21 | RPDO1映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x7。

| P10.23 | RPDO1映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1600, 子索引 0x8。

| P10.25 | RPDO2有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x0。

| P10.26 | RPDO2映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614807056 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x1。
无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P10.28 | RPDO2映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1616904200 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x2。

| P10.30 | RPDO2映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x3。

| P10.32 | RPDO2映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x4。

| P10.34 | RPDO2映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x5。

| P10.36 | RPDO2映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x6。

| P10.38 | RPDO2映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x7。

| P10.40 | RPDO2映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1601, 子索引 0x8。

| P10.42 | RPDO3有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x0。

| P10.43 | RPDO3映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614807056 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x1。

无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P10.45 | RPDO3映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1618608160 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x2。

| P10.47 | RPDO3映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x3。

P11组 CANopen 参数组2

| P11.00 | RPDO3映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x4。

| P11.02 | RPDO3映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x5。

| P11.04 | RPDO3映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x6。

| P11.06 | RPDO3映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x7。

| P11.08 | RPDO3映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1602, 子索引 0x8。

| P11.10 | RPDO4有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x0。

| P11.11 | RPDO4映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614807056 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x1。

无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P11.13 | RPDO4映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1627324448 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x2。

| P11.15 | RPDO4映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x3。

| P11.17 | RPDO4映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x4。

| P11.19 | RPDO4映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x5。

| P11.21 | RPDO4映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x6。

| P11.23 | RPDO4映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x7。

| P11.25 | RPDO4映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1603, 子索引 0x8。

| P11.30 | TPDO1的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 384 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1800, 子索引 0x1。

11 位标准帧 ID。

| P11.31 | TPDO1的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1800,

高字节, 子索引 0x1, TPDO1 的 COB-ID 控制位,

Bit15, 1 或 0, 表示 TPDO1 有效或无效;
 Bit14, 1 或 0, 表示 TPDO1 不允许或允许 RTR (远程帧);
 其余位保留或者不支持, 必须为 0。
 低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
 0 ~ 240, 同步;
 252, RTR 同步;
 253, RTR 事件驱动;
 254, 异步 (制造商指定);
 255, 异步 (设备协议和应用协议指定);
 其余保留。

| P11.32 | TPDO1的禁止时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 200 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1800, 子索引 0x3。

| P11.33 | TPDO1的事件计时器 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 25 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1800, 子索引 0x5。

| P11.34 | TPDO2的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 640 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1801, 子索引 0x1。
 11 位标准帧 ID。

| P11.35 | TPDO2的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1801,
 高字节, 子索引 0x1, TPDO2 的 COB-ID 控制位,
 低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
 参数意义参照 P11.31。

| P11.36 | TPDO2的禁止时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 200 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802, 子索引 0x3。

| P11.37 | TPDO2的事件计时器 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 25 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802, 子索引 0x5。

| P11.38 | TPDO3的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 896 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802, 子索引 0x1。
 11 位标准帧 ID。

| P11.39 | TPDO3的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802,
 高字节, 子索引 0x1, TPDO3 的 COB-ID 控制位,
 低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
 参数意义参照 P11.31。

| P11.40 | TPDO3的禁止时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 200 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802, 子索引 0x3。

| P11.41 | TPDO3的事件计时器 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 25 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1802, 子索引 0x5。

| P11.42 | TPDO4的COB-ID | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------|------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 1152 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1803, 子索引 0x1。
11 位标准帧 ID。

| P11.43 | TPDO4的配置参数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 33023 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1803,
高字节, 子索引 0x1, TPDO4 的 COB-ID 控制位,
低字节, 子索引 0x2, 传输类型。
参数意义参照 P11.31。

| P11.44 | TPDO4的禁止时间 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 200 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1803, 子索引 0x3。

| P11.45 | TPDO4的事件计时器 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 25 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1803, 子索引 0x5。

P12组 CANopen 参数组3

| P12.00 | TPDO1有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 1 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x0。

| P12.01 | TPDO1映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614872592 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x1。
无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P12.03 | TPDO1映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x2。

| P12.05 | TPDO1映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x3。

| P12.07 | TPDO1映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x4。

| P12.09 | TPDO1映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x5。

| P12.11 | TPDO1映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x6。

| P12.13 | TPDO1映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x7。

| P12.15 | TPDO1映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A00, 子索引 0x8。

| P12.17 | TPDO2有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x0。

| P12.18 | TPDO2映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614872592 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x1。

无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P12.20 | TPDO2映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1616969736 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x2。

| P12.22 | TPDO2映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x3。

| P12.24 | TPDO2映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x4。

| P12.26 | TPDO2映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x5。

| P12.28 | TPDO2映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x6。

| P12.30 | TPDO2映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x7。

| P12.32 | TPDO2映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A01, 子索引 0x8。

| P12.34 | TPDO3有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x0。

| P12.35 | TPDO3映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614872592 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x1。

无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P12.37 | TPDO3映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1617166368 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x2。

| P12.39 | TPDO3映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x3。

| P12.41 | TPDO3映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x4。

| P12.43 | TPDO3映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x5。

| P12.45 | TPDO3映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x6。

| P12.47 | TPDO3映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x7。

P13组 CANopen 参数组4

| P13.00 | TPDO3映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A02, 子索引 0x8。

| P13.02 | TPDO4有效映射参数个数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 8 | 2 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x0。

| P13.03 | TPDO4映射参数1 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1614872592 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x1。

无符号 32 位数, 其中高 16 位是字典对象的索引, 低 16 位中的高字节是对象的子索引, 低字节是相应字典对象的数据长度 (Bit)

| P13.05 | TPDO4映射参数2 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 1617690656 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x2。

| P13.07 | TPDO4映射参数3 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x3。

| P13.09 | TPDO4映射参数4 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x4。

| P13.11 | TPDO4映射参数5 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x5。

| P13.13 | TPDO4映射参数6 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x6。

| P13.15 | TPDO4映射参数7 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x7。

| P13.17 | TPDO4映射参数8 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|----------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483647 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

CANOpen 对象字典索引 0x1A03, 子索引 0x8。

P17组 扩展位置控制功能

| P17.00 | 外部编码器使用方式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 2 | 0 | — | 再次上电 | P | | |

0: 位置反馈不使用外部编码器

1: 使用外部编码器作为位置反馈, 电机方向 CCW 时外部编码器计数增加

2: 使用外部编码器作为位置反馈, 电机方向 CW 时外部编码器计数增加

| P17.01 | 外部编码器节距 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|----------------|-------|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1073741824 | 10000 | — | 停机生效 | P | | |

设定电机旋转一圈外部编码器的反馈脉冲数:

0 ~ 1073741824

| P17.03 | 全闭环混合偏差过大阈值 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|----------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1073741824 | 0 | — | 立即生效 | P | | |

0 ~ 1073741824

| P17.05 | 混合偏差计数设定 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 1073741824 | 0 | 0.01 | 停机生效 | P | | |

0~100%

| P17.06 | 混合振动抑制增益 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 30000 | 400 | 0.1/s | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 3000.0/s

| P17.07 | 混合振动抑制时间常数 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|-------|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 30000 | 0 | 0.1ms | 立即生效 | P | | |

1.0 ~ 3000.0/s

| P17.09 | 全闭环混合偏差外部单位(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 仅显示 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.11 | 内部编码器计数值外部单位(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 仅显示 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.13 | 外部编码器计数值(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 仅显示 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.16 | 位置比较输出模式 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0000H ~ 0003H | 0 | — | 停机生效 | P | | |

设定范围 0 ~ 3,

0: 不开启位置比较功能

1: 正向触发,

2: 反向触发,

3: 双向触发。

“位置比较”是指 P17.17~ P17.23 设定的值与 P21.07 的值进行比较;“正向触发”是指“绝对位置反馈”从小到大。

| P17.17 | 第1个位置 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 立即生效 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.19 | 第2个位置 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 立即生效 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.21 | 第3个位置 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 立即生效 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.23 | 第4个位置 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|--------------------------|-----|----|------|------|--|--|
| | | -1073741824 ~ 1073741824 | 0 | — | 立即生效 | P | | |

-1073741824 ~ 1073741824

| P17.25 | 信号有效时间1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

到达第 1 个位置后, 输出有效信号的时间 0 ~ 65535ms

| P17.26 | 信号有效时间2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

到达第 1 个位置后, 输出有效信号的时间 0 ~ 65535ms

| P17.27 | 信号有效时间3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

到达第 1 个位置后, 输出有效信号的时间 0 ~ 65535ms

| P17.28 | 信号有效时间4 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-----------|-----|-----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1ms | 立即生效 | P | | |

到达第 1 个位置后, 输出有效信号的时间 0 ~ 65535ms

P18组 电机型号

| P18.00 | 电机型号编码 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|-----------------------|------------|----|------|------|---|---|
| | | 00000000H ~ EFFFFFFFH | 1964114433 | -- | 再次上电 | P | S | T |

电机型号的编码规则如下: XXXYZMNN

(1) XXX: 马达的定额输出 (3 位) 例 751 --- 750W

(2) Y: 电压规格 2: AC200V,6: AC380V

(3) Z: 转子惯量环规格 0: 低惯量 (MA 40 ~ 130 法兰), 1: 中惯量 (MM 40 ~ 130 法兰), 2: 高惯量 (MH 40 ~ 130 法兰), 4: 中惯量 (MG 40 ~ 130 法兰), 5: 低惯量 (MA 180 ~ 220 法兰), 6: 低惯量 (MN 14/25 法兰), 7: 中惯量 (MM 180 ~ 220 法兰), 8: 高惯量 (MG 180 ~ 220 法兰), 9: 高惯量 (MH 180 ~ 220 法兰)

(4) M: 系列号 0: X3 电机, 1: X2 电机, 2: X1 电机, 3: X6 电机

(5) N: 编码器位数 0: 17 位, 1: 23 位

(6) N: 设计序号

P20组 键盘和通信操控接口

| P20.00 | 键盘JOG试运行 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2000 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0 ~ 额定转速

| P20.01 | 故障复位 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0: 无操作

1: 故障复位

| P20.03 | 参数辨识功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 5 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0: 无操作

1: 启动正转惯量辨识

2: 启动反转惯量辨识

3: 保留

4: 保留

5: 启动初始角辨识

| P20.05 | 模拟输入自动校正 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2 | 0 | -- | 停机生效 | P | S | T |

0: 无操作

1 ~ 2: AI1 ~ AI2 调整

| P20.06 | 系统初始化功能 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 再次上电 | P | S | T |

0: 无操作

1: 恢复出厂设定值 (不含厂家参数)

2: 清除故障记录

7: 绝对值编码器复位

其余: 保留

| P20.08 | 通信操作命令输入 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

0: 无操作或停止操作

1 ~ 3000, 点动转速, 单位为: rpm

1102H- 通信点动正转

1103H- 通信点动反转

1300H- 启动正转惯量辨识

1301H- 启动反转惯量辨识

1302H- 存储辨识的惯量值

1500H- 启动初始角辨识

| P20.09 | 通信操作状态输出 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

0 ~ 65535

供通信读取

0: 辨识还在进行,

1: 辨识过程故障,

2: 辨识完成,

3: 辨识参数已存储

| P20.11 | 通信选择多段指令序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|--------|-----|----|------|------|---|--|
| | | 0 ~ 32 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | |

0 ~ 32

| P20.12 | 通信启动原点回归 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-------|-----|----|------|------|--|--|
| | | 0 ~ 9 | 0 | -- | 立即生效 | P | | |

0: 无操作

1: 启动原点回归

P21组 状态参数

| P21.00 | 伺服状态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

实时显示驱动器的状态。

有如下标志: rdy、run、Er.00 ~ 99 (故障)、AL.00 ~ 99 (警告)

| P21.01 | 电机转速反馈 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 仅显示 | P | S | T |

实时显示电机的转速, 单位是 1rpm

| P21.03 | 速度指令 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 仅显示 | P | S | T |

实时显示当前的速度指令, 单位是 rpm

| P21.04 | 内部转矩指令 (相对于额定转矩) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -5000 ~ 5000 | 0 | 0.1% | 仅显示 | P | S | T |

实时显示内部转矩指令, 单位是 0.1%, 即对应额定转矩的百分比。

| P21.05 | 相电流有效值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01A | 仅显示 | P | S | T |

实时显示 U 相电流有效值, 单位是 0.01A

| P21.06 | 母线电压值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01V | 仅显示 | P | S | T |

实时显示母线电压值, 单位是 0.1V

| P21.07 | 绝对位置计数器 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1Unit | 仅显示 | P | S | T |

实时显示绝对位置累计值, 单位是指令单位。

显示值的范围是: -2147483646 ~ 2147483646

| P21.09 | 电气角度 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.1 度 | 仅显示 | P | S | T |

实时显示电气角度值

显示值的范围是: 0.0 ~ 360.0 度

| P21.10 | 机械角度 (相对于编码器零点) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.1 度 | 仅显示 | P | S | T |

实时显示电机转轴的角度值

0.0 ~ 360.0 度

| P21.11 | 辨识的惯量值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|-------------------------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01 kg cm ² | 仅显示 | P | S | T |

显示在线实时辨识的惯量值, 范围在 0.01 kg cm² ~ 655.35 kg cm² 之间。

| P21.12 | 输入位置指令对应速度信息 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 仅显示 | P | S | T |

实时显示输入位置指令对应的速度值, 以 rpm 为单位。

| P21.13 | 位置偏差计数器 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1P | 仅显示 | P | S | T |

实时显示位置偏差值, 单位是编码器最小分辨率。

显示值的范围是: -2147483646 ~ 2147483646

| P21.15 | 输入指令脉冲计数器 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|--------------------------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1Unit | 仅显示 | P | S | T |

实时显示输入指令脉冲的总数, 单位是指令单位。

显示值的范围是: -2147483646 ~ 2147483646

| P21.17 | 反馈脉冲计数器 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1P | 仅显示 | P | S | T |

实时显示位置反馈累计值, 单位是编码器最小分辨率。

显示值的范围是: -2147483646 ~ 2147483646

| P21.19 | 位置偏差计数器指令单位 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|--------------------------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1Unit | 仅显示 | P | S | T |

以指令单位的形式实时显示位置偏差。

| P21.21 | 数字输入信号监视 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 511 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

面板上实时显示 DI1 ~ DI9 的状态。

P07.21 的右起第 3 位为 0 时, 当前 DI 端口为高电平时, 数码管显示上半段, 为低电平时, 显示下半段, 从右至左依次是 DI1 ~ DI9。

P07.21 的右起第 3 位为 1 时, 高电平时, 用二进制 1 表示, 为低电平时, 用二进制 0 表示, DI1 ~ DI9 分别使用二进制位 BIT0 ~ BIT8。

| P21.23 | 数字输出信号监视 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 511 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

面板上实时显示 DO1 ~ DO9 的状态。

P07.21 的右起第 3 位为 0 时, 当前 DO 端口输出高电平时, 数码管显示上半段, 输出低电平时, 显示下半段, 从右至左依次是 DO1 ~ DO9。

P07.21 的右起第 3 位为 1 时, 输出高电平时, 用二进制 1 表示, 输出低电平时, 用二进制 0 表示, DO1 ~ DO9 分别使用二进制位 BIT0 ~ BIT8。

| P21.24 | 编码器状态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

保留参数

| P21.25 | 总上电时间 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|----------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483646 | 0 | 0.1s | 仅显示 | P | S | T |

实时显示驱动器累加总的上电时间值。

显示值的范围是: 0.0: 214748364.7s

| P21.27 | AI1电压校正值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -32768 ~ 32767 | 0 | 1mV | 仅显示 | P | S | T |

实时显示 AI1 的电压值, 已经过校正处理。

| P21.28 | AI2电压校正值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -32768 ~ 32767 | 0 | 1mV | 仅显示 | P | S | T |

实时显示 AI2 的电压值, 已经过校正处理。

| P21.29 | AI1电压原始值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -32768 ~ 32767 | 0 | 1mV | 仅显示 | P | S | T |

实时显示 AI1 的原始电压值, 还未经过校正处理

| P21.30 | AI2电压原始值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|----------------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | -32768 ~ 32767 | 0 | 1mV | 仅显示 | P | S | T |

实时显示 AI2 的原始电压值, 还未经过校正处理

| P21.31 | 模块温度值 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|-----------|-----|-----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 1°C | 仅显示 | P | S | T |

实时显示模块温度值

| P21.32 | 绝对位置编码器圈数 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

记录绝对位置转过的圈数

| P21.34 | 绝对位置编码器单圈位置 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | 1P | 仅显示 | P | S | T |

记录绝对位置不足一圈的编码器脉冲数

| P21.36 | 版本号1 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01 | 仅显示 | P | S | T |

显示软件版本号

| P21.37 | 版本号2 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01 | 仅显示 | P | S | T |

显示软件版本号

| P21.38 | 版本号3 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01 | 仅显示 | P | S | T |

显示软件版本号

| P21.39 | 产品系列代号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

PP.XXX

| P21.40 | 故障记录的显示 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|---------|-------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 9 | 0 | -- | 立即生效 | P | S | T |

可设定为 0 ~ 9, 可查看 10 次故障记录。当前有故障时, 设置为 0, 显示当前故障记录; 当前无故障时, 显示最近的 10 次故障记录。

- 0: 当前故障种
- 1: 前 1 次故障
- 2: 前 2 次故障
-
- 9: 前 9 次故障

| P21.41 | 故障码 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

故障码, 相应的值意义请参考报警代码一览表

| P21.42 | 所选故障时间戳(32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------------|----------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 2147483646 | 0 | 0.1s | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时的总上电时间累计值。

| P21.44 | 所选故障时当前转速 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------------|-----|------|------|------|---|---|
| | | -9000 ~ 9000 | 0 | 1rpm | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时的电机转速。

| P21.45 | 所选故障时当前电流U | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|------------|-----------|-----|-------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01A | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时的 U 相电流有效值。

| P21.47 | 所选故障时母线电压 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.1V | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时的母线电压值。

| P21.48 | 故障时输入端子状态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 511 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时 DI1 ~ DI9 的状态。当前 DI 端口为高电平时, 数码管显示上半段, 为低电平时, 显示下半段。

| P21.49 | 所选故障时输出端子状态 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 511 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

发生故障时 DO1 ~ DO9 的状态。当前 DI 端口为高电平时, 数码管显示上半段, 为低电平时, 显示下半段。

| P21.50 | 定制版软件版本号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|----------|-----------|-----|------|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | 0.01 | 仅显示 | P | S | T |

定制版软件版本号

| P21.51 | 负载率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 500 | 0 | 1% | 仅显示 | P | S | T |

| P21.52 | 再生负载率 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------|---------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 500 | 0 | 1% | 仅显示 | P | S | T |

| P21.53 | 内部警告代码 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

实时显示内部警告代码

| P21.54 | 内部指令当前段序号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-----------|--------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 99 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

显示内部多段位置指令当前正在执行段的序号

| P21.55 | 定制版系列号 | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|--------|-----------|-----|----|------|------|---|---|
| | | 0 ~ 65535 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

定制版系列号

| P21.56 | 绝对位置计数器高32位 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

P07.19 的第 4 位为 1 时, 绝对位置为 64 位计数, 这里显示它的高 32 位, 单位是指令单位。

| P21.58 | 反馈脉冲计数器高32位 (32位) | 设定范围 | 出厂值 | 单位 | 生效方式 | 相关模式 | | |
|--------|-------------------|--------------------------|-----|----|------|------|---|---|
| | | -2147483646 ~ 2147483646 | 0 | -- | 仅显示 | P | S | T |

P07.19 的第 4 位为 1 时, 反馈脉冲采用 64 位计数, 这里显示它的高 32 位, 单位是编码器单位

数字量输入DI功能定义表

| 设定值 | 符号 | 名称 | 说明 |
|-----|-----------|----------------|--|
| 1 | S_ON | 伺服使能 | 无效 - 伺服电机使能禁止 有效 - 伺服电机上电使能 |
| 2 | ER_RST | 报警复位信号 (沿有效功能) | 按照报警类型, 有些报警复位后伺服可以继续工作。此功能是沿有效电平, 当设端子为电平有效时, 仅检测到沿变化时有效 |
| 3 | GAIN_SEL | 比例动作切换 / 增益切换 | 无效 - 速度控制环为 PI 控制 有效 - 速度控制环为 P 控制 |
| 4 | CMD_SEL | 主辅运行指令切换 | 无效 - 当前运行指令为 A 有效 - 当前运行指令为 B |
| 5 | PER_CLR | 脉冲偏差清除 | 无效 - 不动作 有效 - 清除脉冲偏差。 |
| 6 | MI_SEL1 | 切换 16 段运行指令 | 通过 DI 端子选择 16 个位置指令或速度指令执行 |
| 7 | MI_SEL2 | 切换 16 个运行指令 | |
| 8 | MI_SEL3 | 切换 16 个运行指令 | |
| 9 | MI_SEL4 | 切换 16 个运行指令 | |
| 10 | MODE_SEL | 模式切换选择 | 根据选择的控制模式 (3、4、5), 进行速度、位置、转矩之间的切换 |
| 12 | ZERO_SPD | 零速钳位功能 | 有效 - 使能零位固定功能 无效 - 禁止零位固定功能 |
| 13 | INHIBIT | 脉冲禁止 | 有效 - 禁止指令脉冲输入 无效 - 允许指令脉冲输入 |
| 14 | P_OT | 正向超程 | 当机械运动超过可移动范围限位开关动作, 进入超程保护功能 有效 - 正向超程, 禁止正向驱动 无效 - 正常范围, 允许正向驱动 |
| 15 | N_OT | 负向超程 | 当机械运动超过可移动范围限位开关动作, 进入超程保护功能 有效 - 负向超程, 禁止正向驱动 无效 - 正常范围, 允许正向驱动 |
| 16 | P_CL | 正向外部转矩限制 | 有效 - 外部转矩限制有效 无效 - 外部转矩限制无效 |
| 17 | N_CL | 负向外部转矩限制 | 有效 - 外部转矩限制有效 无效 - 外部转矩限制无效 |
| 18 | P_JOG | 正向点动 | 有效 - 按照给定指令输入 无效 - 运行指令停止输入 |
| 19 | N_JOG | 负向点动 | 有效 - 按照给定指令反向输入 无效 - 运行指令停止输入 |
| 20 | GEAR_SEL1 | 电子齿轮选择 | GEAR_SEL1 无效, GEAR_SEL2 无效 - 电子齿轮比 1 GEAR_SEL1 有效, GEAR_SEL2 无效 - 电子齿轮比 2 GEAR_SEL1 无效, GEAR_SEL2 有效 - 电子齿轮比 3 GEAR_SEL1 有效, GEAR_SEL2 有效 - 电子齿轮比 4 |
| 21 | GEAR_SEL2 | 电子齿轮选择 | |
| 22 | POS_DIR | 位置指令反向 | 无效 - 不换向; 有效 - 换向 |
| 23 | SPD_DIR | 速度指令反向 | 无效 - 不换向 有效 - 换向 |
| 24 | TOQ_DIR | 转矩指令反向 | 无效 - 不换向; 有效 - 换向 |
| 25 | PSEC_EN | 内部多段位置使能信号 | 无效 - 忽略内部多段指令; 有效 - 启动内部多段 |

| 设定值 | 符号 | 名称 | 说明 |
|-----|-----------|--------------|---|
| 26 | INTP_ULK | 解除抢断定位锁定 | 无效 - 没有影响； 有效 - 当参数 P08.86 设置为 2 或 4 时，解除位置指令抢断执行锁定状态 |
| 27 | INTP_OFF | 禁止执行抢断定位 | 无效 - 没有影响； 有效 - 当参数 P08.86 设置不为 0 时，启用了抢断执行功能后，可用此 DI 随时禁止执行抢断定位功能 |
| 28 | HOME_IN | 原点位置信号 | 作为原点位置信号或者减速点位置信号 |
| 29 | STHOME | 启动原点回归流程 | 开始执行原点回归 |
| 30 | ESTOP | 紧急停机 | 无效 - 没有影响 有效 - 进入紧急停机 |
| 31 | STEP | 位置步进使能 | 有效 - 执行指令步进量的指令； 无效 - 指令为零，为定位态 |
| 32 | FORCE_ER | 强制故障保护输入 | 无效 - 没有影响 有效 - 进入故障状态 |
| 34 | INTP_TRIG | 抢断定位执行触发信号 | 无效 - 没有影响； 有效 - 当参数 P08.86 的值不为 0 时，触发位置指令抢断执行流程，只能配置到 DI8, DI9 |
| 35 | INPOSHALT | 暂停生成内部位置指令 | 无效 - 没有影响 有效 - 减速并暂停执行内部多段位置和抢断定位 |
| 36 | ANALOG | 禁止模拟量输入 | 无效 - 没有影响 有效 - 禁止模拟量输入 |
| 37 | ENC_SEN | SEN 使能绝对位置输入 | 无效 - 没有影响 有效 - OAOBOZ 发送绝对位置数据，此时不能使能伺服 |

数字量输出DO功能定义表

| 设定值 | 符号 | 名称 | 说明 |
|-----|-----------|------------|---|
| 1 | S_RDY | 伺服准备好 | 有效 - 伺服准备好 无效 - 伺服未准备好 |
| 2 | S_ER | 故障输出信号 | 检测到故障时状态有效 |
| 3 | S_WARN | 警告输出信号 | 警告输出信号有效(导通) |
| 4 | TGON | 电机旋转输出信号 | 伺服电机的转速高于速度门限值时 有效 - 电机旋转信号有效 无效 - 电机旋转信号无效 |
| 5 | V_ZERO | 零速信号 | 伺服电机停止转动时输出的信号。 有效 - 电机转速为零 无效 - 电机转速不为零 |
| 6 | V_CMP | 速度一致 | 速度控制时, 伺服电机速度与速度指令之差的绝对值小于 P04.44 值时有效 |
| 7 | COIN | 位置完成 | 位置控制时, 位置偏差脉冲到达定位完成幅度 P04.47 内时有效 |
| 8 | NEAR | 定位接近信号 | 位置控制时, 位置偏差脉冲到达定位接近信号幅度 P04.50 设定值时有效 |
| 9 | T_LT | 转矩限制信号 | 转矩限制的确认信号 有效 - 电机转矩受限 无效 - 电机转矩不受限 |
| 10 | V_LT | 转速限制信号 | 转矩控制时速度受限的确认信号 有效 - 电机转速受限 无效 - 电机转速不受限 |
| 11 | BKOFF | 抱闸解除信号输出 | 抱闸解除信号输出: 有效 - 抱闸器松开, 电机轴自由 无效 - 抱闸器恢复, 电机轴锁住 |
| 12 | T_ARR | 转矩到达指定范围 | 检测到转矩指令值到达 P04.55 设定的值时输出信号有效, 允许的变动范围由 P04.56 决定 |
| 13 | V_ARR | 速度反馈到达指定范围 | 检测到速度反馈值到达 P04.45 设定值时输出有效, 允许有 +/- 10rpm 变动范围 |
| 15 | INTP_DONE | 抢断定位完成 | 位置指令抢断执行完成后输出 |
| 16 | DB_OUT | 动态制动输出 | 需要外接继电器或接触器及限流电阻 |
| 17 | HOME | 原点回归完成 | |
| 18 | INTP_WORK | 抢断定位正在执行 | 标志抢断定位正在执行 |
| 19 | PCOM1 | 1号位置比较触发信号 | 1号位置到达相应范围时输出触发信号 |
| 20 | PCOM2 | 2号位置比较触发信号 | 2号位置到达相应范围时输出触发信号 |
| 21 | PCOM3 | 3号位置比较触发信号 | 3号位置到达相应范围时输出触发信号 |
| 22 | PCOM4 | 4号位置比较触发信号 | 4号位置到达相应范围时输出触发信号 |

6.3 总线相关功能码

CANopen 伺服功能码以及说明

| 参数地址 | 名称 | 详细说明 | 默认值 |
|------------------------------------|--------------------|---|------|
| 2100_02h (P00.01) | 控制模式 | 0: 位置模式 1: 速度模式 2: 转矩模式 7: CANopen 模式 | 7 |
| 2100_09h~2100_0Dh (P0.08~P0.12) | 电子齿轮比 | 伺服内部电子齿轮比设置, 可以通过可 P09.13 (2109-0Eh) 的十六进制值右起第 2 位切换。详见 5.11 章节 | |
| 2103_0Ah (P03.09) | 正转内部转矩限制 | 与 60E0h 正向最大转矩限制功能一致, 并列关系。使用时取其两者中最小值 | 5000 |
| 2103_0Bh (P03.10) | 反转内部转矩限制 | 与 60E1h 负向最大转矩限制功能一致, 并列关系。使用时取其两者中最小值 | 5000 |
| 2103_1Ch (P03.27) | 内部正速度限制 | 可作为轮廓转矩模式的最大正向速度限制, 也可以用 6080h 最大电机转速代替 | 3000 |
| 2103_1Dh (P03.28) | 内部负速度限制 | 可作为轮廓转矩模式的最大负向速度限制, 也可以用 6080h 最大电机转速代替 | 3000 |
| 2107_09h (P07.08) | 软限位功能选择 | 开启 607Dh 软限位功能。十六进制数, 面板从右往左看各个位 第 1~2 位: 通用功能 第 3 位: 0: 不开启软限位 1: 上电即开启软限位功能 2: 回原点完成后才开启软限位功能 | 0 |
| 2109_01h (P09.00) | CANopen 站点设置 | 设置 CANopen 伺服站点号, 范围 1~127 | 1 |
| 2109_0Dh (P09.12) | 选择启用 AO2 或者 CAN 通信 | 十六进制数, 从右往左看各个位 第 1 位: 0: 启用 CANopen 通讯 1: 启用 AO 功能 | 0 |
| 2109_0Eh (P09.13) | 总线通信配置 1 | 十六进制数, 从右往左看各个位。 第 1 位: 波特率选择 0: 20K bit/s 1: 50K bit/s 2: 100K bit/s 3: 125K bit/s 4: 250K bit/s 5: 500K bit/s 6: 800K bit/s 7: 1Mbit/s 第 2 位: 电子齿轮比选择 0: 使用伺服内部电子齿轮比 1: 启用 608Fh/6091h/6092h 电子齿轮比 第 3 位: 指令单位选择 0: rpm 1: 指令 / 秒 第 4 位: 加加速单位选择 0: 0RPM-1000RPM 的加速时间 ms 1: 指令 /s ² 。 | 0005 |

| 参数地址 | 名称 | 详细说明 | 默认值 |
|----------------------|----------|---|-----|
| 2109_0Fh (P09.14) | 总线通信配置 2 | 第 1 位, 总线故障检测 0: 不检测 1: 检测 第 2 位: 绝对式系统 (P06.47=2) 原点完成标志存储设定 0: 不存储 1: 存储 第 3 位: NMT 命令异常故障报出选择 0: 允许 1: 禁止 | 0 |
| 2109_10h (P09.15) | 总线通信配置 3 | 同步抖动延时偏移微调 -20~20 | 0 |

第 7 节 报警及故障处理

| | |
|---------------------|-----|
| 7.1 报警及故障代码一览表..... | 185 |
| 7.2 报警及故障处理 | 187 |

7.1 报警及故障代码一览表

表 7-1 列出了全部厂家自定义故障，表格中深色背景标准的单元格是总线专用故障。表中 603Fh 一列表示厂家自定义故障码相应的 CiA 协议故障码，发生故障时，可从字典对象 603Fh 读取。如果发生的故障不在表 7-1 中，请参考相应伺服驱动器的标准用户手册。

表 7-1 厂家自定义故障代码一览表

| 报警代码 | 名称 | 停止方式 | 能否复位 | 报警记录 | 603Fh |
|--------|--------------------------|------|------|---------|-------|
| Er.001 | 系统参数异常 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.002 | 产品型号选择故障 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.003 | 参数存储中故障 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 7600h |
| Er.004 | FPGA 故障 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.005 | 产品匹配故障 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.006 | 程序异常 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.007 | 编码器初始化失败 | 立即停止 | 不可复位 | 存储记录 | 7305h |
| Er.008 | 对地短路检测故障 | 立即停止 | 不可复位 | 存储记录 | 2330h |
| Er.009 | 过流故障 A | 立即停止 | 不可复位 | 存储记录 | 2310h |
| Er.010 | 过流故障 B | 立即停止 | 可复位 | 存储记录 | 2310h |
| Er.012 | 增量光电编码器 Z 断线或者绝对值编码器圈数异常 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7305h |
| Er.013 | 编码器通信异常 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7305h |
| Er.014 | 编码器数据异常 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7305h |
| Er.015 | 编码器电池电压过低异常 | 立即停止 | 不可复位 | 存储记录 | 7305h |
| Er.016 | 速度偏差过大 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8400h |
| Er.017 | 转矩饱和超时 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8300h |
| Er.018 | 控制电欠压 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 3220h |
| Er.019 | 飞车故障 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8400h |
| Er.020 | 过电压 | 立即停止 | 可复位 | 存储记录 | 3210h |
| Er.021 | 欠电压 | 减速停止 | 可复位 | 默认不存，可选 | 3220h |
| Er.022 | 电流采样故障 | 立即停止 | 可复位 | 存储记录 | 7200h |
| Er.023 | AI 采样电压过大 | 立即停止 | 可复位 | 存储记录 | 7200h |
| Er.024 | 过速 | 立即停止 | 可复位 | 存储记录 | 8400h |
| Er.025 | 电角度辨识失败 | 立即停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| Er.026 | 惯量辨识失败故障 | 立即停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| Er.027 | DI 端子参数设置故障 | 立即停止 | 可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.028 | DO 端子参数设置故障 | 立即停止 | 可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.040 | 伺服 ON 指令无效故障 | 可设定 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| Er.042 | 分频脉冲输出过速 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | FF00h |
| Er.043 | 位置偏差过大故障 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8611h |
| Er.044 | 主回路输入缺相 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 3130h |
| Er.045 | 驱动器输出缺相 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 3130h |
| Er.046 | 驱动器过载 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 3230h |
| Er.047 | 电机过载 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 3230h |
| Er.048 | 电子齿轮设定错误 | 可设定 | 可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Er.049 | 散热器过热 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 4210h |
| Er.050 | 脉冲输入异常 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8500h |
| Er.051 | 全闭环位置偏差过大 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 8611h |
| Er.054 | 用户强制故障 | 减速停止 | 可复位 | 存储记录 | FF00h |
| Er.055 | 绝对位置复位故障 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | FF00h |

| 报警代码 | 名称 | 停止方式 | 能否复位 | 报警记录 | 603Fh |
|---------|-----------------|------|------|----------|-------|
| Er.056 | 主电源断电 | 减速停止 | 可复位 | 默认不存, 可选 | 5100h |
| Er.058 | STO 安全转矩切断 | 立即停止 | 可复位 | 默认不存, 可选 | 5100h |
| Er.060 | 写入定制版程序后第一次启动 | 立即停止 | 不可复位 | 不存记录 | 6320h |
| Err.065 | CAN 总线关闭 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.066 | 异常的 NMT 命令 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.067 | CAN 总线故障 | 减速停止 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.071 | 节点保护或者心跳超时 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.072 | 同步失效 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.073 | CANopen 轨迹缓冲区下溢 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| Err.074 | CANopen 轨迹缓冲区上溢 | 可设定 | 可复位 | 存储记录 | 7500h |
| AL.080 | 欠电压警告 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 3220h |
| AL.081 | 驱动器过载警告 | 不停止 | 可复位 | 存储记录 | 3230h |
| AL.082 | 电机过载警告 | 不停止 | 可复位 | 存储记录 | 3230h |
| AL.083 | 需要重新接通电源的参数变更 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 6320h |
| AL.084 | 伺服未准备好 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| AL.085 | 写 E2PROM 频繁操作警告 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 7600h |
| AL.086 | 正向超程警告提示 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| AL.087 | 负向超程警告提示 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| AL.088 | 位置指令过速 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 8500h |
| AL.090 | 绝对值编码器角度初始化警告 | 不停止 | 可复位 | 存储记录 | FF00h |
| AL.093 | 能耗制动过载 | 不停止 | 可复位 | 存储记录 | 3210h |
| AL.094 | 外接再生泄放电阻过小 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 3210h |
| AL.095 | 紧急停止 | 减速停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| AL.096 | 原点回归错误 | 减速停止 | 可复位 | 不存记录 | FF00h |
| AL.097 | 编码器电池欠压 | 不停止 | 可复位 | 不存记录 | 7305h |

7.2 报警及故障处理

表 7-2 介绍了报警及故障原因、处理措施，表格中深色背景单元格是总线专用故障。

表 7-2 厂家自定义故障的原因和处理措施一览表

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|---------------------|---|---|
| Er.001: 系统参数异常 | 1、控制电源电压瞬时下降; 2、升级驱动器软件之后,部分参数的范围有改动,导致之前存储的参数超出上下限 | 1、确保电源电压在规格范围内,恢复出厂参数(P20.06 设置为 1); 2、如果升级了软件,请先恢复出厂参数 |
| Er.002: 产品型号选择故障 | 1、编码器连接线损坏或连接松动; 2、无效的电机型号或驱动器型号 | 1、检查编码器接线是否正常,确保接线牢固; 2、更换成有效的电机型号或驱动器型号 |
| Er.003: 参数存储中故障 | 1、参数读写过于频繁; 2、参数存储设备故障; 3、控制电源不稳定; 4、驱动器故障 | 1 上位装置用通信修改参数并写入 EEPROM 操作过于频繁。请检查通信程序是否存在频繁修改参数并写入 EEPROM 的指令; 2 检查控制电接线,同时确保控制电源电压在规格范围内 |
| Er.004: FPGA故障 | 软件版本异常 | 查看软件版本是否匹配 |
| Er.005: 产品匹配故障 | 1、编码器连接线损坏或连接松动; 2、使用不支持的外部接口如编码器等; 3、电机型号与驱动器型号功率不匹配; 4、不存在的产品型号编码 | 1、检查编码器接线是否良好; 2、更换不匹配的产品; 3、选择正确的编码器类型或更换其他类型的驱动器;例如设置的电机型号的功率等级大于驱动器的功率等级,或者设置的电机型号的功率等级比驱动器的功率等级差了两级以上会报出这个故障 |
| Er.006: 程序异常 | 1、系统参数异常; 2、驱动器内部故障 | EEPROM 故障,恢复出厂参数(P20.06 设置为 1),重上电 |
| Er.007: 编码器初始化失败 | 上电时检测到编码器信号异常 | 检查编码器接线,或更换编码器线缆 |
| Er.008: 对地短路检测故障 | 1、UVW 接线错误; 2、电机损坏; 3、驱动器故障 | 1、检测线缆 UVW 是否与地短路,如果是则更换线缆; 2、检测电机线电阻以及对地电阻是否正常,如异常更换电机 |
| Er.009: 过流故障A | 1、指令输入与接通伺服同步或指令输入过快; 2、外接制动电阻过小或短路; 3、电机电缆接触不良; 4、电机电缆接地; 5、电机 UVW 电缆短路; 6、电机烧坏; 7、软件检测出功率晶体管过电流 | 1、检查指令输入时序,伺服接通“rdy”后输入指令; 2、测量制动电阻阻值是否满足规格,按说明书要求重新选择合理制动电阻; 3、检查线缆连接器是否松脱,确保连接器紧固; 4、检查电机 UVW 线与电机接地线之间的绝缘电阻绝缘不良时更换电机; 5、检查电机电缆连接 UVW 是否短路,正确连接电机电缆 6、检查电机各线缆间电阻阻值是否相同,不同则更换电机; 7、减小负载。提升驱动器、电机容量,延长加减速时间 |
| Er.010: 过流故障B | 1、指令输入与接通伺服同步或指令输入过快 2、外接制动电阻过小或短路 3、电机电缆接触不良 4、电机电缆接地 5、电机 UVW 电缆短路 6、电机烧坏; 7、软件检测出功率晶体管过电流 | 1、检查指令输入时序,伺服接通“rdy”后输入指令; 2、测量制动电阻阻值是否满足规格,按说明书要求重新选择合理制动电阻; 3、检查线缆连接器是否松脱,确保连接器紧固; 4、检查电机 UVW 线与电机接地线之间的绝缘电阻绝缘不良时更换电机; 5、检查电机电缆连接 UVW 是否短路,正确连接电机电缆 6、检查电机各线缆间电阻阻值是否相同,不同则更换电机; 7、减小负载。提升驱动器、电机容量,延长加减速时间 |

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|-----------------------------------|--|---|
| Er.012: 增量光电编码器Z断线或者绝对值编码器圈数异常 | 增量式编码器: 1、Z信号接收异常, Z信号线接线不良或编码器故障导致Z信号丢失; 绝对式编码器: 2、绝对式编码器电池供电不足; 3、参数 P06.47=1(设置为绝对式系统), 未进行编码器初始化操作; 4、在驱动器断电期间, 编码器电机端接线有拔插 | 1、手动旋转电机轴, 如果依然报故障, 则检查编码器接线, 重新接线或更换电缆, 或更换编码器, 重新上电; 2、需要确定电池是否正常, 若电池电压不足, 请更换电池 3、将 P20.06 =7 初始化圈数, 重新上电; 4、将 P20.06 =7 初始化圈数, 重新上电 |
| Er.013: 编码器通信异常 | 1、通信式编码器断线; 2、编码器未接地; 3、通信校验异常 | 1、检查编码器接线, 或者更换编码器线缆; 2、检查编码器是否接地良好 |
| Er.014: 编码器数据异常 | 1、串行编码器断线或接触不良; 2、串行编码器存储数据读写异常 | 检查接线, 或者更换编码器线缆 |
| Er.015: 编码器电池电压过低异常 | 编码器电池电压低于 P06.48 设定的阈值, 并且 P06.47 的十位设置为 1 | 更换编码器电池 |
| Er.016: 速度偏差过大 | 速度指令和实际测得的速度绝对差值超过 P06.45 设定的阈值 | 1、将 P06.45 的设定值提高; 2、将内部位置指令的加减速时间延长, 或者调节增益提高系统的响应; 3、将速度偏差过大阈值功能置为无效, 即 P06.45=0 |
| Er.017: 转矩饱和超时 | 转矩长时间处于饱和状态, 持续时间超过 P06.46 设定的阈值 | 1、提高参数 P06.46 设定时长; 2、检查 UVW 是否断线 |
| Er.018: 控制电欠压 | 控制电输入接线不良, 或输入电源故障 | 1、检查输入电源及接线 2、更换驱动器 |
| Er.019: 飞车故障 | 由于接线等错误, 导致控制回路发散, 导致电机飞车失速 | 1、检查 UVW 以及编码器接线 2、检查驱动器、电机, 如有必要请更换, 并联系厂家检测 |
| Er.020: 过电压 | 1、电源电压超过允许范围, AC280V; 2、制动电阻断线, 制动电阻不匹配, 导致无法吸收再生能量; 3、负载惯量超出允许范围; 4、驱动器损坏 | 1、输入正确的电压范围; 2、检查是否已连接外置电阻。测量外置电阻的阻值是否已经断开, 确保接线正确, 如果是电阻已烧毁, 则建议更换功率更大的外置电阻(可联系厂家获取相关建议); 3、延长加减速时间, 或者根据负载惯量重新选择合适的驱动器和电机 |
| Er.021: 欠电压 | 1、电源电压下降; 2、发生瞬时停电; 3、欠压保护阈值(P06.36)设置偏高; 4、驱动器损坏 (注: 这个故障默认不存储记录, 可通过 P07.19 设定是否存储) | 1、提升电源电压容量, 确保电源电压稳定; 2、确认电源电压正常的情况下, 检查欠压保护阈值(P06.36)设置是否偏高 |
| Er.022: 电流采样故障 | 驱动器内部电流采样故障 | 更换伺服驱动器 |
| Er.023: AI采样电压过大 | 1、AI 接线错误; 2、外部输入电压偏高 | 正确连接 AI 输入, 将输入电压设定在 $\pm 10V$ 以内 |
| Er.024: 过速 | 1、速度指令超过了最高转速设定值; 2、UVW 相序错误; 3、速度响应严重超调; 4、驱动器故障 | 1、降低速度指令; 2、检查 UVW 相序是否正确; 3、调整速度环增益, 减少超调; 4、更换驱动器 |
| Er.025: 电角度辨识失败 | 1、负载或惯量太大; 2、编码器接线有误 | 1、减小负载或加大电流环增益; 2、更换编码器线缆 |

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|-----------------------|--|--|
| Er.026: 惯量辨识失败故障 | 1、负载或惯量太大,电机不能按照规定的曲线运行; 2、辨识过程中出现其他故障导致辨识终止 | 1、减小负载或加大电流环增益; 2、保证辨识过程正常 |
| Er.027: DI端子参数设置故障 | 1、不同的物理DI端子重复分配了同一DI功能; 2、物理DI端子与通信控制的DI功能同时存在分配 | 1、P04.01 ~ P04.09中有同一功能配置到多个物理DI端子的情况; 2、P04.01 ~ P04.09中分配的功能,与P09.05 ~ P09.08中相应的二进制位同时启用,请参考P09.05 ~ P09.08的使用方法;重新分配DI功能 |
| Er.028: DO端子参数设置故障 | 不同的DO重复分配了同一输出 | P04.21 ~ P04.29中有同一功能配置到多个DO的情况,重新分配DO功能 |
| Er.040: 伺服ON指令无效故障 | 执行了让电机通电的辅助功能后,仍然从上位机输入了伺服ON命令 | 改变不当的操作方式 |
| Er.042: 分频脉冲输出超速 | 超过了硬件允许的脉冲输出上限 | 更改分频输出设置功能码,使得在伺服工作的整个速度范围内,分频输出脉冲频率不会超限 |
| Er.043: 位置偏差过大故障 | 1、伺服电机的UVW接线; 2、伺服驱动器增益较低; 3、位置指令脉冲的频率较高; 4、位置指令加速过大; 5、位置偏差超出位置偏差过大故障值(P00.19)设置的值过小; 6、伺服驱动器/电机故障 | 1、确认电机主电路电缆的接线,重新接线; 2、确认伺服驱动器增益是否过低,提高增益; 3、尝试降低指令频率后再运行降低位置指令频率、指令加速度或调整电子齿轮比; 4、降低指令加速度后再运行加入位置指令加减速时间参数等平滑功能; 5、确认位置偏差故障值(P00.19)是否合适,正确设定(P00.19)值; 6、后台查验运行图形,若有输入没反馈请更换伺服驱动器 |
| Er.044: 主回路输入缺相 | 1、三相输入线缆接触不良; 2、缺相故障,即在主电源ON状态下,R\SI\T相的某一相电压过低的状态持续了1秒以上 | 1、检查三相电源输入的线缆是否连接稳固(注意安全,不要带电操作); 2、测量三相电源各相的电压,确保输入电源三相平衡或者确保输入电源电压符合规格 |
| Er.045: 驱动器输出缺相 | 1、电机UVW接线不良; 2、电机损坏,出现断路 | 1、检查UVW接线; 2、更换伺服电机 |
| Er.046: 驱动器过载 | 带载运行超过驱动器反时限曲线,原因如下: 1、电机UVW线或编码器线不良或者连接松动; 2、电机堵转或者被外力驱动,如机械卡死、碰撞,重力或别的外力拖动,或者机械制动器(抱闸)没有打开就运行; 3、多台驱动器配线时,误将别的同一台电机UVW线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、负载过大,驱动器或电机选型偏小; 5、可能缺相或相序接错; 6、驱动器或电机损坏 | 1、确认电机UVW线和编码器接线是否存在问题; 2、确认电机没有堵转或被外力驱动,确认机械制动器(抱闸)已经打开; 3、确认多台驱动器和电机没有出现交叉配线,即没有出现一台电机UVW线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、延长加减速时间,重新选择合适的驱动器或电机; 5、检查电机输出的UVW是否接错,是否对地短路; 6、更换驱动器或者电机 |
| Er.047: 电机过载 | 带载运行超过驱动器反时限曲线,原因如下: 1、电机UVW线或编码器线不良或者连接松动; 2、电机堵转或者被外力驱动,如机械卡死、碰撞,重力或别的外力拖动,或者机械制动器(抱闸)没有打开就运行; 3、多台驱动器配线时,误将别的同一台电机UVW线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、负载过大,驱动器或电机选型偏小; 5、可能缺相或相序接错; 6、驱动器或电机损坏 | 1、确认电机UVW线和编码器接线是否存在问题; 2、确认电机没有堵转或被外力驱动,确认机械制动器(抱闸)已经打开; 3、确认多台驱动器和电机没有出现交叉配线,即没有出现一台电机UVW线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、延长加减速时间,重新选择合适的驱动器或电机; 5、检查电机输出的UVW是否接错,是否对地短路; 6、更换驱动器或者电机 |

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|-----------------------------|--|--|
| Er.048: 电子齿轮设定错误 | 电子齿轮比超过规格范围 [编码器分辨率 /10000000, 编码器分辨率 /2.5] | 设定正确的齿轮比范围 |
| Er.049: 散热器过热 | 1、风扇损坏; 2、环境温度过高; 3、过载后通过关闭电源对过载故障复位, 并持续多次; 4、伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理; 5、伺服驱动器故障; 6、驱动器或电机损坏 | 1、运行时风扇是否运转, 更换风扇或驱动器; 2、测量环境温度 改善伺服驱动器的冷却条件, 降低环境温度; 3、查看故障记录, 是否有报过载故障, 变更故障复位方法, 过载后等待 30s 后再复位。驱动器、电机选用功率过小, 提高驱动器、电机容量, 加大加减速时间, 降低负载; 4、确认伺服驱动器的设置状态, 根据伺服驱动器的安装标准进行安装; 5、断电 5 分钟后重启是否依然报故障, 重启后如果仍报故障请更换伺服驱动器 |
| Er.050: 脉冲输入异常 | 1、输入频率大于脉冲输入最大频率设定值; 2、输入脉冲受到干扰 | 1、更改最大允许频率, 参数 P06.38; 2、后台软件查看指令是否异常, 检查线路接地情况, 确保线路可靠接地, 信号采用双绞屏蔽线, 输入线和动力线分开布线 |
| Er.051: 全闭环位置偏差过大 | 1、外部编码器异常; 2、相关设置过于保守 | 1、确认外部编码器线连接是否正确, 更换外部编码器; 2、全闭环偏差过大, 保护功能设置有误确认相关参数的设置 重新设置相关参数 |
| Er.054: 用户强制故障 | 通过 DI 功能 32 (FORCE_ER) 强制进入故障状态 | 正常的 DI 功能输入, 配置了 DI 功能 32 且输入有效。断开输入即可解除故障 |
| Er.055: 绝对位置复位故障 | 绝对位置编码器绝对位置复位故障 | 联系厂家获取技术支持 |
| Er.056: 主电源断电 | 停电或主电源线路异常。(注: 这个故障默认不存储记录, 可通过 P07.19 设定是否存储) | 检查输入主电源是否有瞬间掉电, 提升电源电压容量 |
| Er.058: STO安全保护 | 启动了 STO 安全功能; STO 电路供电或接线异常 | STO 端子恢复后, 自动清除故障; 检查 STO 供电接线是否正常 如确认以上仍报故障, 更换机器 |
| Er.060: 写入定制版程序之后第一次启动 | 在已经有标准程序的驱动器下载入定制版程序之后第一次启动 | 恢复出厂值, 以便载入定制参数 |
| Err.065: CAN总线关闭 | CAN 总线断开或者接收或发送异常 | 检查接线, 重新连接。 |
| Err.066: 异常的NMT命令 | 伺服 ON 时收到 NMT 停止命令或复位命令 | NMT 节点复位, 不要在伺服 ON 时停止或复位 CAN 节点 |
| Err.067: CAN总线故障 | CAN 总线断开或者接收或发送异常 | 检查接线, 重新连接。 |
| Err.071: 节点保护或者心跳超时 | 节点保护和心跳监控到达设定的间没有收到相应的应答 | 检查节点是否在线, NMT 节点复位 |
| Err.072: 同步失效 | CANopen IP 模式下与上位机同步失效 | NMT 节点复位, 或者 6040 发送故障复位命令 |
| Err.073: CANopen 轨迹缓冲区下溢 | CANopen IP 模式时, 同步时钟丢失 2 次以上 | 检查通信线路是否有干扰, 确认上位机正常运行。 NMT 节点复位, 或者 6040 发送故障复位命令 |
| Err.074: CANopen 轨迹缓冲区上溢 | CANopen IP, 同步时钟过快, 或者实际的时钟频率与配置值不一致 | 检查通信线路是否有干扰, 确认上位机正常运行, 确认时钟频率与配置值一致。NMT 节点复位, 或者 6040 发送故障复位命令 |
| AL.080: 欠电压警告 | 母线电压较低时输出的警告状态 | 1、检查输入主电源是否正常; 2、调低欠压检测点参数 P06.36 |

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|--------------------------|--|---|
| AL.081: 驱动器过载警告 | <p>带载运行超过驱动器反时限曲线, 原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、电机 UVW 线或编码器线不良或者连接松动; 2、电机堵转或者被外力驱动, 如机械卡死、碰撞, 重力或别的外力拖动, 或者机械制动器 (抱闸) 没有打开就运行; 3、多台驱动器配线时, 误将别的同一台电机 UVW 线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、负载过大, 驱动器或电机选型偏小; 5、可能缺相或相序接错; 6、驱动器或电机损坏 | <ol style="list-style-type: none"> 1、确认电机 UVW 线和编码器接线是否存在问题; 2、确认电机没有堵转或被外力驱动, 确认机械制动器 (抱闸) 已经打开; 3、确认多台驱动器和电机没有出现交叉配线, 即没有出现一台电机 UVW 线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、延长加减速时间, 重新选择合适的驱动器或电机; 5、检查电机输出的 UVW 是否接错, 是否对地短路; 6、更换驱动器或者电机 |
| AL.082: 电机过载警告 | <p>带载运行超过驱动器反时限曲线, 原因如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、电机 UVW 线或编码器线不良或者连接松动; 2、电机堵转或者被外力驱动, 如机械卡死、碰撞, 重力或别的外力拖动, 或者机械制动器 (抱闸) 没有打开就运行; 3、多台驱动器配线时, 误将别的同一台电机 UVW 线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、负载过大, 驱动器或电机选型偏小; 5、可能缺相或相序接错; 6、驱动器或电机损坏 | <ol style="list-style-type: none"> 1、确认电机 UVW 线和编码器接线是否存在问题; 2、确认电机没有堵转或被外力驱动, 确认机械制动器 (抱闸) 已经打开; 3、确认多台驱动器和电机没有出现交叉配线, 即没有出现一台电机 UVW 线和编码器线连接到不同的驱动器上; 4、延长加减速时间, 重新选择合适的驱动器或电机; 5、检查电机输出的 UVW 是否接错, 是否对地短路; 6、更换驱动器或者电机 |
| AL.083: 需要重新接通电源的参数变更 | 变更了需要重新接通电源方可生效的参数 | 重新上电 |
| AL.084: 伺服未准备好 | 伺服未准备好时伺服 ON | 检测到伺服 READY 时 再给使能 |
| AL.085: 写E2PROM频繁操作警告 | 程序非正常频繁操作 E2PROM | 减少 EEPROM 写入操作频率, 可以改用不存储 EEPROM 的通信写指令 |
| L.086: 正向超程警告提示 | <ol style="list-style-type: none"> 1、Pot 和 Not 同时有效, 一般在工作台上不会同时出现的; 2、伺服轴在某方向上出现超程状态, 可自动解除 | 正向限位开关被触发, 检查运行模式, 给负向指令离开正向限位, 会自动清除警告 (安全防范, 超程时禁止人工转动电机) |
| AL.087: 负向超程警告提示 | <ol style="list-style-type: none"> 1、Pot 和 Not 同时有效, 一般在工作台上不会同时出现的; 2、伺服轴在某方向上出现超程状态, 可自动解除 | 负向限位开关被触发, 检查运行模式, 给正向指令离开负向限位, 会自动清除警告 (安全防范, 超程时禁止人工转动电机) |
| AL.088: 位置指令过速 | <ol style="list-style-type: none"> 1、电子齿轮比设置过大; 2、脉冲频率过高 | <ol style="list-style-type: none"> 1、减少设定的电子齿轮比; 2、减少输入脉冲频率 |
| AL.090: 绝对值编码器角度初始化警告 | 编码器角度重新初始化时偏离过大 (大于 7.2 度电角度) 警告 | 更换电机 |
| AL.093: 能耗制动过载 | <p>能耗制动功率过载</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制动电阻接线错误或接触不良; 2、使用内置电阻的情况有可能出现默认短接线脱落情况; 3、制动电阻容量不足; 4、制动电阻阻值过大导致长时间制动; 5、输入电压超过规定; 6、制动电阻阻值、容量、或发热时间常数设置错误; 7、伺服驱动器故障 | <ol style="list-style-type: none"> 1、检查制动电阻接线是否正常; 2、检查内置电阻接线是否正常; 3、增大制动电阻容量; 4、减少制动电阻阻值; 5、减少输入的电压值; 6、按规格设定合适的参数; 7、更换伺服驱动器 |
| AL.094: 外接再生泄放电阻过小 | <ol style="list-style-type: none"> 1、外接再生泄放电阻小于驱动器要求的最小值; 2、参数设置错误 | <ol style="list-style-type: none"> 1、按规格配置外接再生泄放电阻的功率; 2、查看参数 P00.21 ~ P00.24 参数是否正确 |

| 报警代码和名称 | 原因 | 处理措施 |
|--------------------|---|--|
| AL.095: 紧急停止 | 触发了紧急停止 | 正常的 DI 功能输入，配置了 DI 功能 30 且输入有效。断开输入即可解除警告 |
| AL.096: 原点回归错误 | 1、搜索原点的时间超过了 P08_95 的设定值； 2、P08.90 参数设置为 3、4 或 5，且碰到限位； 3、不以限位为原点时，两次碰到限位 | 1、加大 P08.95 设定值； 2、回原点搜索速度过快导致，减小回原点搜索的速度 P08.92，P08.93 |
| AL.097: 编码器电池欠压 | 编码器电池电压低于 P06.48 设定的阈值 | 检查更换编码器电池 |

第 8 节 应用举例

| | |
|-------------------------------|-----|
| 8.1 X5EN适配倍福控制器CANopen | 194 |
| 8.2 X5EN适配施耐德控制器CANopen | 205 |
| 8.3 X5EN适配汇川控制器CANopen | 215 |


8.1 X5EN适配倍福控制器CANopen

本案例以倍福 PLC 系统 (CX5020 主机 +EL6751 CAN 模块, Twin cat2.11) 连接一台 X5EN 带 CANopen 功能伺服驱动器, 走轮廓位置模式为例子, 步骤如下:

第一步: 连接PLC, 建立工程:


1. 将电脑 IP 地址设置成 PLC 的同一网段:

电脑 - 本地连接 → 属性 → internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性 → 使用下面的 IP 地址, 如下图 (默认为 169.254.X.X):




2. 打开 TwinCAT SystemManager (右键系统托盘图标), 新建 (file → New), Choose target, 搜索 CX。 Search (Ethernet) → broadcast search, 如图:


2.1 新建工程后选择: Choose target




2.2 点击 search (Ethernet)




2.3 选择 Broadcast




2.4 发现 PLC 主站 (connected 上有 X 就表明已经发现主站, 不需要走 2.5 步骤), 点击 ADD Route;




2.5 添加密码, 如无必要, 直接点击 OK



2.6 选择 PLC 主站, 点击 OK



3. 连接成功后, 切换到 config 模式。



第二步：设置伺服参数

利用禾川伺服驱动器上位机软件 Servo Studio, 设置参数如表 7-1 所示:

表 7-1, 与 CX5020 配合使用时禾川伺服驱动器参数配置


| 参数地址 | 设定值 | 说明 |
|--------|------------------------|-------------------------------------|
| P00.01 | 7 | CANopen 模式 |
| P09.00 | 1 | 从站地址 (默认为 1) |
| P09.13 | 5 | 波特率 (默认为 500K) |
| P10.01 | 255 | RPDO1 配置参数, 异步传输, 如要禁止使用, 改为 0x80FF |
| P10.03 | 255 | RPDO2 配置参数, 如要禁止使用, 改为 0x80FF |
| P10.08 | 3 | RPDO1 有效映射参数个数 |
| P10.09 | 60600008h (1616904200) | 控制模式 |

| | | |
|--------|------------------------|-------------------------------------|
| P10.11 | 60400010h (1614807056) | 控制字 |
| P10.13 | 607A0020h (1618608160) | 轮廓位置给定 |
| P10.25 | 1 | RPDO2 有效映射参数个数 |
| P10.26 | 60810020h (1619066912) | 轮廓位置环的速度给定 |
| P11.31 | 255 | TPDO1 配置参数, 异步传输, 如要禁止使用, 改为 0x80FF |
| P11.32 | 10 | TPDO1 禁止时间 1ms |
| P11.33 | 1 | TPDO1 事件定时器 1ms |
| P12.00 | 1 | TPDO1 有效映射参数个数 |
| P12.01 | 60410010h (1614872592) | 状态字 |


(注意, 每组 PDO 最多设置 8 字节)

第三步: PLC组态X5伺服驱动器(PLC与伺服驱动器之间要并联连接120欧姆电阻)


1. 倍福 PLC config 模式下, 右键 I/O devices → CAN devices, PLC 自动搜索相连接模块;



2. 点击确定




3. 点击 OK;



4. 搜索模块, 点击 是;




5. 发现 EL6571CAN 模块, 点击 Yes;



6. 搜索完成, 点击 否;




7. 发现 X5EN 伺服驱动器, 如图:




第四步: 建立PLC编程程序,


1. 打开 TwinCAT PLC 软件, 新建工程;




2. 选择 PLC 类型




3. 选择编程类型, 本例选择 LD 梯形图;



4. 进入编程页面, 建立定义变量: 如图, RPDO 参数后缀只能为 AT%I*:+ 变量长度单位, TPDO 定义变量后缀只能是 AT%Q*:+ 变量长度单位, 变量名可以自由命名。




5. 完成后先保存 (save) , 之后编译 (Project → reBuild all) , 生成 tpy 文件。




第五步：建立X5EN参数与PLC定义变量的链接；

1. winCat SystemManager 中添加 PLC 程序的 tpy 文件 (右键 PLC configuration → append PLC project...) , 做变量的链接 (linked to);




2. 选定 inputs-main. Statusword1-linked to, 在弹出框中选择 Box1 (X5EN Servo Driver) 中 TxPDO1_VarIn-0;




3. 同理, 也为其它 3 个 outputs 变量与 X5EN 伺服 RxPDO3 个参数建立相应的链接;

第六步：运行程序


1. 激活 TwinCat SystemManager 配置, 分为 3 个步骤, 如图, 最后进入 Run 模式。



2. 在 TwinCat PLC 中选择下载路径 online->choose runtime-system.



3. 在 TwinCat PLC 中 on-line -Login, 并且 Run.



3. 如果要在 CX 断电后依然能够运行所编写的 PLC 程序, 点击 Online → create bootproject.

4. 如果为了将来能够将程序上传, Online → sourcecode download

8.2 X5EN适配施耐德控制器CANopen

施耐德 LMC058LF42 (Somachine V4.3) 和禾川 X5EN 功能伺服驱动器配合使用

配置准备:

1. 施耐德 LMC058LF42 与禾川 X5EN 伺服驱动器之间并联连接 120 欧姆电阻;
2. 禾川伺服驱动器参数配置

| 参数地址 | 设定值 | 说明 |
|--------|-----|----------------|
| P00.01 | 7 | CANopen 控制模式 |
| P09.00 | 1 | 从站地址 (默认为 1) |
| P09.13 | 5 | 波特率 (默认为 500K) |


以下为准备配置步骤:



第一步: 下载安装软件 Somachine V4.3, 具体版本以施耐德官网为准

第二步: 施耐德 LMC058LF42 与 X5EN 伺服驱动器安装连接

第三步: 组态 CANopen

1. 新建工程, 添加禾川伺服驱动器 EDS 设备文件: 工具 → 设备库 → 安装 → 选择禾川 EDS 文件 → 打开
(注意: 加载成功后可在设备库 → 现场总线 → 远程设备看到 hcfaCAN 的设备文件)





2. 添加禾川伺服驱动器从站：

2.1 设备树 → CAN0 → 右键“添加设备” → 选择 CANopen performance



2.2 设备树 → CAN0 → CANopen_performance → 右键“添加设备”→ 选择“供应商 HCFA” 添加 CANopen 从站




3. 设置通讯波特率: 设备树 → CAN0 →左键双击 → 弹出页面选择需要的通讯波特率及一些其它需求




4. 设置心跳和节点保护

(注意, 心跳和节点保护功能最多只能选一个, 此功能会大量占用网络资源, 参数设置不合适时会造成报警, 可不用时建议关闭此功能)

4.1 主站设置: 设备树 → CAN0 →左键双击 CANopen_performance → 弹出页面选择合适参数



4.2 从站设置: 设备树 → CAN0 → CANopen_performance →左键双击 hcfaCAN 弹出页面选择合适参数



(注意: 关闭从站心跳除了不要勾选“启用 heartbeat 生产”外, 还要把“Hearbeat 消耗 (已激活)”里面取消)

5. 设置传输模式和组态 RPDO/TPDO 参数


5.1 当为异步传输模式时

1. 主站设置: 设备树 → CAN0 → 左键双击 CANopen _performance → 弹出页面中不要勾选“启用同步生产”




2. 从站组态 RPDO/TPDO 参数

- 2.1. 设备树 → CAN0 → CANopen _performance → 左键双击 hcfaCAN → 弹出页面选择“启用专家使能设置”




- 2.2. 设置“接受 PDO 映射参数”: “接受 PDO 映射参数”页面 → 删除所有默认参数添加需要的映射; 轮廓位置环要设置基本参数包括:


| 索引 | 名称 | 说明 |
|----------|-----------|-----------|
| 60400010 | 控制字 | 使能, 清除报警等 |
| 60600008 | 控制模式 | 轮廓位置模式 =1 |
| 607A0020 | 给定目标位置 | |
| 60810020 | 轮廓位置环速度给定 | |




2.3. 设置“发送 PDO 映射参数”：“发送 PDO 映射参数”页面→删除所有默认参数添加需要的映射（下面截图设置了 2 组“发送 PDO 映射参数”）



2.4. 设置异步传输模式: “发送 PDO 映射参数”页面 →左键双击第一组“发送 PDO 映射参数”→在弹出的 PDO 属性框内选择“异步的 - 设备配置文件指定 (Type 255)” → 设置合适的禁止时间和事件时间→同理设置第二组“发送 PDO 映射参数”的 PDO 属性;
 抑制时间: 选择异步 - 设备配置文件指定 (Type 255) 后可以设置, 为 0 时表示此功能无效。不为 0 时为帧发送的最小间隔。
 事件时间: 选择异步 - 设备配置文件指定 (Type 255) 后可以设置, 为 0 时此功能无效。不为 0 时, 表示定时发送的周期。(此发送情况也要受抑制时间的限制)




2.5. 生效 PDO 映射: PDO 映射页面 → 勾选组态的 PDO 映射, 如下图




5.2 当为同步传输模式时

1. 主站设置: 设备树 → CAN0 → 左键双击 CANopen_performance → 弹出页面中勾选“启用同步生产” → 设置合适的参数;




2. 组态 RPDO/TPDO 参数

2.1 设备树 → CAN0 → CANopen_performance → 左键双击 hcfaCAN- 弹出页面选择“启用专家使能设置”




2.2 设置接受 PDO 映射参数”接受 PDO 映射参数”页面→删除所有默认参数添加需要的映射,轮廓位置环要设置基本参数包括:

| 索引 | 名称 | 说明 |
|----------|-----------|-----------|
| 60400010 | 控制字 | 使能, 清除报警等 |
| 60600008 | 控制模式 | 轮廓位置模式 =1 |
| 607A0020 | 给定目标位置 | |
| 60810020 | 轮廓位置环速度给定 | |




2.3 设置“发送 PDO 映射参数”: “发送 PDO 映射参数”页面 → 删除所有默认参数添加需要的映射 (下面截图设置了 2 组“发送 PDO 映射参数”)



2.4 设置同步传输模式: “发送 PDO 映射参数”页面 → 左键双击第一组“发送 PDO 映射参数”→ 在弹出的 PDO 属性框内选择“循环 - 同步 (Type 1-240)” → 设置合适的同步数。 同理设置第二组“发送 PDO 映射参数”的 PDO 属性;
同步数: 选择循环 - 同步 (Type 1-240) 后有效, 设置同步数 (单位 100us)。



2.5 生效 PDO 映射: PDO 映射页面 → 勾选组态的 PDO 映射, 如下图



第四步: 编写 PLC 程序等, 编译, 登录、运行 PLC 工程。

8.3 X5EN适配汇川控制器CANopen

以下介绍汇川 H3U-3232MR (Autoshop V2.93) 搭配禾川 X5EN 功能伺服使用步骤

前置: 设置伺服驱动器参数:

设置参数如下:

| 参数地址 | 设定值 | 说明 |
|-------|-----|----------------|
| P0.01 | 7 | CANopen 控制模式 |
| P9.00 | 1 | 从站地址 (默认为 1) |
| P9.13 | 5 | 波特率 (默认为 500K) |


第一步: 下载安装 Autoshop 软件, 具体版本以汇川官网为准

第二步: H3U 与 X5EN 伺服驱动器安装连接


(注意打下 H3U 终端电阻, CAN 端口要外接 DC24+ 和 DC24V-, 可以在 H3U 上引出)

第三步: 组态 CANopen

0. 为了尽量减少其它问题, 建议 PLC 使用前, 清除内部所有数据




1. 新建工程, 双击 CAN (CANlink), 选择 CANopen 模式:







(注意: 有时候站号开始默认值不是 63, 是 1, 要“后台设置改”为 63, 实际值可以点击“在线读取”取得)


2. 右键点击 CAN (CANopen), 添加“添加 CAN 配置”




3. 双击 CANopen 配置, 出现新页面后的右上角, 导入禾川 X5EN 驱动器 EDS 文件:



4. 选择 hcfaCAN 从站, 按住鼠标左键拖动鼠标到主站下面的空白处, 添加 CANopen 从站:




5. 设置 X5EN 驱动器从站信息, 可参考 Autoshop 帮助说明 (按 F1 或者帮助 - 帮助主题)



当传输模式为同步模式时:


1. 开启同步功能: 双击从站, “从站节点”页面点击“使能专家设置”, 勾选“使能同步发射器”, 可以设置合适的同步周期时间;




2. 组态合适的“接受 PDO”和“发送 PDO”参数, 可点击“增加 PDO 映射”和“删除”。(注意不要重复设置一样的“接受 PDO”参数, 比如多个控制字, 否则使用出现异常)

轮廓位置环要设置基本参数包括:

| 索引 | 名称 | 说明 |
|----------|-----------|-----------|
| 60400010 | 控制字 | 使能, 清除报警等 |
| 60600008 | 控制模式 | 轮廓位置模式 =1 |
| 607A0020 | 给定目标位置 | |
| 60810020 | 轮廓位置环速度给定 | |



3. 设置合适的同步传输类型




当传输模式为异步模式时:

1. 双击从站, “从站节点”页面, 使用默认参数就行, 不要开勾选“专家使能设置”




2. 组态合适的“接受 PDO”和“发送 PDO”参数, 可点击“增加 PDO 映射”和“删除”。
 轮廓位置环要设置基本参数包括:


| 索引 | 名称 | 说明 |
|----------|-----------|------------------------|
| 60400010 | 控制字 | 使能, 清除报警等 |
| 60600008 | 控制模式 | 轮廓位置模式 =1 位置插补模式 =7 |
| 607A0020 | 给定目标位置 | |
| 60810020 | 轮廓位置环速度给定 | |



3. 设置“接受 PDO”和“发送 PDO”的异步传输信息: 要设置合理的抑制时间和事件时间, 否则使用出现异常




6. 设置主站信息参数, 重置 PDO 映射寄存器 (为了重新组织所有 PDO 参数的地址)



第四步: 编写 PLC 程序

(友情提示: CANopen 所组态伺服驱动器从站参数的地址可: 双击从站图标 → I/O 映射中查找, H3U 默认从 D7000 和 D7400 开始)



第五步: 编译, 运行 PLC 程序

第 9 节 参数列表及对象字典

| | | |
|-----|------------------|-----|
| 9.1 | 1000H对象组一览表..... | 226 |
| 9.2 | 2100H对象组一览表..... | 228 |
| 9.3 | 6000H对象组一览表..... | 244 |

9.1 1000H对象组一览表

| 索引 | 子索引 | 名称 | 数据类型 | 出厂设定值 |
|-------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1000h | 00h | 设备类型 | Unsigned32 | 0x20192(131474) |
| 1001h | 00h | 错误寄存器 | Unsigned8 | 0x0 |
| 1002h | 00h | 制造商状态寄存器 | Unsigned32 | |
| 1003h | 00h | 预定义错误域: 错误数 | Unsigned32 | |
| | 01h~FEh | 标准错误域 | | |
| 1005h | 00h | 同步 COB-ID | Unsigned32 | |
| 1006h | | 通讯循环周期 | Unsigned32 | |
| 1007h | | 同步窗长度 | Unsigned32 | |
| 1008h | | 制造商设备名称 | VISIBLE_STRING | HCFA X5E Servo Driver |
| 1009h | | 制造商硬件版本 | VISIBLE_STRING | 0.1 |
| 1010h | 00 | 最高子索引数 | Unsigned32 | 1 |
| | 01 | 保存所有参数 | Unsigned32 | 0 |
| 100Ah | | 制造商软件版本 | VISIBLE_STRING | 5.1 |
| 100Ch | | 监护周期 | Unsigned16 | |
| 100Dh | | 生存周期因子 | Unsigned8 | |
| 1010h | | 保存参数 | Unsigned32 | |
| 1011h | | 恢复缺省参数 | Unsigned32 | |
| 1012h | | 时间戳对象 COB-ID | Unsigned32 | |
| 1013h | | 高分辨率时间戳 | Unsigned32 | |
| 1014h | | EMCY COB-ID | Unsigned32 | |
| 1015h | | EMCY 抑制时间 | Unsigned16 | |
| 1016h | | 消费者心跳超时 | Unsigned32 | |
| 1017h | | 生产者心跳超时 | Unsigned16 | |
| 1018h | 0 | 对象身份 | | 4 |
| | 1 | 供应商 ID | | 0x 000116C7 |
| | 2 | 产品编码 | | 0x 003E0402 |
| | 3 | 修订号 | | 0x002 |
| | 4 | 序列号 | | 0x001 |
| 1019h | | 同步计数器溢出值 | Unsigned8 | |
| 1020h | | 验证配置 | Unsigned32 | |
| 1021h | | 存储 EDS | | |
| 1022h | | 存储格式 | Unsigned16 | |
| 1023h | | OS 命令 | | |
| 1024h | | OS 命令模式 | Unsigned8 | |
| 1025h | | OS 调试接口 | | |
| 1026h | | OS 提示符命令接口 | Unsigned8 | |
| 1027h | | 模块列表 | Unsigned16 | |
| 1028h | | 应急消费对象 | Unsigned32 | |
| 1029h | | 错误行为对象 | Unsigned8 | |
| 10F1h | 0 | 错误设置索引数 | | 2 |
| | 1 | 本地错误响应 | | 0x001 |
| | 2 | 同步错误计数限制 | | 0x00C (12) |
| 1C00 | 0 | 同步管理类型子索引数 | | 4 |
| | 1 | 子索引 1 | | 0x01 |
| | 2 | 子索引 2 | | 0x02 |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 数据类型 | 出厂设定值 |
|------|-----|------------------|------|-------------------------------------|
| | 3 | 子索引 3 | | 0x03 |
| | 4 | 子索引 4 | | 0x04 |
| 1600 | | RxPDO 映射参数 (第一组) | | |
| 1601 | | RxPDO 映射参数 (第二组) | | |
| 1602 | | RxPDO 映射参数 (第三组) | | |
| 1603 | | RxPDO 映射参数 (第四组) | | |
| 1604 | | RxPDO 映射参数 (第五组) | | 适配欧姆龙 |
| 1A00 | | TxPDO 映射参数 (第一组) | | |
| 1A01 | | TxPDO 映射参数 (第二组) | | |
| 1A02 | | TxPDO 映射参数 (第三组) | | |
| 1A03 | | TxPDO 映射参数 (第四组) | | |
| 1A04 | | TxPDO 映射参数 (第五组) | | 适配欧姆龙 |
| 1C12 | 0 | RxPDO 分配索引数 | | 1 |
| | 1 | 子索引 1 | | 0x1600 (5632) |
| 1C13 | 0 | TxPDO 分配索引数 | | 1 |
| | 1 | 子索引 1 | | 0x1A00 (6656) |
| 1C32 | 0 | 同步输出参数索引数 | | 32 |
| | 1 | 同步类型 | | 0x0002(0: free run 2: DC SYNC0) |
| | 2 | 循环时间 | | (单位, ns) |
| | 4 | 支持同步类型 | | 0x0005(5) |
| | 5 | 最小的周期时间 | | 0x0003D090(250000) |
| | 6 | 计算与复制时间 | | 0x00001388(5000) |
| | 8 | 获取同步时间 | | 0x0000(0) |
| | 9 | 延迟时间 | | 0x00000000(0) |
| | A | 同步 0 循环时间 | | 0x00989680(10000000) |
| | B | 同步事件丢失 | | 0x0000(0) |
| 1C33 | 0 | 同步输入参数索引数 | | 32 |
| | 1 | 同步类型 | | 0x0002 (0: free run 2: DC SYNC0) |
| | 2 | 循环时间 | | (单位, ns) |
| | 4 | 支持同步类型 | | 0x0005(5) |
| | 5 | 最小的周期时间 | | 0x0003D090(250000) |
| | 6 | 计算与复制时间 | | 0x00000000(0) |
| | 8 | 获取同步时间 | | 0x0000(0) |
| | 9 | 延迟时间 | | 0x00000000(0) |
| | A | 同步 0 循环时间 | | 0x00989680(10000000) |
| | B | 同步事件丢失 | | 0x0000(0) |
| | C | 循环时间最小 | | 0x0000(0) |
| | 20 | 同步错误 | | FALSE |

9.2 2100H对象组一览表

2100h组:基本设置

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|----------------------|-------|------|---------------|------|----------|--------|
| 2100h | 00h | 基本设置 | - | - | - | - | - | - |
| 2100h | 01h | 电机旋转正方向定义 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 02h | 控制模式选择 | 1 | U16 | 0-7 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2100h | 03h | 实时自调整模式 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 04h | 刚性等级设定 | 1 | U16 | 0-31 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 05h | 惯量比 | 0.01 | U16 | 0-6000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 06h | 位置指令来源 | 1 | U16 | 0-3 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2100h | 08h | 脉冲串形态 | 1 | U16 | 0-5 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 09h | 电机一圈所需单位指令数 (32位) | 1Unit | U32 | 0-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 0Bh | 第1电子齿轮分子(32位) | 1 | U32 | 0-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 0Dh | 电子齿轮分母(32位) | 1 | U32 | 1-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 0Fh | 电机一圈输出脉冲数 (32位) | 1PPR | U32 | 16-1073741824 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 11h | 脉冲输出正方向定义 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2100h | 12h | 脉冲输出OZ极性 | 1 | U16 | 0-3 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 13h | 脉冲输出功能选择 | 1 | U16 | 0-3 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 14h | 位置偏差过大阈值(32位) | 1P | U32 | 1-1073741824 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 16h | 制动电阻设置 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 17h | 外置电阻功率容量 | 1W | U16 | 1-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 18h | 外置电阻阻值 | 1Ω | U16 | 1-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 19h | 外置电阻发热时间常数 | 0.1s | U16 | 1-30000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 1Ah | 制动电压点 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2100h | 1Bh | 位置步进量设定 | 1 | I16 | -9999-9999 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2100h | 1Ch | 高速脉冲串形态 | 1 | U16 | 0-5 | 停机设定 | pp hm | NO |

2101h组:增益调整

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|---------------|--------|------|----------|------|-----------------------|--------|
| 2101h | 00h | 增益调整 | - | - | - | - | - | - |
| 2101h | 01h | 位置环增益 1 | 0.1/s | U16 | 10-20000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2101h | 02h | 速度环增益 1 | 0.1HZ | U16 | 10-20000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 03h | 速度环积分时间 1 | 0.01ms | U16 | 15-51200 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 04h | 速度检测滤波 1 | 1 | U16 | 0-15 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2101h | 05h | 转矩指令滤波 1 | 0.01ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2101h | 06h | 位置环增益 2 | 0.1/s | U16 | 10-20000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2101h | 07h | 速度环增益 2 | 0.1HZ | U16 | 10-20000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 08h | 速度环积分时间 2 | 0.01ms | U16 | 15-51200 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 09h | 速度检测滤波 2 | 1 | U16 | 0-15 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2101h | 0Ah | 转矩指令滤波 2 | 0.01ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2101h | 0Bh | 速度调节器 PDFF 系数 | 0.1% | U16 | 0-1000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 0Ch | 速度前馈控制选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2101h | 0Dh | 速度前馈增益 | 0.1% | U16 | 0-1500 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2101h | 0Eh | 速度前馈滤波时间 | 0.01ms | U16 | 0-6400 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2101h | 0Fh | 转矩前馈选择 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 10h | 转矩前馈增益 | 0.1% | U16 | 0-1000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 11h | 转矩前馈滤波时间 | 0.01ms | U16 | 0-6400 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|--------------------------|--------|------|---------|------|-----------------------|--------|
| 2101h | 12h | DI 功能 GAIN-SWITCH 切换动作选择 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 13h | 位置控制切换模式 | 1 | U16 | 0-10 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 14h | 位置控制切换延时 | 0.1ms | U16 | 0-1000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 15h | 位置控制切换等级 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 16h | 位置控制切换回滞 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 17h | 位置增益切换时间 | 0.1ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2101h | 18h | 速度控制切换模式 | 1 | U16 | 0-5 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2101h | 19h | 速度控制切换延时 | 0.1ms | U16 | 0-1000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2101h | 1Ah | 速度控制切换等级 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2101h | 1Bh | 速度控制切换回滞 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2101h | 1Ch | 转矩控制切换模式 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2101h | 1Dh | 转矩控制切换延时 | 0.1ms | U16 | 0-1000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2101h | 1Eh | 转矩控制切换等级 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2101h | 1Fh | 转矩控制切换回滞 | 1 | U16 | 0-20000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2101h | 20h | 观测器启用 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2101h | 21h | 观测器截止频率 | 1Hz | U16 | 0-500 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2101h | 22h | 观测器相位补偿时间 | 0.01ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2101h | 23h | 观测器惯量系数 | 1 | U16 | 0-10000 | 停机设定 | ALL | NO |

2102h组:振动抑制

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|----------------|-------|------|---------|------|-----------------------|--------|
| 2102h | 00h | 振动抑制 | - | - | - | - | - | - |
| 2102h | 01h | 位置指令平滑滤波 | 0.1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2102h | 02h | 位置指令 FIR 滤波 | 0.1ms | U16 | 0-1280 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2102h | 03h | 自适应滤波器模式 | 1 | U16 | 0-4 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 04h | 自适应滤波负载模式 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 05h | 第 1 陷波器频率 (手动) | 1Hz | U16 | 50-5000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 06h | 第 1 陷波器宽度 | 1 | U16 | 0-12 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 07h | 第 1 陷波器深度 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 08h | 第 2 陷波器频率 (手动) | 1Hz | U16 | 50-5000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 09h | 第 2 陷波器宽度 | 1 | U16 | 0-12 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Ah | 第 2 陷波器深度 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Bh | 第 3 陷波器频率 | 1Hz | U16 | 50-5000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Ch | 第 3 陷波器宽度 | 1 | U16 | 0-12 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Dh | 第 3 陷波器深度 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Eh | 第 4 陷波器频率 | 1Hz | U16 | 50-5000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 0Fh | 第 4 陷波器宽度 | 1 | U16 | 0-12 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 10h | 第 4 陷波器深度 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2102h | 14h | 位置指令 FIR 滤波 2 | 0.1ms | U16 | 0-1280 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2102h | 15h | 第 1 减振频率 | 0.1Hz | U16 | 0-1000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2102h | 16h | 第 1 减振滤波设定 | 0.1 | U16 | 0-10 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2102h | 17h | 第 2 减振频率 | 0.1Hz | U16 | 0-1000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2102h | 18h | 第 2 减振滤波设定 | 0.1 | U16 | 0-10 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2102h | 20h | 共振点 1 频率 | 1Hz | U16 | 0-5000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2102h | 21h | 共振点 1 频宽 | 1 | U16 | 0-20 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2102h | 22h | 共振点 1 幅度 | 1 | U16 | 0-1000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2102h | 23h | 共振点 2 频率 | 1Hz | U16 | 0-5000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2102h | 24h | 共振点 2 频宽 | 1 | U16 | 0-20 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2102h | 25h | 共振点 2 幅度 | 1 | U16 | 0-1000 | 显示参数 | ALL | NO |

2103h组:速度转矩控制

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-----------|------|------|------------|------|------------------------|--------|
| 2103h | 00h | 速度转矩控制 | - | - | - | - | - | - |
| 2103h | 01h | 速度指令来源 | 1 | U16 | 0-6 | 停机设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 04h | 速度指令设定值 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 05h | 点动速度设定值 | 1rpm | U16 | 0-3000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 09h | 转矩限制来源 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2103h | 0Ah | 正转内部转矩限制 | 0.1% | U16 | 0-5000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2103h | 0Bh | 反转内部转矩限制 | 0.1% | U16 | 0-5000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2103h | 0Ch | 正转侧外部转矩限制 | 0.1% | U16 | 0-5000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2103h | 0Dh | 反转侧外部转矩限制 | 0.1% | U16 | 0-5000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2103h | 0Fh | 加速时间 1 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | csv pv cst pt | NO |
| 2103h | 10h | 减速时间 1 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | csv pv cst pt | NO |
| 2103h | 11h | 加速时间 2 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 12h | 减速时间 2 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 14h | 零速钳位功能 | 1 | U16 | 0-2 | 运行设定 | csv pv cst pt | NO |
| 2103h | 15h | 零速钳位阈值 | 1rpm | U16 | 0-1000 | 运行设定 | csv pv cst pt | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|---------------------------|------|------|------------|------|-----------|--------|
| 2103h | 17h | 转矩指令来源 | 1 | U16 | 0-4 | 停机设定 | cst pt | NO |
| 2103h | 1Ah | 转矩指令键盘设定值 | 0.1% | I16 | -3000-3000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2103h | 1Bh | 转矩控制时速度限制来源选择 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2103h | 1Ch | 内部正速度限制 | 1 | U16 | 0-9000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2103h | 1Dh | 内部负速度限制 | 1 | U16 | 0-9000 | 运行设定 | cst pt | NO |
| 2103h | 1Eh | 硬限位转矩限制 | 0.1% | U16 | 0-4000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2103h | 1Fh | 硬限位转矩限制检测时间 | 1 | U16 | 0-2000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2103h | 20h | 速度指令序号选择方式 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 21h | 第 1 ~ 第 8 段速度指令使用的加速时间序号 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 22h | 第 1 ~ 第 8 段速度指令使用的减速时间序号 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 23h | 第 9 ~ 第 16 段速度指令使用的加速时间序号 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 24h | 第 9 ~ 第 16 段速度指令使用的减速时间序号 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 25h | 第 1 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 26h | 第 2 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 27h | 第 3 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 28h | 第 4 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 29h | 第 5 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Ah | 第 6 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Bh | 第 7 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Ch | 第 8 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Dh | 第 9 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Eh | 第 10 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 2Fh | 第 11 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 30h | 第 12 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2103h | 31h | 第 13 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | csv pv | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|----------|------|------|------------|------|-----------|--------|
| 2103h | 32h | 第 14 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | CSV PV | NO |
| 2103h | 33h | 第 15 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | CSV PV | NO |
| 2103h | 34h | 第 16 段速度 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 运行设定 | CSV PV | NO |

2104h组:数字输入输出

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|--------------|-----|------|---------|------|------|--------|
| 2104h | 00h | 数字输入输出 | - | - | - | - | - | - |
| 2104h | 01h | 普通 DI 滤波选择 | 1us | U16 | 0-10000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 02h | DI1 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 03h | DI2 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 04h | DI3 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 05h | DI4 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 06h | DI5 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 07h | DI6 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 08h | DI7 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 09h | DI8 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 0Ah | DI9 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-63 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 0Ch | DI1 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 0Dh | DI2 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 0Eh | DI3 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 0Fh | DI4 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 10h | DI5 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 11h | DI6 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 12h | DI7 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 13h | DI8 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 14h | DI9 端子逻辑选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 16h | DO1 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 17h | DO2 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 18h | DO3 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 19h | DO4 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 1Ah | DO5 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 1Bh | DO6 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 1Ch | DO7 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 1Dh | DO8 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 1Eh | DO9 端子功能选择 | 1 | U16 | 0-31 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 20h | DO1 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 21h | DO2 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 22h | DO3 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 23h | DO4 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 24h | DO5 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 25h | DO6 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 26h | DO7 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 27h | DO8 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-----------------------|------|------|---------|------|-----------------|--------|
| 2104h | 28h | DO9 端子逻辑电平选择 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2104h | 2Ah | FunINL 信号未分配的状态 (HEX) | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 2Bh | FunINH 信号未分配的状态 (HEX) | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 2Ch | 电机旋转信号速度门限值 | 1rpm | U16 | 0-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 2Dh | 速度一致信号宽度 | 1rpm | U16 | 10-1000 | 运行设定 | csv pv | NO |
| 2104h | 2Eh | 速度到达指定值 | 1rpm | U16 | 10-9000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 30h | 定位完成范围 | 1P | U16 | 1-65535 | 运行设定 | csp pp hm | NO |
| 2104h | 31h | 定位完成输出设定 | 1 | U16 | 0-7 | 运行设定 | csp pp hm | NO |
| 2104h | 32h | 定位完成保持时间 | 1ms | U16 | 1-65535 | 运行设定 | csp pp hm | NO |
| 2104h | 33h | 定位接近范围 | 1P | U16 | 1-65535 | 运行设定 | csp pp hm | NO |
| 2104h | 34h | 零速时制动器动作后伺服 OFF 延迟时间 | 1ms | U16 | 0-9999 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 35h | 运转中制动器动作时的速度设定 | 1rpm | U16 | 0-3000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 36h | 运转中制动器动作时的等待时间 | 1ms | U16 | 0-9999 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 37h | Z 脉冲 OC 输出使能 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 38h | 转矩到达指定值 | 0.1% | U16 | 0-3000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 39h | 转矩到达检测宽度 | 0.1% | U16 | 0-3000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 3Ah | Z 脉冲宽度调整 | 1 | U16 | 0-100 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2104h | 3Bh | 零速信号输出门限值 | 1rpm | U16 | 0-1000 | 运行设定 | ALL | NO |

2105h组:模拟输入输出

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|--------------|-------|------|------------|------|------|--------|
| 2105h | 00h | 模拟输入输出 | - | - | - | - | - | - |
| 2105h | 01h | AI1 最小输入 | 0.01V | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 02h | AI1 最小值对应设定值 | 0.1% | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 03h | AI1 最大输入 | 0.01V | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 04h | AI1 最大值对应设定值 | 0.1% | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 05h | AI1 零点微调 | 1mV | I16 | -500-500 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 06h | AI1 死区设置 | 0.1% | U16 | 0-200 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 07h | AI1 输入滤波时间 | 0.1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 08h | AI2 最小输入 | 0.01V | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 09h | AI2 最小值对应设定值 | 0.1% | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 0Ah | AI2 最大输入 | 0.01V | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 0Bh | AI2 最大值对应设定值 | 0.1% | I16 | -1000-1000 | 运行设定 | ALL | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|---------------|-------|------|----------|------|------|--------|
| 2105h | 0Ch | AI2 零点微调 | 1mV | I16 | -500-500 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 0Dh | AI2 死区设置 | 0.1% | U16 | 0-200 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 0Eh | AI2 输入滤波时间 | 0.1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 0Fh | AI 设定 100% 转速 | 1rpm | U16 | 0-9000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 10h | AI 设定 100% 转矩 | 0.01 | U16 | 0-500 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 11h | AI1 功能选择 | 1 | U16 | 0-5 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2105h | 12h | AI2 功能选择 | 1 | U16 | 0-5 | 运行设定 | ALL | NO |

2106h组:扩展参数

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-------------------|-------|------|--------------|------|-----------------------|--------|
| 2106h | 00h | 扩展参数(保护、辅助功能) | - | - | - | - | - | - |
| 2106h | 01h | 第 2 电子齿轮分子 (32 位) | 1 | U32 | 0-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 03h | 第 3 电子齿轮分子 (32 位) | 1 | U32 | 0-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 05h | 第 4 电子齿轮分子 (32 位) | 1 | U32 | 0-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 07h | 位置偏差清除功能 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 0Ah | 电子齿轮比切换延时设置 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 0Bh | 势能负载转矩补偿值 | 1% | I16 | -100-100 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 0Ch | P06.10 及摩擦补偿存储选项 | 1 | U16 | 0-2 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 0Dh | 正转摩擦转矩补偿 | 0.1% | I16 | -3000-3000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 0Eh | 反转摩擦转矩补偿 | 0.1% | I16 | -3000-3000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 0Fh | 粘滞摩擦补偿 | 0.1% | I16 | -3000-3000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 10h | 摩擦补偿时间常数 | 0.1ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-------------|------|------|----------|------|-----------------------|--------|
| 2106h | 11h | 摩擦补偿低速区间 | 1rpm | U16 | 0-500 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 14h | 参数识别速度值 | 1 | U16 | 100-1000 | 停机设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 15h | 参数识别加速时间 | 1 | U16 | 50-10000 | 停机设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 16h | 参数识别减速时间 | 1 | U16 | 50-10000 | 停机设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 17h | 参数识别模式 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 18h | 初始角度辨识电流限制 | 0.1% | U16 | 0-2000 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2106h | 19h | 瞬间停电保护 | 1 | U16 | 0-2 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Ah | 瞬间停电减速时间 | 1ms | U16 | 0-10000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Bh | 伺服 OFF 停机方式 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Ch | 第二类故障停机方式选择 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Dh | 超程输入设定 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Eh | 超程时的停止方式 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2106h | 1Fh | 电源输入缺相保护选择 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 20h | 电源输出缺相保护选择 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 21h | 紧急停止转矩 | 0.1% | U16 | 0-5000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 22h | 飞车保护功能 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 23h | 过载警告值 | 1% | U16 | 1-100 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 24h | 电机过载保护系数 | 1% | U16 | 10-300 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 25h | 欠压保护点 | 1% | U16 | 50-130 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 26h | 过速故障点 | 1% | U16 | 50-120 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 27h | 脉冲输入最大频率 | 1KHZ | U16 | 10-9000 | 停机设定 | csp pp hm | NO |
| 2106h | 28h | 对地短路检测保护选择 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 29h | 编码器干扰检测延时 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 2Ah | 脉冲输入滤波设定 | 1 | U16 | 0-500 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 2Bh | 脉冲禁止输入设定 | 1 | U16 | 0-3 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 2Ch | 偏差清零输入设定 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2106h | 2Dh | 高速 DI 滤波设定 | 1us | U16 | 0-10000 | 停机设定 | ALL | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-----------|------|------|---------|------|-----------------------|--------|
| 2106h | 2Eh | 速度偏差过大阈值 | 1rpm | U16 | 0-10000 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2106h | 2Fh | 转矩饱和超时时长 | 1ms | U16 | 0-30000 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 30h | 绝对值系统设定 | 1 | U16 | 0-19 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 31h | 编码器电池低压阈值 | 0.1V | U16 | 0-33 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2106h | 32h | 高速脉冲输入滤波 | 1 | U16 | 0-500 | 停机设定 | ALL | NO |

2107h组:辅助功能

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|--------------|------|------|----------------------------|------|----------|--------|
| 2107h | 00h | 辅助功能 | - | - | - | - | - | - |
| 2107h | 01h | 面板显示选项 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 02h | 面板监控参数设置 1 | 1 | U16 | 0-69 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 03h | 面板监控参数设置 2 | 1 | U16 | 0-69 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 04h | 面板监控参数设置 3 | 1 | U16 | 0-69 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 05h | 面板监控参数设置 4 | 1 | U16 | 0-69 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 06h | 面板监控参数设置 5 | 1 | U16 | 0-69 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 09h | 功能选项 1 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 0Ah | 功能选项 2 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 0Bh | 用户密码 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 0Ch | 断电及时存储功能 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 0Dh | 用户加锁锁屏时间 | 1 分钟 | U16 | 1-30 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 0Fh | 快速减速时间 | 1ms | U16 | 0-9999 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 11h | 功能选项 3 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 12h | 电机一圈最大等分数 | 1 | U16 | 0-99 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2107h | 14h | 功能选项 5 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 15h | 功能选项 6 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 16h | 功能选项 7 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 17h | 功能选项 8 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 18h | 故障复位时机 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2107h | 19h | 正向软限位 (32 位) | 1 | I32 | -2147483648- 2147483647 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 1Bh | 负向软限位 (32 位) | 1 | I32 | -2147483648- 2147483647 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2107h | 1Dh | 回原完成信号保持时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | hm | NO |

2108h组:内部位置指令

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|--------------|----|------|------|------|----------|--------|
| 2108h | 00h | 内部位置指令 | - | - | - | - | - | - |
| 2108h | 01h | 多段预置位置指令执行方式 | 1 | U16 | 0-5 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 02h | 起始段序号 | 1 | U16 | 1-16 | 运行设定 | pp hm | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|---------------------|------|------|----------------------------|------|----------|--------|
| 2108h | 03h | 终点段序号 | 1 | U16 | 1-16 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 04h | 暂停再启动之后剩余段数 处理方式 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 05h | 位置指令类型 | 1 | U16 | 0-1 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 06h | 等待时间的单位 | 1 | U16 | 0-1 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 07h | 第 1 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 09h | 第 1 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 0Ah | 第 1 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 0Bh | 第 1 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 0Ch | 第 2 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 0Eh | 第 2 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 0Fh | 第 2 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 10h | 第 2 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 11h | 第 3 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 13h | 第 3 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 14h | 第 3 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 15h | 第 3 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 16h | 第 4 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 18h | 第 4 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 19h | 第 4 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 1Ah | 第 4 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 1Bh | 第 5 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 1Dh | 第 5 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 1Eh | 第 5 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 1Fh | 第 5 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|------------------|------|------|------------------------|------|-------|--------|
| 2108h | 20h | 第 6 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 22h | 第 6 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 23h | 第 6 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 24h | 第 6 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 25h | 第 7 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 27h | 第 7 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 28h | 第 7 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 29h | 第 7 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 2Ah | 第 8 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 2Ch | 第 8 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 2Dh | 第 8 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 2Eh | 第 8 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 2Fh | 第 9 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 31h | 第 9 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 32h | 第 9 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 33h | 第 9 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 34h | 第 10 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 36h | 第 10 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 37h | 第 10 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 38h | 第 10 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 39h | 第 11 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 3Bh | 第 11 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 3Ch | 第 11 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 3Dh | 第 11 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|---------------------|------|------|----------------------------|------|----------|--------|
| 2108h | 3Eh | 第 12 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 40h | 第 12 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 41h | 第 12 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 42h | 第 12 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 43h | 第 13 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 45h | 第 13 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 46h | 第 13 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 47h | 第 13 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 48h | 第 14 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 4Ah | 第 14 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 4Bh | 第 14 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 4Ch | 第 14 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 4Dh | 第 15 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 4Fh | 第 15 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 50h | 第 15 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 51h | 第 15 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 52h | 第 16 段位移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 54h | 第 16 段最大速度 | 1rpm | U16 | 1-9000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 55h | 第 16 段加减速时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 56h | 第 16 段完成之后等待时间 | 1ms | U16 | 0-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 57h | 位置指令抢断执行设定 | 1 | U16 | 0-4 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 59h | 原点回归启动方式 | 1 | U16 | 0-4 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 5Ah | 原点回归模式 | 1 | U16 | 0-8 | 停机设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 5Bh | 原点回归时限位和 Z 信号 设定 | 1 | U16 | 0-5 | 停机设定 | pp hm | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|------------------|------|------|----------------------------|------|----------|--------|
| 2108h | 5Dh | 高速搜索原点的速度 | 1rpm | U16 | 1-3000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 5Eh | 低速搜索原点的速度 | 1rpm | U16 | 1-300 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 5Fh | 搜索原点时的加减速时间 | 1ms | U16 | 1-10000 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 60h | 回原点过程时间限定值 | 1ms | U16 | 1-65535 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 61h | 原点坐标偏移 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |
| 2108h | 63h | 机械原点位置偏移量 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 运行设定 | pp hm | NO |

2109h组:通信设定

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|----------------|-----|------|---------|------|------|--------|
| 2109h | 00h | 通信设定 | - | - | - | - | - | - |
| 2109h | 01h | 伺服轴地址编号 | 1 | U16 | 1-247 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 02h | Modbus 波特率 | 1 | U16 | 0-6 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 03h | Modbus 数据格式 | 1 | U16 | 0-3 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 04h | 通信超时 | 1ms | U16 | 0-9999 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 05h | 通信应答延时 | 1ms | U16 | 0-9999 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 06h | 通信控制 DI 使能设定 1 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 07h | 通信控制 DI 使能设定 2 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 08h | 通信控制 DI 使能设定 3 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 09h | 通信控制 DI 使能设定 4 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Ah | 通信控制 DO 使能设定 1 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Bh | 通信控制 DO 使能设定 2 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Ch | 通信设定命令值维持时间 | 1 | U16 | 0-60 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Dh | CAN 通信配置 1 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Eh | 总线通信配置 1 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 0Fh | 总线通信配置 2 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 10h | 总线通信配置 3 | 1 | U16 | 0-65535 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2109h | 11h | CANopen 断线检测 | 1 | I16 | -20-20 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 12h | 总线通信配置 4 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2109h | 13h | CANopen 站号设置 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |

2114h组:键盘和通信操控接口

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|------------|----|------|---------|------|------|--------|
| 2114h | 00h | 键盘和通信操控接口 | - | - | - | - | - | - |
| 2114h | 01h | 键盘 JOG 试运行 | 1 | U16 | 0-2000 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2114h | 02h | 故障复位 | 1 | U16 | 0-9 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2114h | 03h | 通讯参数写入保存 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2114h | 04h | 参数辨识功能 | 1 | U16 | 0-5 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2114h | 06h | 模拟输入自动校正 | 1 | U16 | 0-2 | 停机设定 | ALL | NO |
| 2114h | 07h | 系统初始化功能 | 1 | U16 | 0-99 | 停机设定 | ALL | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|------------|----|------|---------|------|-----------------------|--------|
| 2114h | 09h | 通信操作命令输入 | 1 | U16 | 0-65535 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2114h | 0Ah | 通信操作状态输出 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2114h | 0Ch | 通信选择多段指令序号 | 1 | U16 | 0-16 | 运行设定 | pp hm csv pv | NO |
| 2114h | 0Dh | 通信启动原点回归 | 1 | U16 | 0-9 | 运行设定 | pp hm | NO |

2115h组:状态参数

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|-----------------------|-----------------------------|------|----------------------------|------|------|--------|
| 2115h | 00h | 状态参数 | - | - | - | - | - | - |
| 2115h | 01h | 伺服状态 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 02h | 电机转速反馈 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 04h | 速度指令 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 05h | 内部转矩指令 (相对于额定转矩) | 0.1% | I16 | -5000-5000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 06h | 相电流有效值 | 0.01A | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 07h | 母线电压值 | 0.1V | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 08h | 绝对位置计数器 (32 位) | 1Unit | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 0Ah | 电气角度 | 0.1 度 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 0Bh | 机械角度 (相对于编码器零点) | 0.1 度 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 0Ch | 辨识的惯量值 | 0.01 kg c m ² | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 0Dh | 输入位置指令对应速度信息 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 0Eh | 位置偏差计数器 (32 位) | 1P | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 10h | 输入指令脉冲计数器 (32 位) | 1Unit | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 12h | 反馈脉冲计数器 (32 位) | 1P | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 14h | 位置偏差计数器指令单位 (32 位) | 1Unit | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 16h | 数字输入信号监视 | 1 | U16 | 0-511 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 18h | 数字输出信号监视 | 1 | U16 | 0-511 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 19h | 编码器状态 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 1Ah | 总上电时间 (32 位) | 0.1s | U32 | 0-2147483647 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 1Ch | A11 电压校正值 | 1mV | I16 | -32768-32767 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 1Dh | A12 电压校正值 | 1mV | I16 | -32768-32767 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 1Eh | A11 电压原始值 | 1mV | I16 | -32768-32767 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 1Fh | A12 电压原始值 | 1mV | I16 | -32768-32767 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 20h | 模块温度值 | 1° C | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 21h | 绝对位置编码器圈数 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824- 1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |

| 索引 | 子索引 | 名称 | 单位 | 数据类型 | 数据范围 | 读写属性 | 操作模式 | PDO可映射 |
|-------|-----|----------------------|-------|------|------------------------|------|------|--------|
| 2115h | 22h | 绝对位置编码器圈数高位 | 1 | I16 | -1073741824-1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 23h | 绝对位置编码器单圈位置 (32 位) | 1Unit | I32 | -1073741824-1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 24h | 绝对位置编码器单圈位置高位 | 1Unit | I16 | -1073741824-1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 25h | 版本号 1 | 0.01 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 26h | 版本号 2 | 0.01 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 27h | 版本号 3 | 0.01 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 28h | 产品系列代号 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 29h | 故障记录的显示 | 1 | U16 | 0-9 | 运行设定 | ALL | NO |
| 2115h | 2Ah | 故障码 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 2Bh | 所选故障时间戳 (32 位) | 0.1s | U32 | 0-2147483647 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 2Dh | 所选故障时当前转速 | 1rpm | I16 | -9000-9000 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 2Eh | 所选故障时当前电流 U | 0.01A | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 30h | 所选故障时母线电压 | 0.1V | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 31h | 故障时输入端子状态 | 1 | U16 | 0-511 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 32h | 所选故障时输出端子状态 | 1 | U16 | 0-511 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 33h | 定制版软件版本号 | 0.01 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 34h | 负载率 | 1% | U16 | 0-500 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 35h | 再生负载率 | 1% | U16 | 0-500 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 36h | 内部警告代码 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 37h | 内部指令当前段序号 | 1 | U16 | 0-99 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 38h | 定制版系列号 | 1 | U16 | 0-65535 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 39h | 绝对位置计数器高 32 位 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |
| 2115h | 3Bh | 反馈脉冲计数器高 32 位 (32 位) | 1 | I32 | -1073741824-1073741824 | 显示参数 | ALL | NO |

9.3 6000H对象组一览表

| 索引 | 子索引 | 类型 | 名称 | 数据类型 | 访问类型 | 映射类型 | 单位 |
|-------|-----|-----|--------------------|------|------|------|--------|
| 213Ah | | VAR | 绝对位置编码器圈数 32bit | DINT | ro | T | 编码器单位 |
| 213Bh | | VAR | 绝对位置编码器单圈位置 32bit | DINT | ro | T | *1 圈 |
| 213Ch | | VAR | 绝对值编码器位置 (低 32bit) | DINT | ro | T | 编码器单位 |
| 213Dh | | VAR | 绝对值编码器位置 (高 32bit) | DINT | ro | T | 编码器单位 |
| 213Fh | | VAR | 伺服内部报警代码 | UINT | ro | T | |
| 603Fh | | VAR | 错误代码 | UINT | ro | T | |
| 6040h | | VAR | 控制字 | UINT | rw | R | |
| 6041h | | VAR | 状态字 | UINT | ro | T | |
| 605Ah | | VAR | 快速停机方式选择 | INT | rw | N | |
| 605Dh | | VAR | 暂停方式选择 | INT | rw | N | |
| 6060h | | VAR | 控制模式 | SINT | rw | R | |
| 6061h | | VAR | 控制模式显示 | SINT | ro | T | |
| 6062h | | VAR | 用户位置指令 | DINT | ro | T | 用户指令单位 |
| 6063h | | VAR | 电机位置反馈 | DINT | ro | T | 编码器单位 |

| 索引 | 子索引 | 类型 | 名称 | 数据类型 | 访问类型 | 映射类型 | 单位 |
|-------|-----|-------|----------------|-------|------|------|--|
| 6064h | | VAR | 用户位置反馈 | DINT | ro | T | 用户指令单位 |
| 6065h | | VAR | 用户位置偏差过大阈值 | UDINT | rw | R | 用户指令单位 |
| 6066h | | VAR | 位置偏差时间窗口 | UINT | rw | R | ms |
| 6067h | | VAR | 位置到达阈值 | UDINT | rw | R | 用户指令单位 |
| 6068h | | VAR | 位置到达时间窗口 | UINT | rw | R | ms |
| 606Bh | | VAR | 用户速度指令值 | DINT | ro | T | P09.13 百位决定 0: RPM, 1: 用户指令 |
| 606Ch | | VAR | 用户实际速度反馈 | DINT | ro | T | |
| 606Dh | | VAR | 速度到达阈值 | UINT | rw | R | |
| 606Eh | | VAR | 速度到达时间窗口 | UINT | rw | R | ms |
| 606Fh | | VAR | 零速阈值 | UINT | rw | R | P09.13 百位决定 0: RPM, 1: 用户指令 |
| 6071h | | VAR | 转矩目标值 | INT | rw | R | 0.1% |
| 6072h | | VAR | 最大转矩 | UINT | rw | R | 0.1% |
| 6074h | | VAR | 用户给定转矩值 | INT | ro | T | 0.1% |
| 6075h | | VAR | 电机额定电流 | UINT | ro | T | 0.001A |
| 6076h | | VAR | 电机额定转矩 | UINT | ro | T | 0.001Nm |
| 6077h | | VAR | 实际转矩反馈 | INT | ro | T | 0.1% |
| 6078h | | VAR | 实际电流值 | INT | ro | T | 0.1% |
| 6079h | | VAR | 直流母线电压值 | UDINT | ro | T | 0.001V |
| 607Ah | | VAR | 目标位置值 | DINT | rw | R | 用户指令 |
| 607Ch | | VAR | 原点偏置 | DINT | rw | R | 用户指令 |
| 607Dh | 0 | ARRAY | 软限位: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 607Dh | 1 | ARRAY | 软限位: 最小位置限制 | DINT | rw | R | 用户指令 |
| 607Dh | 2 | ARRAY | 软限位: 最大位置限制 | DINT | rw | R | 用户指令 |
| 607Eh | | VAR | 指令极性 | USINT | rw | R | |
| 607Fh | | VAR | 最大轮廓速度 | UDINT | rw | T | P09.13 千位决定, 0: 时间单位 ms 1: 用户指令 /s^2 |
| 6080h | | VAR | 最大电机速度 | UDINT | rw | T | rpm |
| 6081h | | VAR | 轮廓速度 | UDINT | rw | R | P09.13 千位决定, 0: 时间单位 ms 1: 用户指令 /s^2 |
| 6083h | | VAR | 轮廓加速度 | UDINT | rw | R | |
| 6084h | | VAR | 轮廓减速度 | UDINT | rw | R | |
| 6085h | | VAR | 快速停止减速度 | UDINT | rw | R | |
| 6087h | | VAR | 转矩斜坡 | UDINT | rw | R | 单位: 1‰/s |
| 608Fh | 0 | ARRAY | 位置编码器分辨率 | USINT | ro | N | |
| 608Fh | 1 | ARRAY | 电机一转编码器分辨率 | UDINT | ro | T | 编码器单位 |
| 608Fh | 2 | ARRAY | 电机转数 | UDINT | ro | T | 转 |
| 6091h | 0 | ARRAY | 电子齿轮比: 最大子索引个数 | UINT | ro | R | |
| 6091h | 1 | ARRAY | 电子齿轮比: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6091h | 2 | ARRAY | 电子齿轮比: 分母 | UDINT | rw | R | |
| 6092h | 0 | ARRAY | 给进常量: 最大子索引个数 | UINT | ro | R | |
| 6092h | 1 | ARRAY | 给进常量: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6092h | 2 | ARRAY | 给进常量: 分母 | UDINT | rw | R | |
| 6093h | 0 | ARRAY | 位置因子: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 6093h | 1 | ARRAY | 位置因子: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6093h | 2 | ARRAY | 位置因子: 进给常量 | UDINT | rw | R | |

| 索引 | 子索引 | 类型 | 名称 | 数据类型 | 访问类型 | 映射类型 | 单位 |
|-------|-----|-------|------------------|-------|------|------|--|
| 6094h | 0 | ARRAY | 速度编码器因子: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 6094h | 1 | ARRAY | 速度编码器因子: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6094h | 2 | ARRAY | 速度编码器因子: 分母 | UDINT | rw | R | |
| 6095h | 0 | ARRAY | 速度因子: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 6095h | 1 | ARRAY | 速度因子 1: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6095h | 2 | ARRAY | 速度因子 1: 分母 | UDINT | rw | R | |
| 6097h | 0 | ARRAY | 加速度因子: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 6097h | 1 | ARRAY | 加速度因子: 分子 | UDINT | rw | R | |
| 6097h | 2 | ARRAY | 加速度因子: 分母 | UDINT | rw | R | |
| 6098h | | VAR | 回原模式 | UINT | rw | R | |
| 6099h | 0 | ARRAY | 回原速度: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 6099h | 1 | ARRAY | 回原模式中搜索减速点信号速度 | UDINT | rw | R | P09.13 百位决定 |
| 6099h | 2 | ARRAY | 回原模式中搜索原点开关信号速度 | UDINT | rw | R | 0: RPM 1: 用户指令 /s |
| 609Ah | | VAR | 回原加速度 | UDINT | rw | R | P09.13 千位决定 0: 0-1000RPM 所需时间 (ms), 1: 用户指令 /s ² |
| 60C0h | | VAR | 插补子模式选择 | INT | rw | R | |
| 60C1h | 0 | ARRAY | 插补数据记录: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 60C1h | 1 | ARRAY | 插补位移 | UDINT | rw | R | |
| 60C2h | 0 | ARRAY | 插补时间周期: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 60C2h | 1 | ARRAY | 插补时间单位 | USINT | rw | R | |
| 60C2h | 2 | ARRAY | 插补时间索引 | SINT | rw | R | |
| 60C5h | | VAR | 最大轮廓加速度 | UDINT | rw | R | 由 P09.13 千位决定, 0:0-1000RPM 所需时间 (ms); 1: 用户指令 /s ² |
| 60C6h | | VAR | 最大轮廓减速度 | UDINT | rw | R | 由 P09.13 千位决定, 0:0-1000RPM 所需时间 (ms); 1: 用户指令 /s ² |
| 60E0h | | VAR | 正向最大转矩限制 | UINT | rw | R | 0.1% |
| 60E1h | | VAR | 负向最大转矩限制 | UINT | rw | R | 0.1% |
| 60F2h | | VAR | 定位选项代码 | UINT | rw | R | |
| 60F4h | | VAR | 用户位置偏差 | DINT | ro | T | 用户指令 |
| 60F8h | | VAR | 最大滑差 | DINT | rw | R | |
| 60FCh | | VAR | 电机位置指令反馈 | DINT | ro | T | 用户指令 |
| 60FDh | | VAR | DI 输入状态 | UDINT | ro | T | |
| 60FEh | 0 | ARRAY | DO 输出: 最大子索引个数 | UINT | ro | N | |
| 60FEh | 1 | ARRAY | DO 输出状态 | UDINT | rw | R | |
| 60FEh | 2 | ARRAY | 位屏蔽 | UDINT | rw | R | |
| 60FFh | | VAR | 目标速度 | UDINT | rw | R | P09.13 百位决定 0: RPM 1: 用户指令 /s |
| 6502h | | VAR | 支持伺服运行模式 | UDINT | ro | T | |

6000h对象字典详细说明

Object 213A_n: 绝对位置编码器圈数 32bit

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|----------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 213A _n 高度 | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 绝对位置编码器单圈位置 32bit | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映实绝对位置编码器圈数，同伺服参数 P21.32

Object 213B_n: 绝对位置编码器单圈位置 32bit

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 213B _n | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 绝对位置编码器单圈位置 32bit | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映实绝对位置编码器单圈位置，同伺服参数 P21.34

Object 213C_n: 绝对值编码器位置 (低32bit)

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|--------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 213C _n | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 绝对值编码器位置 (低 32bit) | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映实绝对值编码器位置 (低 32bit)

Object 213D_n: 绝对值编码器位置 (高32bit)

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|--------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 213D _n | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 绝对值编码器位置 (高 32bit) | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映实绝对值编码器位置 (高 32bit)

Object 213F_n: 伺服内部错误代码

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|--------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 213F _n | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 错误代码 | 访问属性 | ro |

| | | | |
|------|------------|----------|---------|
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

显示伺服驱动器错误代码，与面板显示错误代码数字值一致

Object 603F_h:错误代码

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 603F _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 控制字 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

显示 CiA 协议故障码

注意：这个不是伺服内部故障报警代码，伺服故障报警代码看 213F_h

Object 6040_h:控制字

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6040 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 控制字 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

用于使能，清除报警，启动各模式下的给定命令等

| bit | 定义 | |
|------|-----------|-------------------------------------|
| 0 | 伺服准备好 | 0: 无效 1: 有效 |
| 1 | 接通主回路电 | 0: 无效 1: 有效 |
| 2 | 快速停机 | 1: 无效 0: 有效 |
| 3 | 伺服运行 | 0: 无效 1: 有效 |
| 4~6 | 与运行控制模式相关 | |
| 7 | 故障复位 | Bit7 上升沿有效 Bit7 保持为 1 时，其它控制指令无效 |
| 8 | 暂停 | 0: 无效 1: 有效 |
| 9~15 | 保留 | |

注意：1. 状态字的每一个 bit 位单独赋值无意义，必须与其他位共同构成某一控制指令

2. bit0~bit3 必须按顺序发送命令，才能将伺服按 CiA402 状态机切换流程，并正确导入预计的状态

| Object 6041 _h :状态字 | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6041 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 状态字 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

| bit | 定义 | |
|-------|------------------|--|
| 0 | 伺服准备好 | 0: 无效 1: 有效 |
| 1 | 可以开启伺服运行 | 0: 无效 1: 有效 |
| 2 | 伺服运行状态 | 0: 无效 1: 有效 |
| 3 | 伺服故障 | 0: 无效 1: 有效 |
| 4 | 接通主回路电压 | 0: 无效 1: 有效 |
| 5 | 快速停机 | 1: 无效 0: 有效 |
| 6 | 伺服不可运行 | 0: 无效 1: 有效 |
| 7 | 警告 | 0: 无效 1: 有效 |
| 8 | 厂家自定义 | 保留 |
| 9 | 远程控制 | 0: 无效 1: 有效 |
| 10 | 目标到达 (与运行控制模式相关) | 0: 无效 1: 有效 |
| 11 | 内部软件限位 | 0: 无效 1: 有效 |
| 12~13 | 与运行控制模式相关 | |
| 14 | 厂家自定义 | 保留 |
| 15 | 回原完成 | 0: 无效 1: 有效 绝对值系统, P09.14 右起第 2 位设置为 2 后, 回原点后会存储 bit15 置 1 (掉电保持), P20.06=7 清除回原 BIT15 状态位 |

下面为基本的几种状态字的意义描述 (X 表示为任意数值)

| 状态字 (二进制) | 描述 |
|---------------------|--------------------------------|
| XXXX XXXX X0XX 0000 | 伺服没有准备好 (Not ready to switch) |
| XXXX XXXX X1XX 0000 | 伺服启动失败 (Switch on disable) |
| XXXX XXXX X01X 0001 | 伺服准备好 (Ready to switch on) |
| XXXX XXXX X01X 0011 | 伺服启动 (Switch on) |
| XXXX XXXX X01X 0111 | 伺服操作使能 (Operation enable) |
| XXXX XXXX X00X 0111 | 快速停机有效 (Quick stop active) |
| XXXX XXXX X0XX 1111 | 故障反应有效 (Fault reaction active) |
| XXXX XXXX X0XX 1000 | 伺服故障 (Fault) |

注意: 控制字 6040h 按顺序发送命令后, 状态字 6041h 反馈显示伺服当前确定的状态

Object 605A_n:快速停机方式选择

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 605A _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 快速停机方式选择 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Integer16 | 数据范围 | 0~7 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

控制字 6040hbit2=0 时，快速停机方式由 605Ah 决定

| 设定值 | 停机方式 |
|-----|-------------------------|
| 0 | 按 P06.26 设定方式减速停机，保持自由 |
| 1 | 按 6084h 减速时间减速停机，保持自由 |
| 2 | 按 6085h 减速时间减速停机，保持自由 |
| 3 | 按 6085h 减速时间减速停机，保持自由 |
| 4 | 没有定义，不能设置 |
| 5 | 按 6084h 减速时间减速停机，保持位置锁定 |
| 6 | 按 6085h 减速时间减速停机，保持位置锁定 |
| 7 | 按 6085h 减速时间减速停机，保持位置锁定 |

注意：605A h 设为 0，停机方式与 P06.26 设定有关：如果 P06.26 设 0，急停方式为自由停机；如果 P06.26 设 1 或 2，急停将按 6084h 减速停机，停机后均保持自由

605A h 设为 1, 2, 3, 5, 6, 7 任意一种，ALL 模式进行急停均按上表所描述方式

Object 605D_n:暂停方式选择

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 605D _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 暂停方式选择 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Integer16 | 数据范围 | -32768~32767 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

控制字 6040hbit8 暂停功能有效后，暂停效果由 605Dh 决定

| 设定值 | 停机方式 |
|-----|-------------------------|
| 0 | 不支持，不能设置 |
| 1 | 按 6084h 减速时间减速，然后保持位置锁定 |
| 2 | 按 6085h 减速时间减速，然后保持位置锁定 |

注释：605D h 设为 1 或 2，ALL 模式进行暂停均按上表所描述方式

| Object 6060 _h :控制模式 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6060 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 控制模式 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | integer8 | 数据范围 | 0~10 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

选择要运行的控制模式

| 设定值 | 停机方式 | |
|-----|-------------|----------|
| 1 | 轮廓位置模式 (PP) | 参考 5.2 章 |
| 2 | 速度模式 | 不支持 |
| 3 | 轮廓速度模式 (PV) | 参考 5.3 章 |
| 4 | 轮廓转矩模式 (PT) | 参考 5.4 章 |
| 6 | 回原模式 (HM) | 参考 5.5 章 |
| 7 | 插补模式 (HM) | 参考 5.6 章 |

| Object 6061 _h :控制模式显示 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6061 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 控制模式显示 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer8 | 数据范围 | 0~10 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

显示正在伺服运行的控制模式

| 数值 | 定义 | |
|----|-------------|----------|
| 1 | 轮廓位置模式 (PP) | 参考 5.2 章 |
| 3 | 轮廓速度模式 (PV) | 参考 5.3 章 |
| 4 | 轮廓转矩模式 (PT) | 参考 5.4 章 |
| 6 | 回原模式 (HM) | 参考 5.5 章 |
| 7 | 插补模式 (HM) | 参考 5.6 章 |

| Object 6062 _h :用户位置指令 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6062 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 用户位置指令 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 0 |

实时显示位置指令 (用户单位)

| Object 6063 _h :电机位置反馈 | | | |
|----------------------------------|---|--------|---|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |

| | | | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 索引 | 6063 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 电机位置反馈 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

实时显示电机绝对位置反馈，与 P21.17 保持一致（编码器单位）

Object 6064_h:用户位置反馈

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6064 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 用户位置反馈 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映实时用户绝对位置反馈，与 P21.07 应该一致（指令单位）

Object 6065_h:用户位置偏差过大阈值

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6065 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 用户位置偏差过大阈值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | unsigned32 | 数据范围 | 0~ 4294967295 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 1000000000 |

用户位置指令 6062_h 与用户位置反馈 6064_h 的差值超过 ±6065_h 时，发生位置偏差过大故障 Er.043

注意：位置偏差过大阈值以 P00.19 和 6065_h 两者较小值为准

Object 6066_h:位置偏差时间窗口

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6066 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 位置偏差时间窗口 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 0 |

如果 60F4_h 的值超过位置偏差过大阈值（P00.19 和 6065_h 两者较小值为准），并且持续时间大于 6066_h 设定值的话，6041_h 状态字的 bit13 将置为 1

Object 6067_h:位置到达阈值

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6067 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 位置到达阈值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | unsigned32 | 数据范围 | 0~ 4294967295 |

| | | | |
|------|-------|-----|-----------|
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 100000000 |
|------|-------|-----|-----------|

位置模式下，用户位置指令 6062h 与用户实际位置反馈 6064h 的差值在 $\pm 6067h$ 以内，且时间达到 6068h 时，认为位置到达，状态字 6041h 的 bit10=1

位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义

注意：位置到达阈值以 P04.47 和 6067 值两者较小值为准，定位完成输出还与 P04.48 有关

| Object 6068 _n :位置到达时间窗口 | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6068 _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 位置到达时间 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 0 |

位置模式下，用户位置指令 6062h 与用户实际位置反馈 6064h 的差值在 $\pm 6067h$ 以内，认为位置到达，且由 6068 设定状态字 6041h bit10 为 1 的保持时间

位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义

注意：用此功能请将参数 P04.48 设 2，且以 6068h 和 P04.49 定位完成保持时间两者之中的较大值为准

| Object 606B _n :用户速度指令值 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 606B _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 用户速度指令值 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer 32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PV/CSV | 默认值 | 0 |

反映用户实际速度指令，如果转换成转速单位则与 P21.03 一致

| Object 606C _n :用户实际速度反馈 | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 606C _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 用户实际速度反馈 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer 32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

反映用户实际速度反馈值，如果转换成转速单位则与 P21.01 一致

| Object 606D _n :速度到达阈值 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 606D _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | 速度到达阈值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PV/CSV | 默认值 | 65535 |

目标速度 60FFh 与用户实际速度 606Ch 的差值在 $\pm 606Dh$ 以内，且时间达到 606Eh 认为速度到达，状态字 6041h 的 bit10=1，同时 DO 输出有效

轮廓速度模式和同步周期速度模式，伺服使能有效时，此标志位有意义，否则无意义

Object 606E_h:速度到达时间窗口

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 606E _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 速度到达时间 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PV/CSV | 默认值 | 0 |

目标速度 60FFh 与用户实际速度 606Ch 的差值在 $\pm 606Dh$ 以内，且时间达到 606Eh 认为速度到达，状态字 6041h 的 bit10=1，同时 DO 输出有效

轮廓速度模式和同步周期速度模式下，伺服使能有效时，此标志位有意义，否则无意义

Object 606F_h:零速阈值

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 606F _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 零速阈值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PV | 默认值 | 65535 |

用户速度反馈 606Ch 在 $\pm 606Fh$ 内，且时间达到 606Eh 设定值表示用户速度为 0，则 6041h 的 bit12=1

轮廓速度模式，此标志位有意义；否则无意义。此标志位与伺服使能与否无关

Object 6071_h:转矩目标值

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6071 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 转矩目标值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | -5000~5000 |
| 操作模式 | PT/CST | 默认值 | 0 |

PT/CST 模式下的转矩给定，单位 0.1%

100.0% 对应于 1 倍的电机额定转矩

Object 6072_h:最大转矩

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6072 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大转矩 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | unsigned16 | 数据范围 | 0~5000 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 5000 |

设定电机的最大转矩，最大转矩指令（单位 0.1%）

6072h 最大转矩和内部转矩限制参数 (P03.08, 03.09) 两者取较小值有效

Object 6074_h:用户给定转矩值

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6074 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 用户给定转矩值 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | -5000~5000 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

伺服运行状态下，实时显示内部给定转矩值，单位 0.1%

100.0% 对应于 1 倍的电机额定转矩

Object 6075_h:电机额定电流

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6075 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 电机额定电流 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | - |

实时显示电机额定电流，单位 000.1A

Object 6076_h:电机额定转矩

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6076 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 电机额定转矩 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | - |

显示电机额定转矩值，单位 000.1Nm

Object 6077_h:实际转矩反馈

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6077 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 实际转矩反馈 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | -5000~5000 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

实时显示伺服内部转矩反馈

100.0% 对应于 1 倍的电机额定转矩，应与 P21.04 一致。单位 0.1%

| Object 6078 _h :实际电流值 | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6078 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 实际电流值 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | integer16 | 数据范围 | -32768~32767 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

实时显示实际电流值（单位：0.1% 额定值）

| Object 6079 _h :直流母线电压值 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6079 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 直流母线电压值 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~ 4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

显示母线电压（单位：1mv），应与 P21.06 母线电压值一致

| Object 607A _h :目标位置值 | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607A _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 目标位置值 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PP | 默认值 | 0 |

设置轮廓位置模式和同步周期位置模式下的伺服目标位置

轮廓位置模式：如果运行绝对指令时，定位完成后，用户绝对位置 6064h = 607Ah；如果运行相对指令，定位完成后，用户位移增量 = 607Ah

| Object 607C _h :原点偏置 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607C _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 原点偏置 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 0 |

1. 原点回零完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置 607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：机械原点 = 机械零点 + 607C（原点偏置）当 607C=0 时，机械原点与机械零点重合

2. 原点偏置生效条件：上电运行，已完成原点回零操作，状态字 6041h 的 bit15=1

3. 原点回零模式下，上位机先应选择原点回零方式（6098h），设置回零速度（6099-1h 6099-2h）、回零加速度（609Ah），给出原点回零触发信号后，伺服将按照设定自动找机械原点，并完成机械原点与机械零点的相对位置关系设置。

例如：通过回零方式 35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后，用户当前位置 6064h= 607Ch，电机轴没有转动

机械原点：机械上某一固定的位置，对应原点开关，限位开关、电机 Z 信号等。

机械零点：机械上绝对 0 位置

Object 607D_h-软限位

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607D _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 软限位子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |

位置反馈到达内部软限位时，将在到达限值处停止，伺服报出超程警告 (AL.086 或 AL.087)，状态字 6041h 的 bit11=1，即软限位生效。此时输入反向运动指令可将伺服退出位置超限状态，并将 bit11 清零

转矩模式和速度模式下，软限位功能受 P06.28 约束，当 P06.28=1，软限位无效。开启软限位 P06.28=0, P07.08=1 或 2，具体按照以下：

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607D _h | 子索引: | 01 _h |
| 名称 | 最小软件位置限制 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | -2147483648 |

软限位功能：P07.08 右起第四位

0：不开启软件限位

1：驱动器上电开启软限位功能

2：驱动器原点回归之后开启软件限位功能

设置软件绝对位置限制的最小值，当为 -2147483648 时表示负向无限制

最小软件绝对位置限制 = (607D-01h)

| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 索引 | 607D _h | 子索引: | 02 _h |
| 名称 | 最大软件位置限制 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2147483647 |

软限位功能：P07.08 右起第四位

0：不开启软件限位

1：驱动器上电开启软限位功能

2：驱动器原点回归之后开启软件限位功能。

设置软件绝对位置限制的最小值，当为 2147483647 时，表示正方向无限制

最大软件绝对位置限制 = (607D-02h)

| Object 607E _h :指令极性 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607E _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 指令极性 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~1 |
| 操作模式 | | 默认值 | 0 |

1 设置转矩指令、位置指令、速度指令的极性，使用时转速、位置、转矩极性应该全为 0(Bit5~7 全为 0) 或者设置 224 ((Bit5~7 全为 1))，设置完 607E_h，需要将伺服重新上电后才生效

| Bit | 定义 |
|-----|------------------------|
| 0 | 保留 |
| 1 | 保留 |
| 2 | 保留 |
| 3 | 保留 |
| 4 | 保留 |
| 5 | 将转矩指令 6071h/60B2h×(-1) |
| 6 | 将速度指令 60FFh/60B1h×(-1) |
| 7 | 将位置指令 607Ah/60B0h×(-1) |

| Object 607F _h :最大轮廓速度 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 607F _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大轮廓转速 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP/PV/PT/CSV/CST | 默认值 | 13107200 |

PP/PV/PT/CSV/CST 模式下的最大速度限制，单位：指令单位 /S

PP/PV/CSV 模式，最大速度限制以 607F_h 和 6080_h 两者中较小值为准

PT/CST 模式，最大速度限制以 607F_h、6080_h、内部速度限制 (P03.27,P03.28) 三者中的较小值为准

| Object 6080 _h :最大电机速度 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6080 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大电机转速 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 6500 |

6080_h 设置最大电机转速，用以保护电机，所有模式下均有效：单位：Rpm/min

1. 速度模式下，最大转速限制以 607F_h 和 6080_h 两者中较小值为准

2. 转矩模式下，最大转速限制以 607F_h、6080_h、内部速度限制 (P03.27,P03.28) 三者中的较小值为准

3. 位置模式下，PP 模式最大转速限制以 607F_h 和 6080_h 两者中较小值为准

| Object 6081 _h :轮廓速度 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6081 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 轮廓速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP | 默认值 | 0 |

轮廓位置模式下位移指令的匀速运行时候的速度，单位：用户指令单位 /S

6081h 实际运行的速度受到 607F 和 6080 两者中较小值所限制

| Object 6083 _h :轮廓加速度 | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6083 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 轮廓加速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP/PV | 默认值 | 13107200 |

操作面板 P09.13 右起第四位可以设置加速度单位，

当为 0 时：轮廓位置模式的意义为电机从 0rpm 加速到 1000rpm 所对应的位置给定指令的加速度，单位为 rpm/ms；

当为 1 时：为用户指令单位 /S2

| Object 6084 _h :轮廓减速度 | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6084 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 轮廓减速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 131072000 |

1. 操作面板 P09.13 右起第四位可设置加速度单位：当为 0 时：单位为 rpm/ms； 当为 1 时：为用户指令单位 / S2

2. ALL 模式运转中，进行快速停机：设定 605A=1 或 5，急停均按 6084h 作减速停机

3. ALL 模式运转中，进行暂停：设定 605D=1，暂停均按 6084h 作减速停机

4. ALL 模式运转中，进行 OFF 停机： P06.26=1 或 2 按 6084h 作减速停机

5. ALL 模式运转中，发生 NO2 故障： P06.27=1，按 6084h 减速停机

| Object 6085 _h :快速停止减速度 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6085 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 快速停止减速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 4294967295 |

1. 操作面板 P09.13 右起第四位可减速度单位: 当为 0 时: 单位为 rpm/ms; 当为 1 时: 为用户指令单位 / S2
2. ALL 模式运转中, 进行快速停机: 设定 605A=2,3,6,7 任意一种, 急停均按 6085h 设定值作减速停机
3. ALL 模式运转中, 进行暂停: 设定 605D=2, 暂停均按 6085h 作减速停机
4. ALL 模式运转中, 发生超程停机: 均按 6085h 作减速停机

| Object 6087 _h :转矩斜坡 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6087 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 转矩斜坡 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PT/CST | 默认值 | 1000 |

廓转矩模式下的转矩指令加速度, 其意义为: 每秒转矩指令增量 (单位: 1‰/s)

| Object 608F _h :位置编码器分辨率 | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 608F _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 位置编码器分辨率 | 访问属性 | Ro |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~2 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 608F _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 电机编码器分辨率 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 131072 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 608F _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 电机分辨率对应电机旋转圈数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

与 6091h、6092h 相互作用构成电子齿轮比, 具体关系参考 6091h 电子齿轮比。

Object 6091_h:电子齿轮比

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6091 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 电子齿轮比索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6091 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 电子齿轮比: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6091 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 电子齿轮比: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

X5E 伺服驱动器提供 2 套电子齿轮比方案，一种是 X5E 伺服内部默认参数，另外一种是启用 608Fh/ 6091h/6092h 方案，这 2 种方案通过 P09.13 右起第 2 位切换。

当 P09.13 的右起第 2 位设置为 0，不启用 608Fh/ 6091h/6092h。此时，P00.08 和 P00.10/P00.12 起作用；

当 P09.13 的右起第 2 位设置为 1，启用 608Fh/ 6091h/6092h。此时，P00.08 和 P00.10/P00.12 不起作用。

$$608Fh_01(\text{电机编码器分辨率}) \times \frac{6091h_01(\text{电机旋转圈数})}{608Fh_02(\text{编码器分辨率对应电机圈数})} = \frac{6091h_01(\text{电机旋转圈数})}{6092h_01(\text{上位机进给量})} \times \frac{6091h_02(\text{驱动轴旋转圈数})}{6092h_02(\text{驱动轴旋转圈数})}$$

举例：需要设置上位指令为 10000 个驱动轴转一圈，可以设置 6091h(1:1)，6092h(10000:1)

• 内部速度=60FFh*6091h分子*6092h分母*60/6091h分母/6092h分子，速度反馈跟指令一致，P09.13 右起第三位决定速度的单位，0: RPM, 1: 用户指令 /s, 由 6091h,6092h 决定速度单位

• 齿轮比设定允许范围：编码器分辨率 /1000000 ≤ 齿轮比 ≤ 编码器分辨率 /2.5

Object 6092_h:给进常量

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6092 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6092 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 给进常量: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 131072(17bit 编码器) |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6092 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 给进常量: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

与 608F_h、6091_h 相互作用构成电子齿轮比。具体内容参考 Object 6091_h: 电子齿轮比

Object 6093_h:位置因子

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6093 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6093 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 位置因子: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6093 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 位置因子: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |

保留参数

| Object 6094 _h :速度编码器因子 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6094 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6094 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 速度编码器因子: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6094 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 速度编码器因子: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| 保留参数 | | | |

| Object 6095 _h :速度因子 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6095 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6095 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 速度因子: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6095 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 速度因子: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| 保留参数 | | | |

| Object 6097 _h :加速度因子 | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6095 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6095 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 加速度因子: 分子 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6092 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 加速度因子: 分母 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 1 |
| 保留参数 | | | |

| Object 6098 _h :回原模式 | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6098 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 回原模式 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer8 | 数据范围 | 0~35 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 0 |

根据原点开关信号、限位开关信号和编码器 Z 信号等规定了 31 种回原方式。具体看 5.5 章回原模式

Object 6099_h:回原速度

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6099 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | RO |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | NO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6099 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 回原模式中搜索减速度信号速度 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 218453 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6099 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 回原模式中搜索原点开关信号速度 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 1~4294967295 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 21845 |

P09.13 右起第三位可以设置速度单位类型，当为 1 时速度单位为用户指令 /S，当为 0 时为 rpm

回原模式时的 2 种速度，60990120_h 速度可以设置为较高数值，用于快速预判，60990220_h 可以设置较低速度，用于精准定位

Object 609A_h:回原加速度

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 609A _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 回原加速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | HM | 默认值 | 1310720 |

根 P09.13 右起第四位可以设置加速度单位类型，当为 1 时速度单位为用户指令 /S²，当为 0~1000rpm 的速时间单位 ms

例如：当 P09.13=16#X0XX 时，意义为电机从 0rpm 加速到 1000rpm 时的加速度时间，单位 ms

Object 60C0_h:插补子模式选择

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C0 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 插补子模式选择 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer16 | 数据范围 | -32768~32767 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | 0 |

位置插补模式下的插补曲线选择

| 赋值 | 插补模式 |
|-----------|----------|
| -32768~-1 | 厂家定义, 暂无 |
| 0 | 直线插补 |
| 1~32767 | 保留 |

Object 60C1_h: 插补数据记录

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C1 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | 1 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C1 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 插补位移 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | 0 |

插补位置模式时位置指令, 插补位移为绝对位移指令, 每次同步周期到来, 上位机发送一次位移指令至从机。单位 :p/s

Object 60C2_h:插补周期

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6099 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C2 _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 插补时间单位 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | 1 |

设置插补位置模式下的插补周期（单位：ms）

60C20108h 为插补周期的时间常数，也就实际的插补周期时间参数 (ms)

| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 索引 | 60C2 _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 插补时间索引 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer8 | 数据范围 | -255~255 |
| 操作模式 | IP | 默认值 | -3 |

60C20208h 为插补周期时间的单位，-3 代表时间单位为 ms

Object 60C5_h:最大轮廓加速度

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C5 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大轮廓加速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP/PV/HM | 默认值 | 1000000000 |

P09.13 右起第四位可以设置加速度单位，

当为 0 时：轮廓位置 / 轮廓速度模式下位移指令加速段的加速度。意义为设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下加速段的最大允许加速度，限制 6083h。

意义为电机从 0rpm 加速到 1000rpm 时的最大加速度，单位为 rpm/ms

当为 1 时：为用户指令单位 /S²

Object 60C6_h:最大轮廓减速度

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60C6 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大轮廓减速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP/PV/HM | 默认值 | 1000000000 |

P09.13 右起第四位可以设置加速度单位，

当为 0 时：轮廓位置 / 轮廓速度模式下位移指令减速段的减速度。意义为设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下加速段的最大允许减速度，限制 6084h。

意义为电机从 1000rpm 减速到 0rpm 时的最大减速度，单位为 rpm/ms

当为 1 时：为用户指令单位 /S²

Object 60E0_h:正向最大转矩限制

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60E0 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 正向最大转矩限制 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 10000 |

限制伺服的正向最大转矩限，单位：0.1%

| Object 60E1 _h :负向最大转矩限 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60E1 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 负向最大转矩限制 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 10000 |

限制伺服的负向最大转矩限, 单位: 0.1%

| Object 60F2 _h :定位选项代码(Positioning option code) | | | |
|---|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60F2 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 定位选项代码 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned16 | 数据范围 | 0~65535 |
| 操作模式 | PP/IP | 默认值 | 0 |

保留功能

| Object 60F4 _h :用户位置偏差 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60F4 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 用户位置偏差 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 0 |

反映实时位置偏差 (指令单位)

| Object 60F8 _h :最大滑差(max slippage) | | | |
|--|-------------------|----------|------------------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60F8 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 最大滑动 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PV | 默认值 | 1000000000 |

监控最大滑动是否到达, 异步电机用

| Object 60FC _h :电机位置指令反馈 | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60FC _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 电机位置指令反馈 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | PP/HM | 默认值 | 0 |

反映电机实时位置指令

用户位置指令 (6062h) × 位置因子 (6093h) = 电机位置指令 60FCh (编码器单位)

| Object 60FD _n :DI输入状态 | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|---|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60FD _n | 子索引 | 00 _n |
| 名称 | DI 输入状态 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 196608 (0 0000 0011 0000 0000 0000 0011) |

显示 DI 输入状态，不输入任何电平时候默认为 0

| Bit | 定义 |
|-------|---------------------------|
| 0 | 负向限位开关 (DI 功能码 15) |
| 1 | 正向限位开关 (DI 功能码 14) |
| 2 | 原点开关 (DI 功能码 28) |
| 3~9 | 保留 |
| 10 | Z 信号 (无需设置) |
| 11 | 保留 |
| 12 | 保留 |
| 13 | 紧急停止 (DI 功能码 30) |
| 16 | 与 DI1 (P4.01) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 17 | 与 DI2 (P4.02) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 18 | 与 DI3 (P4.03) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 19 | 与 DI4 (P4.04) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 20 | 与 DI5 (P4.05) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 21 | 与 DI6 (P4.06) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 22 | 与 DI7 (P4.07) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 23 | 与 DI8 (P4.08) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 24 | 与 DI9 (P4.09) 端子逻辑、功能选择对应 |
| 25~31 | 保留 |

可通过 P04.11~P04.19 修改 DI 端子逻辑电平，DI6 和 DI7 出厂为正负限位开关，默认高电平有效

Object 60FE_h:强制DO输出

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60FE _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 子索引个数 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned8 | 数据范围 | 0~512 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 2 |
| | | | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60FE _h | 子索引 | 01 _h |
| 名称 | 强制 DO 输出状态 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 索引 | 60FE _h | 子索引 | 02 _h |
| 名称 | 位屏蔽 | 访问属性 | Rw |
| 数据结构 | / | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 0 |

此功能可以强制输出 DO，X5E EtherCAT 伺服支持 DO1~DO3

| Bit | 定义 |
|-------|------------|
| 0 | 保留 |
| 1~15 | 保留 |
| 16~24 | DO1~DO9 输出 |

使用方法步骤：例如强制 DO1~DO3 输出功能

首先，开启强制 DO1~DO3 功能：即设定 60FEh-02h=458752 (111 0000 0000 0000 0000)

然后，强制输出 DO1~DO3 有效：即设定 60FEh-01h=458752 (111 0000 0000 0000 0000)

Object 60FF_h:目标速度

| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
|------|-------------------|----------|------------------------|
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 60FF _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 目标速度 | 访问属性 | rw |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | RPDO |
| 数据类型 | Integer32 | 数据范围 | -2147483648~2147483647 |
| 操作模式 | PV/CSV | 默认值 | 0 |

设置轮廓速度 / 同步周期速度模式下，用户速度指令

| Object 6502 _h :支持伺服运行模式 | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 对象描述 | | 对象入口描述 | |
| 属性 | 值 | 属性 | 值 |
| 索引 | 6502 _h | 子索引 | 00 _h |
| 名称 | 支持伺服运行模式 | 访问属性 | ro |
| 数据结构 | Variable | PDO 映射类型 | TPDO |
| 数据类型 | Unsigned32 | 数据范围 | 0~4294967295 |
| 操作模式 | ALL | 默认值 | 45 |

显示驱动器支持的伺服运行模式

| Bit | 定义 | |
|-----|-------------|--------------|
| 0 | 轮廓位置模式 (PP) | 支持, 参考 5.2 节 |
| 2 | 轮廓速度模式 (PV) | 支持, 参考 5.3 节 |
| 3 | 轮廓转矩模式 (PT) | 支持, 参考 5.4 节 |
| 5 | 回原模式 (HM) | 支持, 参考 5.5 节 |



禾川科技HCFA



禾川自动化中心ATC

浙江禾川科技股份有限公司

浙江省衢州市龙游县工业园区阜财路9号

杭州研发中心

浙江省杭州市临安区青山湖街道励新路299号

 **400热线电话-400-012-6969**

 **禾川官网网址-www.hcfa.cn**

本手册中记载的其它产品, 产品名称以及产品的商标或注册商标归各公司所有, 并非本公司产品;
本手册中所有信息如有变更, 恕不另行通知。